

Instructions for Use

Nykanen Radiofrequency Wire

[English	1]
[Français.....	3]
[Deutsch	5]
[Italiano.....	7]
[Español	9]
[Português.....	12]
[Čeština	14]
[Dutch	16]
[Dansk.....	18]
[Suomi	20]
[Norsk	22]
[Svenska.....	24]



BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.
 2645 Matheson Blvd. East
 Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
 +1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

© Copyright [Baylis Medical Technologies Inc., 2023]

The Baylis MedTech logo

Is a trademark and/or registered trademark of Baylis Medical Technologies Inc.
 in the United States of America and/or other countries.

English

Carefully read all instructions prior to use. Observe all warnings and precautions noted in these instructions. Failure to do so may result in patient complications.

Baylis Medical Technologies relies on the physician to determine, assess and communicate to each individual patient all foreseeable risks of the procedure.

I. DEVICE DESCRIPTION

The Nykanen Radiofrequency Wire delivers radiofrequency (RF) power in a monopolar mode between its distal electrode and a commercially available external Disposable Indifferent (Dispersive) Patch (DIP) Electrode, which is in compliance with IEC 60601-2-2:2017 :2017. The Nykanen Wire is connected to the BMC Radiofrequency Puncture Generator via the Catheter Connector Cable. The cable can accommodate a maximum allowable length of 3 meters. Detailed information concerning the BMC Radiofrequency Puncture Generator is contained in a separate manual that accompanies the Generator (entitled "BMC Radiofrequency Puncture Generator Instructions for Use"). BMC Generators compatible with the Nykanen Radiofrequency Wire include the RFP-100 or RFP-100A.

The critical dimensions of the Nykanen Radiofrequency Wire can be found on the device label. The Teflon insulation on the wire body facilitates smooth advancement through guiding catheters, while the outer diameter is small enough to provide adequate spacing for injection of contrast solution through the guiding catheter. The distal portion of the Nykanen Radiofrequency Wire is flexible and the active tip is shaped to beatraumatic to the cardiac tissue unless RF energy is applied.

II. INDICATIONS FOR USE

U.S.A.: The Nykanen Radiofrequency Wire is intended to cut and/or coagulate soft tissues.
 Canada: The Nykanen Radiofrequency Wire is intended to create an atrial septal defect in the heart.

III. CONTRAINDICATIONS

U.S.A.: The Nykanen Radiofrequency Wire is not recommended for use with any conditions that do not require cutting or coagulation of soft tissues.
 Canada: The Nykanen Radiofrequency Wire is not recommended for use with any conditions that do not require the creation of an atrial septal defect.

IV. WARNINGS

- The Nykanen Radiofrequency Wire is supplied STERILE using an ethylene oxide process. Do not use if the package is damaged.
- Laboratory staff and patients can undergo significant x-ray exposure during radiofrequency puncture procedures due to the continuous usage of fluoroscopic imaging. This exposure can result in acute radiation injury as well as increased risk for somatic and genetic effects. Therefore, adequate measures must be taken to minimize this exposure.
- The Nykanen Radiofrequency Wire is intended for single patient use only. Do not attempt to sterilize and reuse the wire. Reuse can cause the patient injury and/or the communication of infectious disease(s) from one patient to another. Failure to do so may result in patient complications.
- Do not attempt to use the Nykanen Radiofrequency Wire with electrocautery devices.
- The Nykanen Radiofrequency Wire must be used with the Catheter Connector Cable and the BMC Radiofrequency Puncture Generator. Attempts to use it with other RF Generators and connector wires can result in electrocution of the patient and/or operator.
- The active tip of the Nykanen Radiofrequency Wire is fragile. Be careful not to damage the tip while handling the wire. If the tip becomes damaged discard the wire immediately.
- If the active tip of the wire becomes bent at any time during its use, dispose of the wire immediately. Do not attempt to straighten the active tip.

- For RFP-100: Do not attempt to puncture with an initial power setting of greater than 10 watts. The initial attempt should be made with a 10 watts setting. In subsequent attempts, the power setting can be increased, if necessary.
- During RF output, implanted devices such as pacemakers may be affected. Qualified advice should be obtained as necessary, to minimize the risk from injury due to implanted device malfunction.
- The Nykanen Radiofrequency Wire is not intended for use with neonatal patients (less than one month of age). Do not attempt to treat neonatal patients with the wire.
- Individual patient anatomy and physician technique may require procedural variations.
- Inadvertent activation or movement of the activated electrode outside of the field of vision may result in injury to the patient.

V. PRECAUTIONS

- Do not attempt to use the Nykanen Radiofrequency Wire or ancillary equipment before thoroughly reading the accompanying Instructions for Use.
- Radiofrequency puncture procedures should be performed only by physicians thoroughly trained in the techniques of radiofrequency powered puncture in a fully equipped catheterization laboratory.
- The sterile packaging should be visually inspected prior to use to detect any compromise. Ensure that the packaging has not been damaged. Do not use the equipment if the packaging has been compromised.
- Visually inspect the Nykanen Radiofrequency Wire prior to use to ensure there is no cracking or damage to the insulating material. Do not use the wire if there is any damage.
- Do not use the Nykanen Radiofrequency Wire after the "Use By" date indicated on the label.
- The Nykanen Radiofrequency Wire is intended for use with only those devices listed in section VIII, "Equipment Required."
- Read and follow the manufacturer's instructions for use of the Disposable Indifferent (Dispersive) Patch (DIP) electrode. Always use DIP electrodes that meet or exceed IEC 60601-2-2:2017 requirements.
- Placement of the dispersive electrode on the thigh could be associated with higher impedance.
- In order to prevent the risk of ignition make sure that flammable material is not present in the room during RF power application.
- Take precautions to limit the effects that the electromagnetic interference (EMI) produced by the Generator may have on the performance of other equipment. Check the compatibility and safety of combinations of other physiological monitoring and electrical apparatus to be used on the patient in addition to the Generator.
- Adequate filtering must be used to allow continuous monitoring of the surface electrocardiogram (ECG) during radiofrequency power applications.
- Careful wire manipulation must be performed to avoid cardiac damage, or tamponade. Wire advancement should be done under fluoroscopic guidance. If resistance is encountered, DO NOT use excessive force to advance or withdraw the wire.
- Do not attempt to puncture until firm position of the active tip has been achieved against the atrial septum.
- Do not activate RF while tip is within a third party introducer, dilator or catheter.
- It is recommended not to exceed five (5) radiofrequency power applications per Nykanen Radiofrequency Wire.
- Do not bend the Nykanen Radiofrequency Wire. Excessive bending or kinking of the wire shaft may damage the integrity of the wire and may cause patient injury. Care must be taken when handling the wire.
- The RF Generator is capable of delivering significant electrical power. Patient or operator injury can result from improper handling of the wire and DIP electrode, particularly when operating the device.
- During power delivery, the patient should not be allowed to come in contact with ground metal surfaces.
- Apparent low power output or failure of the equipment to function properly at normal settings may indicate faulty application of the DIP electrode, failure to an electrical lead, or poor tissue contact at the active tip. Check for obvious equipment defects or misapplication. Attempt to better position the tip of the Nykanen Radiofrequency Wire against the atrial septum. Only increase the power if low power output persists.
- Regularly inspect and test re-usable cables and accessories.
- Baylis Medical Technologies relies on the physician to determine, assess and communicate to each individual patient all foreseeable risks of the Baylis Medical Radiofrequency Puncture System.
- Do not attempt to insert and use the proximal end of the Nykanen Radiofrequency Wire as the active tip.
- The Nykanen Radiofrequency Wire and Catheter Connector Cable are rated for a maximum voltage of 400 rms.

VI. ADVERSE EVENTS

Adverse events which may occur while using the Baylis Medical Radiofrequency Puncture System include:

Atrial Fibrillation (AF)	Ventricular Tachycardia (VT)
Atrial Flutter	Vessel Spasm
Atrial Tachycardia	Perforation and/or Cardiac Tamponade
Sustained Arrhythmia	Sepsis/Infection/Inflammation
Embolic Event	Pericardial/Plaural Effusion
Vessel Dissection/Puncture	Pain and Tenderness
Hemorrhage	Conduction/Heart Block
Hematoma	Pericarditis
Ventricular Fibrillation (VF)	Death
Cerebral Infarction	Myocardial Infarction
Tissue Burns	

VII. INSPECTION PRIOR TO USE

Prior to use of the Baylis Medical Radiofrequency Puncture System, the individual components including the BMC Radiofrequency Puncture Generator, Nykanen Radiofrequency Wire, and the Catheter Connector Cable should be carefully examined for damage or defects, as should all equipment used in the procedure. Inspect and ensure no exposed metal along the body of the device and between the proximal end and the push-button connector of the catheter connector cable. Inspect all connections before use. Do not use defective equipment. Do not reuse the Nykanen Radiofrequency Wire.

VIII. EQUIPMENT REQUIRED

Intracardiac puncture procedures should be performed in a specialized clinical setting equipped with a fluoroscopy unit, radiographic table, physiologic recorder, emergency equipment and instrumentation for gaining vascular access. Ancillary materials required to perform cardiac puncture include:

- BMC Radiofrequency Puncture Generator
- Catheter Connector Cable (Model RFP-101 for use with RFP-100 Generator or RFX-BAY-OTW-10-SU for use with RFP-100A Generator)

- Disposable Indifferent (dispersive) Patch (DIP) electrode that meets or exceeds IEC 60601-2-2017 requirements for electrosurgical electrodes, such as the Valley Labs Polyhesive Electrode #E7506.
 - It is recommended to use Nykanen Radiofrequency Wire with Baylis Medical ProTrack™ Microcatheter (Model CIC 38-145).
- IX. SETTING UP THE SYSTEM**
- Please refer to the BMC Radiofrequency Puncture Generator Instructions for Use. The Instructions for Use describe the steps to follow to connect the system, set parameters, and deliver radiofrequency power.
 - All instructions for equipment required should be carefully read, understood, and followed. Failure to do so may result in complications.

X. ATTACHING THE INDIFFERENT ELECTRODE


- Remove the Disposable Indifferent (dispersive) Patch (DIP) electrode from the packaging and peel off the backing to expose the conductive gel surface. Check to be sure the pad is moist and sticky to the touch before placing it on the patient. A dry electrode will have limited grounding capability.
- Place the DIP electrode on a well-vascularized convex skin surface which is in close proximity to the heart. Do not place this electrode on the thigh, since this location is associated with higher impedance (see section V, "Precautions"). Avoid scar tissue, body prominence, adipose tissue, and areas where fluid may pool. Shave, clean, and dry the application site as needed.
- Check to be sure that excellent contact has been achieved over the entire area of the DIP electrode. Burns can result when RF power is delivered to a DIP electrode with poor contact.
- Plug the DIP electrode connector into the appropriate port on the BMC RF Puncture Generator as per the Generator Instructions for Use. Make sure that the DIP electrode connector is firmly pressed into the socket.

XI. SUGGESTED DIRECTIONS FOR USE

The Nykanen Radiofrequency Wire is usually inserted into the femoral vein and is then positioned into the appropriate chamber of the heart under fluoroscopic guidance. Once appropriate positioning has been achieved, radiofrequency power is delivered via the BMC RF Puncture Generator. This results in the puncture of the targeted cardiac tissue.

- *To prepare devices*
 - The Nykanen Radiofrequency Wire is supplied sterile. Use aseptic technique when opening the package and handling the product in the sterile field.
 - Prior to the insertion of the Nykanen Radiofrequency Wire, the usual premedication for cardiac catheterization is necessary.
 - The procedure can be done percutaneously via the femoral vein.
 - When the procedure is performed by the percutaneous technique, a guiding catheter is used to introduce the Nykanen Radiofrequency Wire into the heart to the puncture site.
 - Prior to the puncture procedure, both left and right atrial pressure should be recorded and systemic saturation determined.
 - The Nykanen Radiofrequency Wire is introduced into the right atrium with the location of the wire tip confirmed by fluoroscopic examination.
- *To connect the cable and wire*
 - Connect the Nykanen Radiofrequency Wire to the Catheter Connector Cable ensuring that the Nykanen Radiofrequency Wire is inserted properly into the push-button connector. Make sure that the Connector Cable is plugged into the appropriate port on the BMC RF Puncture Generator. Be sure to carefully follow the Generator Instructions for Use before using the Generator.
- *To position wire*
 - Advance the Nykanen Radiofrequency Wire so that the active tip is extended beyond the tip of the catheter and is engaging the target tissue.
 - Once appropriate positioning has been achieved, RF power can be delivered via the BMC RF Puncture Generator to the active tip. This results in the puncture of the targeted cardiac tissue.
 - Please refer to the Generator Instructions for Use before using the Generator.
 - **NOTE: If the active tip of the Nykanen Radiofrequency Wire becomes bent at any time during its use, dispose of the wire immediately. Do not attempt to straighten the active tip.**
- *To deliver RF power*
 - **NOTE: It is recommended that the user use the least amount of energy to achieve the desired puncture.**
 - For RFP-100: A power setting of 10 watts has been experimentally determined to be sufficient for successful puncture. Do not use an initial power setting greater than 10 Watts.
 - For RFP-100A: An initial setting of one (1) second on "PULSE" mode is recommended. In subsequent punctures, the mode and time settings can be adjusted if necessary based on the physician's discretion. Do not attempt to puncture with an initial setting of greater than one (1) second on "PULSE" mode.
 - Firm pressure must be applied to the Nykanen Radiofrequency Wire during the procedure to successfully advance it through the tissue.
 - RF power delivery can be terminated by pressing the RF ON/OFF button on the Generator if the timer has not expired.
 - If septal puncture is not successful after five (5) RF power applications, it is advised that the user proceed with an alternate method for the procedure.
 - Once the initial puncture is successfully completed, the Nykanen Radiofrequency Wire should be advanced forward mechanically without any radiofrequency power.
 - Entry into the left atrium can be confirmed by monitoring the Nykanen Radiofrequency Wire under fluoroscopy. Once the guiding catheter has been advanced over the Nykanen Radiofrequency Wire, a small injection of contrast medium will indicate that the guiding catheter is now in the left atrium.
 - The Nykanen Radiofrequency Wire can now be removed from the patient. The puncture should then be enlarged by any appropriate, approved dilation methods. The appropriate user instructions supplied with these different devices should be followed.

Connections



XII. CLEANING AND STERILIZATION INSTRUCTIONS

The Nykanen Radiofrequency Wire is single use and supplied sterile. Do not clean or re-sterilize the device. The devices can be considered sterile only if the package is not opened or damaged prior to use.

XIII. DISPOSAL OF WASTE

Treat used Nykanen Radiofrequency Wire as biohazard and dispose of in compliance with standard hospital procedures.

XIV. CUSTOMER SERVICE AND PRODUCT RETURN INFORMATION

If you have any problems with or questions about Baylis Medical Equipment contact our technical support personnel.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

NOTES:

1. In order to return products you must have a return authorization number before shipping the products back to Baylis Medical Technologies. Product Return Instructions will be provided to you at this time.
2. Ensure that any product being returned to Baylis Medical has been cleaned, decontaminated and/or sterilized as indicated in the Product Return Instruction before returning it for warrantied service. Baylis Medical will not accept any piece of used equipment that has not been properly cleaned or decontaminated as per the Product Return Instructions.

XV. LABELING AND SYMBOLS

	Manufacturer
	Sterile using ethylene oxide
	Use By
	Caution
	Follow Instructions for Use
	Model number
Rx ONLY	Caution: Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
	Single Use – Do not reuse
	Do Not Resterilize
	Lot Number
	Do Not Use if Packaging is Damaged
	Keep Away From Sunlight
	Non-Pyrogenic
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	Use with BMC RFP Generators Only
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Maximum of five (5) RF Power Applications

XVI. LIMITED WARRANTIES

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) warrants its Disposable and Accessory products against defects in materials and workmanship. BMT warrants that sterile products will remain sterile for a period of time as shown on the label as long as the original package remains intact. Under this

Limited Warranty, if any covered product is proved to be defective in materials or workmanship, BMT will replace or repair, in its absolute and sole discretion, any such product, less any charges to BMT for transportation and labor costs incidental to inspection, removal or restocking of product. The length of the warranty is: (i) for the Disposable products, the shelf life of the product, and (ii) for the Accessory products, 90 days from shipment date. This limited warranty applies only to new original factory delivered products that have been used for their normal and intended uses. BMT's Limited Warranty shall not apply to BMT products which have been resterilized, repaired, altered, or modified in any way and shall not apply to BMT products which have been improperly stored or improperly cleaned, installed, operated or maintained contrary to BMT's instructions.

DISCLAIMER AND EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) warrants its Disposable and Accessory products against defects in materials and workmanship. BMT warrants that sterile products will remain sterile for a period of time as shown on the label as long as the original package remains intact. Under this Limited Warranty, if any covered product is proved to be defective in materials or workmanship, BMT will replace or repair, in its absolute and sole discretion, any such product, less any charges to BMT for transportation and labor costs incidental to inspection, removal or restocking of product. The length of the warranty is: (i) for the Disposable products, the shelf life of the product, and (ii) for the Accessory products, 90 days from shipment date. This limited warranty applies only to new original factory delivered products that have been used for their normal and intended uses. BMT's Limited Warranty shall not apply to BMT products which have been resterilized, repaired, altered, or modified in any way and shall not apply to BMT products which have been improperly stored or improperly cleaned, installed, operated or maintained contrary to BMT's instructions.

LIMITATION OF LIABILITY FOR DAMAGES

THE LIMITED WARRANTY ABOVE IS THE SOLE WARRANTY PROVIDED BY SELLER. SELLER DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE.

THE REMEDY SET FORTH HEREIN SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY WARRANTY CLAIM, AND ADDITIONAL DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL DAMAGES OR DAMAGES FOR BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF PROFIT, REVENUE, MATERIALS, ANTICIPATED SAVINGS, DATA, CONTRACT, GOODWILL OR THE LIKE (WHETHER DIRECT OR INDIRECT IN NATURE) OR FOR ANY OTHER FORM OF INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND, SHALL NOT BE AVAILABLE. SELLER'S MAXIMUM CUMULATIVE LIABILITY RELATIVE TO ALL OTHER CLAIMS AND LIABILITIES, INCLUDING OBLIGATIONS UNDER ANY INDEMNITY, WHETHER OR NOT INSURED, WILL NOT EXCEED THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. SELLER DISCLAIMS ALL LIABILITY RELATIVE TO GRATUITOUS INFORMATION OR ASSISTANCE PROVIDED BY, BUT NOT REQUIRED OF SELLER HEREUNDER. ANY ACTION AGAINST SELLER MUST BE BROUGHT WITHIN EIGHTEEN (18) MONTHS AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. THESE DISCLAIMERS AND LIMITATIONS OF LIABILITY WILL APPLY REGARDLESS OF ANY OTHER CONTRARY PROVISION HEREOF AND REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY) OR OTHERWISE, AND FURTHER WILL EXTEND TO THE BENEFIT OF SELLER'S VENDORS, APPOINTED DISTRIBUTORS AND OTHER AUTHORIZED RESELLERS AS THIRD-PARTY BENEFICIARIES. EACH PROVISION HEREOF WHICH PROVIDES FOR A LIMITATION OF LIABILITY, DISCLAIMER OF WARRANTY OR CONDITION OR EXCLUSION OF DAMAGES IS SEVERABLE AND INDEPENDENT OF ANY OTHER PROVISION AND IS TO BE ENFORCED AS SUCH.

IN ANY CLAIM OR LAWSUIT FOR DAMAGES ARISING FROM ALLEGED BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, THE BUYER SPECIFICALLY AGREES THAT BMT SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OR FOR LOSS OF PROFITS, WHETHER FROM BUYER OR BUYER'S CUSTOMERS. BMT'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE PURCHASE COST TO BUYER OF THE SPECIFIED GOODS SOLD BY BMT TO BUYER WHICH GIVE RISE TO THE CLAIM FOR LIABILITY.

No agent, employee or representative of Baylis Medical has the authority to bind the Company to any other warranty, affirmation or representation concerning the product.

This warranty is valid only to the original purchaser of Baylis Medical products directly from a Baylis Medical authorized agent. The original purchaser cannot transfer the warranty.

Use of any BMT product shall be deemed acceptance of the terms and conditions herein.
The warranty periods for Baylis Medical products are as follows:

Disposable Products	The shelf life of the product
Accessory Products	90 days from the shipment date

Français

Lire attentivement toutes les directives avant l'utilisation. Respectez toutes les contre-indications, avertissements et précautions indiqués dans ces directives. Le non-respect risque de causer des complications pour le patient.

Baylis Medical Technologies laisse au médecin le soin de communiquer avec chaque patient afin de déterminer et d'évaluer tous les risques prévisibles associés à la procédure.

I. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen livre de l'énergie par radiofréquences (RF) d'une façon monopolaire entre son électrode distal et une électrode passive de retour (DIP) disponible commercialement, qui est en accord avec les normes IEC 60601-2-2:2017 . Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen est branché au générateur de perforation par radiofréquences BMC via le Câble Connecteur pour Cathéter. La longueur maximale autorisée du câble est de 3 mètres. Des informations plus détaillées sur le Générateur BMC de perforation par radiofréquences sont incluses dans le manuel qui accompagne le générateur (intitulé "Générateur BMC de perforation par radiofréquences"). Générateurs compatibles avec le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen comprennent la RFP-100 ou RFP-100A.

Les dimensions pour le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen peuvent être trouvées sur l'étiquette du dispositif. L'isolant Teflon sur le cathéter facilite un avancement fluide dans les cathétér guides, tandis que le diamètre extérieur est assez petit pour fournir un espace adéquat pour la perfusion de solution de contraste via le cathéter guide. Aussi, la portion distale du Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen est flexible et le bout actif est spécialement conçu pour être atraumatique aux tissus cardiaques à moins que de l'énergie RF soit appliquée.

II. INDICATIONS D'UTILISATION

États-Unis: Le fil Nykanen Radiofrequency Wire sert à couper les tissus mous et(ou) à coaguler le sang de ces tissus.

Canada: Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen a été conçu pour créer une communication interauriculaire dans le cœur.

Le Nykanen Radiofrequency Wire est aussi conçu pour effectuer une perforation contrôlée du tissu du cœur.

III. CONTRE-INDICATIONS

États-Unis: L'utilisation du fil Nykanen Radiofrequency Wire n'est pas recommandée chez les personnes qui présentent une affection ne nécessitant pas d'incision ni de coagulation de tissus mous.

Canada: Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen n'est pas conseillé pour les conditions qui n'exigent pas la création d'une communication interauriculaire.

IV. AVERTISSEMENTS

- Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen est livré STÉRILE utilisant un procédé de stérilisation par l'oxyde d'éthylène. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Le personnel de laboratoire et les patients peuvent subir une exposition aux rayonnements considérable pendant les interventions de perforation par radiofréquences en raison de l'usage continu de la radioscopie. Cette exposition peut causer une blessure de rayonnement grave et augmenter le risque d'effets somatiques et génétiques. Des mesures appropriées doivent donc être prises pour réduire cette exposition au minimum.
- Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen est conçu pour un usage simple sur un patient. N'essayez pas de stériliser et réutiliser le cathéter. La réutilisation peut causer des blessures au patient et/ou la transmission de maladies infectieuses entre patients. Car autrement, le patient pourrait être exposé à des complications.
- Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen doit seulement être utilisé avec le Câble Connecteur pour Cathéter. L'utilisation du cathéter avec d'autres câbles connecteurs peut résulter en électrocution du patient et/ou de l'opérateur.
- Le bout actif du Cathéter Nykanen est fragile. Prenez bien soin de ne pas endommager le bout en manipulant le cathéter. Si le bout devient endommagé, jetez le cathéter immédiatement.
- Si le bout actif du cathéter devient plié à n'importe quel temps durant son utilisation, jetez le cathéter immédiatement. Ne tentez pas de redresser le bout actif.
- Pour le RFP-100 : Ne tentez pas de perforez avec une puissance initiale supérieure à 10 Watts. La tentative initiale devrait être faite avec un réglage de 10 Watts. Dans les perforations subséquentes le réglage de la puissance peut être augmenté si nécessaire.
- La génération de radiofréquences peut avoir un impact sur les dispositifs implantés tels les stimulateurs cardiaques. Il convient d'obtenir un avis qualifié, le cas échéant, pour réduire le risque de blessure lié à un dysfonctionnement du dispositif implanté.
- L'anatomie de chaque patient et la technique du médecin peuvent imposer des variations dans la procédure.
- Le cathéter de perforation par RF n'est pas recommandé pour utilisation sur les patients néonataux (âgé de moins d'un mois). N'essayez pas de traiter des patients néonataux avec ce cathéter.
- L'activation accidentelle de l'électrode ou les mouvements de l'électrode activée en-dehors du champ de vision pourraient blesser le patient.

V. PRÉCAUTIONS

- N'essayez pas d'utiliser le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen ou autre dispositif avant d'avoir lu attentivement les directives d'utilisation qui accompagnent le dispositif.
- Les procédures de perforations par RF devraient seulement être exécutées par des médecins bien formés dans les techniques de perforation par RF dans un laboratoire de catérisation pleinement équipé.
- L'emballage stérile devrait être inspecté visuellement avant l'usage pour détecter des ruptures. Assurez vous que l'emballage ne soit pas endommagé. Ne pas utiliser le dispositif si l'emballage est endommagé.
- Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen devrait être inspecté visuellement, avant l'utilisation, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dommage ou de fissures dans la matière isolante. Ne pas utiliser le cathéter s'il y a des dommages.
- N'utilisez pas le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen après la date d'expiration "Use By" indiqué sur l'emballage.
- Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen est conçu pour être utilisé seulement avec les dispositifs listés dans la section VIII "Équipement Requis."
- Lire et suivre les directives du fabricant qui s'appliquent à l'utilisation de l'électrode de DIP (Disposable Indifferent Dispersive Patch). N'utiliser que des électrodes de DIP qui satisfont ou surpassent les exigences des IEC 60601-2-2:2017 .
- Le placement de l'électrode dispersive sur la cuisse peut produire une impédance plus élevée.
- Pour prévenir le danger d'inflammation, vérifier que des matériaux inflammables ne se trouvent pas dans la pièce où l'application de puissance RF a lieu.
- Prendre les précautions nécessaires pour limiter les effets possibles de l'interférence électromagnétique (EMI) du générateur sur la performance des autres dispositifs. Assurez vous de la compatibilité et de la sécurité d'autres appareils de moniteur physiologique et électrique qui seront utilisés sur le patient en même temps que le Générateur RF.
- Un filtrage adéquat doit être utilisé pour permettre le contrôle continu de l'électrocardiogramme de surface (ECG) pendant les applications de puissance radiofréquences.
- Une manipulation attentive du cathéter devrait être utilisée pour éviter des dommages cardiaques ou une tamponnade. L'avancement du cathéter devrait être fait sous guidance radioscopique. Si une résistance est rencontrée, N'UTILISEZ PAS de force excessive pour avancer ou retirer le cathéter.N'essayez pas de perforer sans qu'un bon positionnement ferme du bout actif soit obtenu contre le septum interauriculaire.
- Ne pas activer le dispositif de RF alors que la pointe se trouve dans le cathéter d'une tierce partie (le cas échéant).
- Ne pas activer les radiofréquences alors que l'extrémité se trouve dans un introducteur, un dilatateur ou un cathéter tiers.
- Il n'est pas recommandé d'excéder cinq (5) applications de puissance par radiofréquences par Cathéter Nykanen.
- Ne pliez pas le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen. Le pliage ou le tortillage excessif du cathéter peut endommager le cathéter et peut causer des blessures au patient. Le cathéter doit être manipulé avec soins.
- Le Générateur est capable de livrer une puissance électrique significante. Des blessures à l'opérateur ou au patient peuvent résulter d'une manipulation incorrecte du cathéter et de l'électrode DIP, particulièrement en opérant le dispositif.
- Le patient ne doit pas se trouver en contact avec des surfaces métalliques au sol pendant la transmission de courant.
- Une sortie de puissance faible ou le mauvais fonctionnement du dispositif en réglages normaux peut indiquer une application incorrecte de l'électrode du DIP, une panne de fil électrique ou un mauvais contact avec le tissu. Assurez vous qu'il n'y ait pas de défécuosités évidentes ou d'application incorrecte. Tentez de mieux positionner le bout du cathéter Nykanen contre le septum interauriculaire. Augmentez la puissance seulement si la sortie d'une puissance faible persiste.
- Inspectez et testez régulièrement les câbles et accessoires réutilisables.
- Ne pas tenter d'introduire et d'utiliser l'extrémité proximale du fil de ponction par radiofréquences en tant qu'extrémité active.
- La compagnie Baylis Médical se fie sur le médecin pour déterminer, évaluer et communiquer à chaque patient tout les risques potentiels du système de perforation par radiofréquences de Baylis Médical.

- Le fil de ponction par radiofréquences Nykanen et le câble de connection pour cathéter Sont compatibles avec une valeur efficace nominale de tension de 400 rms.

VI. EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables qui peuvent se produire en utilisant le système de perforation par radiofréquences de Baylis Médical incluent :

Fibrillation auriculaire	Tachycardie Ventriculaire
Flutter auriculaire	Ponction du myocarde
Infarctus du myocarde	Tamponnade
Décès	Spasme vasculaire
Tachycardie atriale	Embolie
Dissection/perforation artérielle	Douleur et sensibilité
Épanchement péricardique/pleural	Hémorragie
Hématome	Sepsis/Infection/Inflammation
Trouble de la conduction cardiaque	Péricardite
Fibrillation ventriculaire (FV)	Infarctus cérébral
Brûlures de tissus	Arythmies soutenus
Perforation et/ou tamponnade cardiaque	

VII. INSPECTION AVANT L'UTILISATION

Avant l'utilisation du Système de Perforation par Radiofréquences de Baylis Médical, toutes les composantes incluant le Générateur BMC de perforation par radiofréquences, le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen, et le Câble Connecteur pour Cathéter doivent être examinés pour des défauts ou des dommages, comme chaque pièce d'équipement utilisé dans la procédure. N'utilisez pas des équipements défectueux. Ne réutilisez pas le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen.

VIII. ÉQUIPEMENT REQUIS

Les procédures de perforation intracardiaques devraient être exécutées dans un laboratoire spécialisé équipé d'une machine de radioscopie, d'une table radiographique, d'un enregistreur physiologique, d'un équipement d'urgence et d'instrumentation pour préparer un accès vasculaire. D'autres matériaux requis pour exécuter des procédures de perforations cardiaques incluses :

- Générateur BMC de perforation par radiofréquences
- Câble Connecteur pour Cathéter (Modèle RFP-101 pour une utilisation avec RFP-100 Générateur ou RFX-BAY-OTW-10-SU pour une utilisation avec RFP-100A Générateur).
- Électrode DIP (Disposable Indifferent Dispersive Patch) qui satisfait ou surpasse les exigences des normes IEC 60601-2-2:2017 pour les électrodes chirurgicales, comme le Valley Labs Polyhesive Electrode #E7506.
- Il est recommandé d'utiliser le Nykanen Radiofrequency Wire avec le ProTrack™ Microcathéte de Baylis Médical (modèle CIC 38-145).

IX. INSTALLATION DU SYSTÈME

- Referez vous aux Directives D'Utilisation Générateur BMC de perforation par radiofréquences. Les Directives D'Utilisations décrivent les étapes à suivre pour connecter le système, régler les paramètres, et livrer la puissance RF.
- Toutes les instructions sur l'équipement requis devraient être lues, comprises et suivies. Si ceci n'est pas fait des complications peuvent se produire.

X. BRANCHEMENT DE L'ÉLECTRODE DE RETOUR

- Retirez l'électrode de retour (DIP) de son emballage et détachez le papier protecteur pour exposer la surface de gel conducteur. Assurez vous que le gel est humide et collant à la touche avant de le placer sur patient. Une électrode sèche aura une capacité de mise à la terre limitée.
- Placez l'électrode DIP sur une surface de peau convexe bien vascularisée qui est à proximité du cœur. Ne pas placer cette électrode sur la cuisse, cet endroit étant associé à une impédance plus élevée (referez vous à la section 5 ("Précautions"). Éviter les tissus cicatrisés, les proéminences osseuses, les tissus adipeux et toutes zones susceptibles de retenir les liquides. Rasez, nettoyez et séchez la zone d'application si nécessaire.
- Assurez vous que toute la surface du DIP possède un bon contact avec la peau. Des brûlures peuvent résulter si la puissance RF est livrée sans que le DIP ait un bon contact.
- Branchez l'électrode DIP dans le port approprié du Générateur BMC de perforation par radiofréquences en suivant ces Directives D'Utilisation. Assurez vous que la prise de l'électrode DIP est fermement insérée dans le port.

XI. DIRECTIVES D'UTILISATION

Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen est normalement inséré dans la veine fémorale et est positionné dans la chambre du cœur appropriée sous une guidance radioscopique. Une fois qu'un bon positionnement est acquis, la puissance RF est livrée via le Générateur BMC de perforation par radiofréquences. Ceci résulte dans une ponction du tissu cardiaque ciblé.

Pour préparer les dispositifs

- Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen est livré stérile. Enlevez le cathéter du sachet et manipulez le en utilisant une technique stérile.
- Avant l'introduction du Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen, la prémédication normale pour la cathéterisation cardiaque est nécessaire.
- La procédure peut être faite d'une façon percutanée via la veine fémorale.
- Quand la procédure est exécutée en utilisant une technique percutanée, un cathéter guide est utilisé pour introduire le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen dans le cœur jusqu'au site de perforation.
- Avant la procédure de perforation, les pressions auriculaires droite et gauche devraient être enregistrées et la saturation systémique déterminé.
- Le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen est introduit dans l'oreillette droite en confirmant la localisation du bout du cathéter en examinant la radioscopie.

Pour connecter le câble et le fil

- Connectez le Cathéter de Perforation par Radiofréquences Nykanen au Câble Connecteur pour Cathéter en s'assurant que le cathéter est bien inséré dans le connecteur à bouton poussoir. Assurez vous que le Câble Connecteur est branché dans le port approprié sur le Générateur BMC de perforation par radiofréquences. Suivez attentivement les Directives D'Utilisation du Générateur.

Pour positionner le fil

- Faire avancer le Nykanen Wire jusqu'à ce que la pointe dépasse de l'embout du cathéter et atteigne le tissu ciblé. Une fois qu'un bon positionnement est établi, la puissance RF peut être livrée via le Générateur BMC de perforation par radiofréquences au bout actif. Ceci résulte en perforation du tissu cardiaque ciblé. Assurez vous de bien suivre les Directives D'Utilisation qui accompagne le Générateur avant d'utiliser le Générateur.
- REMARQUE : Si le bout actif du cathéter Nykanen devient plié à n'importe quel temps durant son utilisation, jetez le cathéter immédiatement. Ne tentez pas de redresser le bout actif.**


Pour livrer la puissance RF

- REMARQUE : On recommande à l'utilisateur de se servir d'une quantité minimale d'énergie pour réaliser une ponction**
- Pour le générateur RFP-100: Dans le cadre des essais, le réglage à 10 watts s'est révélé suffisant pour effectuer une ponction. Ne réglez pas la radiofréquence initiale à plus de 10 watts.
- Pour le générateur RFP-100A : Un réglage de la radiofréquence initiale à une (1) seconde au mode « PULSE » est recommandé. Pour les ponctions ultérieures, le réglage du mode

et du temps peut être ajusté au besoin, à la discrétion du médecin. N'essayez pas d'effectuer une ponction avec un réglage de la radiofréquence initiale supérieur à celui du mode « PULSE » pendant une (1) seconde.

- Appliquez une pression ferme au Cathéter Nykanen durant la procédure pour l'avancer à travers le tissu avec succès.
- L'application de la puissance RF peut être arrêtée en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRET sur le Générateur si la minuterie est encore active.
- Si la perforation du septum n'est pas réussie après cinq (5) applications de puissance RF, il est recommandé que l'utilisateur procède avec une méthode alternative pour compléter la procédure.
- Une fois que la perforation initiale est réussie, le Cathéter Nykanen devrait être avancé sans l'utilisation de puissance RF.
- L'entrée dans l'oreillette gauche peut être confirmée en surveillant le Cathéter Nykanen sous la radioscopie. Une fois que le cathéter guide a été avancé sur le Cathéter Nykanen on peut injecter une petite quantité de médium de contraste qui indiquera que le cathéter guide est maintenant dans l'oreillette gauche.
- Le Cathéter Nykanen peut maintenant être retiré du patient. La perforation devrait maintenant être agrandie par une méthode de dilatation appropriée et approuvée. Les Directives D'Utilisation pertinentes qui accompagnent ces dispositifs devraient être suivies.

Connexions



XII. NETTOYAGE ET STERILISATION

Le fil de ponction par radiofréquences Nykanen est un dispositif à usage unique. Il est livré stérile. Ne pas nettoyer ou stériliser à nouveau le dispositif. Ces dispositifs sont considérés stériles uniquement si l'emballage n'a pas été ouvert ou endommagé avant l'utilisation.

XIII. ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Traiter chaque fil de ponction par radiofréquences Nykanen usé comme un objet présentant un biorisque et le mettre au rebut conformément aux procédures standard de l'hôpital.

XIV. SERVICE À LA CLIENTÈLE ET INFORMATION SUR LE RETOUR DES PRODUITS
Si vous avez des problèmes ou des questions concernant des produits de Baylis Médical communiquez avec notre équipe de support technique.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

REMARQUES:

- Pour retourner un produit il vous faut un numéro d'autorisation de retour avant de l'expédier à la compagnie Baylis Médical. Les directives concernant le retour de produits vous seront communiquées à ce moment-là.
- Baylis Médical n'acceptera aucune pièce d'équipement sans un certificat de stérilisation. Assurez vous que tout produit retourné à Baylis Médical a été.

XV. ÉTIQUETAGE ET SYMBOLES

	Fabricant
	Stérile; méthode de stérilisation : oxyde d'éthylène
	Utilisé avant le
	Avertissement
	Suivez les instructions d'utilisation
	Numéro de catalogue
	En vertu de la réglementation fédérale des États-Unis, ce système ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin.
	Usage unique
	Ne pas restériliser
	Numéro de lot

	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Tenir loin de la lumière du soleil
	Non-pyrogène
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	À utiliser exclusivement avec des générateurs RFP produits par BMC
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Cinq (5) applications d'énergie RF maximum

XVI. GARANTIE LIMITÉE – Dispositifs jetables et accessoires

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garantit ses produits jetables et accessoires contre tout défaut de matériel et de fabrication. BMT garantit que les produits stériles resteront stériles pendant la période indiquée sur l'étiquette, tant que l'emballage original demeure intact. En vertu de cette garantie limitée, si un produit couvert comporte un défaut de matériel ou de fabrication, BMT le remplacera ou le réparera, à sa seule et entière discrétion, moins les frais de transport et de main-d'œuvre encourus par BMT pour l'inspection, le retrait ou la restitution des stocks de ce produit. La durée de la garantie est de : (i) la durée de vie du produit, dans le cas des produits jetables, et (ii) 90 jours à partir de la date d'envoi, pour les accessoires.

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits originaux provenant directement de l'usine et qui ont été utilisés de la façon normale prévue. La garantie limitée de BMT ne s'applique pas aux produits de BMT qui ont été restérilisés, réparés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit, ni aux produits de BMT qui ont été mal conservés, nettoyés, installés, utilisés ou entretenus, d'après les modes d'emploi de BMT.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR LE VENDEUR. LE VENDEUR DENIE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'UTILISATION À DES FINS OU BUTS PARTICULIERS.

LE RECOURS ÉTABLI AUX PRÉSENTES SERA LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE, TOUT AUTRE DOMMAGE, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS ET LES DOMMAGES DUS À UNE INTERRUPTION DES ACTIVITÉS OU À UNE PERTE DE PROFIT, DE REVENU, DE MATÉRIEL, D'ÉCONOMIES PRÉVUES, DE DONNÉES, DE CONTRAT, DE CLIENTÈLE OU AUTRE CAUSE DE CE GENRE (DIRECTE OU INDIRECTE) OU TOUT AUTRE DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT, NE SERA PAS COUVERT. LA RESPONSABILITÉ CUMULATIVE MAXIMALE DU VENDEUR RELATIVE À TOUTE AUTRE RÉCLAMATION ET RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS AUX TERMES DE TOUTE INDEMNITÉ, ASSURÉES OU NON, N'EXCÉDERA PAS LE COÛT DU OU DES PRODUIT(S) DONNANT LIEU À LA RÉCLAMATION OU À LA RESPONSABILITÉ.

LE VENDEUR RENONCE À TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À UNE INFORMATION GRATUITE OU À UNE AIDE NON NÉCESSAIRE FOURNIE PAR LE VENDEUR AUX TERMES DES PRÉSENTES. TOUTE ACTION CONTRE LE VENDEUR DOIT ÊTRE INTENTÉE DANS LES SIX-HUIT (18) MOIS QUI SUVENT LE DROIT DE FAIRE VALOIR. LES PRÉSENTS AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ENTRERONT EN VIGUEUR NONOBSTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION CONTRAIRE À CELLES-CI ET PEU IMPORTE LA FORME D'ACTION, QUE CE SOIT PAR CONTRAT, DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTRE, ET COMPRENDRA LES AVANTAGES DES FOURNISSEURS DU VENDEUR, DES DISTRIBUTEURS ATTIRÉS ET DES AUTRES REVENDEURS AUTORISÉS À TITRE DE TIERS BÉNÉFICIAIRES. CHAQUE DISPOSITION AUX PRÉSENTES QUI PRÉVOIT UNE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ, UNE STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIE OU UNE CONDITION OU EXCLUSION DE DOMMAGES EST DISSOCIABLE ET INDÉPENDANTE DE TOUTE AUTRE DISPOSITION ET DOIT ÊTRE MISE À EXÉCUTION EN TANT QUE TELLE.

DANS LE CADRE DE TOUTE RÉCLAMATION OU POURSUITE POUR DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE PRÉSUMÉE VIOLATION DE GARANTIE, VIOLATION DE CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE FONDÉE EN DROIT OU EN EQUITY, LE VENDEUR ACCEPTE PRÉCISEMENT QUE BMT NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES OU D'UNE Perte DE PROFIT, QUE CEUX-CI DÉCOULENT DE L'ACHETEUR OU DES CLIENTS DE L'ACHETEUR. LA RESPONSABILITÉ DE BMT SERA LIMITÉE AU COÛT D'ACHAT DE L'ACHETEUR DES BIENS PRÉCISÉS VENDUS PAR BMT À L'ACHETEUR, QUI ENTRAÎNE LA RÉCLAMATION DE RESPONSABILITÉ.

Aucun agent, employé ni représentant de Baylis Medical n'a l'autorité de lier la société à toute autre garantie, affirmation ou représentation concernant le produit.

La présente garantie n'est valide que pour l'acheteur d'origine des produits de Baylis Medical directement d'un agent autorisé par Baylis Medical. L'acheteur d'origine ne peut transférer la garantie.

L'utilisation de tout produit de BMT sera considérée comme une acceptation des modalités et des conditions établies dans les présentes.

La garantie des produits de Baylis Medical sera en vigueur pour la période suivante :

Produits jetables	Durée de vie du produit
Accessoires	90 jours à partir de la date de livraison

Deutsch

Vor dem Gebrauch sollte die gesamte Anleitung sorgfältig gelesen werden. Beachten Sie bitte alle in dieser Anleitung aufgeführten Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweise. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Komplikationen beim Patienten.

Baylis Medical Technologies verlässt sich bei der Bestimmung, Beurteilung und Information jedes einzelnen Patienten über die vorhersehbaren Risiken des Eingriffs auf den Arzt.

I. GERÄTEBESCHREIBUNG

Der HF-Perforationskatheter Nykanen gibt eine unipolare Hochfrequenzenergie zwischen seiner distalen Elektrode und einer im Handel erhältlichen externen passiven Patchelektrode (Einmalprodukt) ab, die alle Anforderungen nach IEC 60601-2-2:2017 erfüllt. Der Nykanen-Katheter wird durch das Katheteranschlusskabel mit dem BMC-HF-Perforationsgenerator verbunden. Das Kabel ist mindestens 3 m lang. Weitere Informationen zum HF-Perforationsgenerator von BMC finden Sie in einem gesonderten, mit dem Generator gelieferten Handbuch (mit dem Titel „HF-Perforationsgenerator – Gebrauchsanweisung“). Generatoren mit der HF-Perforationskatheter Nykanen gehören die RFP-100 oder RFP-100A. Die wichtigsten Abmessungen des Nykanen-Katheters sind auf dem Gerätetikett zu finden. Die Teflon-Isolierung am Katheterkörper erleichtert den Vorschub durch die Führungskatheter. Der schmale Außen Durchmesser sorgt für ausreichenden Freiraum für die Injektion des Kontrastmittels durch den Führungskatheter. Der distale Abschnitt des Nykanen-Katheters ist außerdem biegbar, wobei die Form der aktiven Spitze für Herzgewebe atraumatisch ist, sofern keine HF-Energie angelegt wird.

II. VERWENDUNGSZWECK

USA: Der Nykanen Radiofrequency Wire wird für das Schneiden und/oder Koagulieren von Weichgewebe eingesetzt.

Kanada: Das Nykanen-HF-Perforationsystem wird für die Erzeugung einer Vorhofseptumdefekts verwendet.

III. KONTRAINDIKATIONEN

USA: Der Nykanen Radiofrequency Wire sollte nicht für Eingriffe eingewendet werden, die das Schneiden oder Koagulieren von Weichgewebe nicht erfordern.

Kanada: Der Nykanen-HF-Perforationskatheter darf nicht unter Bedingungen verwendet werden, bei denen keine Erzeugung eines Vorhofseptumdefekts notwendig ist.

IV. WARINHINWEISE

- Der Nykanen-Katheter wird mit Ethylenoxid STERILISIERT ausgeliefert. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist.
- Da HF-Perforationsverfahren kontinuierlich radiologisch beobachtet werden, sind Labormitarbeiter und Patienten verstärkt Röntgenstrahlen ausgesetzt. Dies kann zu einer akuten Strahlenverletzung führen und ebenfalls die Gefahr von somatischen und genetischen Defekten erhöhen. Es sind daher geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten.
- Der Nykanen-Katheter ist nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Nicht versuchen, den Katheter zu sterilisieren oder wiederzuverwenden. Bei Wiederverwendung kann es zu Verletzungen des Patienten und/oder zur Übertragung von Infektionskrankheiten von einem Patienten zum anderen kommen. Andernfalls kann es zu Komplikationen für den Patienten kommen.
- Der Nykanen-Katheter muss mit dem Katheteranschlusskabel verwendet werden. Bei Einsatz eines anderen Anschlusskabels können Patient und/oder Bediener einen tödlichen Elektroschock erleiden.
- Die aktive Spitze des Nykanen-Katheters ist zerbrechlich. Beim Umgang mit dem Katheter stets darauf achten, dass die Spitze nicht beschädigt wird. Den Katheter bei beschädigter Spitze sofort entsorgen.
- Wird die aktive Spitze des Katheters bei dessen Einsatz verbogen, muss der Katheter sofort entsorgt werden. Nicht versuchen, die aktive Spitze auszurichten.
- Für RFP-100A: Nicht versuchen, mit einer Anfangsleistungseinstellung von mehr als 10 Watt eine Perforation zu erzeugen. Der erste Versuch muss mit einer Einstellung von 10 Watt erfolgen. Bei nachfolgenden Versuchen kann die Leistungseinstellung bei Bedarf erhöht werden.
- Von der HF-Ausgabe können implantierte Vorrichtungen wie Schrittmacher betroffen sein. Um das Risiko einer Verletzung durch ein nicht funktionierendes Implantat zu verringern, sollte gegebenenfalls eine kompetente Beratung in Anspruch genommen werden.
- Individuelle Patientenanatomien und Ärztechniken erfordern unter Umständen Abweichungen beim Eingriff.
- Der HF-Perforationskatheter darf nicht an Neugeborenen verwendet werden (unter einem Monat alt). Keinesfalls versuchen, neonatale Patienten mit diesem Katheter zu behandeln.
- Eine versehentliche Aktivierung oder Verschiebung der aktivierten Elektrode außerhalb des Sichtfelds kann zu Verletzungen des Patienten führen.

V. VORSICHTSHINWEISE

- Nicht versuchen, den Nykanen-HF-Perforationskatheter oder dessen Zubehör ohne sorgfältiges Durchlesen dieser Gebrauchsanweisung anzuwenden.
- HF-Perforationsverfahren dürfen nur von in den Techniken der HF-Katheterperforation gründlich ausgebildeten Ärzten in einem vollständig eingerichteten Katheterisierungslabor durchgeführt werden.
- Die sterile Verpackung ist vor dem Gebrauch per Sichtprüfung auf eventuelle Beschädigungen zu kontrollieren. Darauf achten, dass die Verpackung unbeschädigt ist. Das Gerät nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Den Nykanen-Katheter durch Sichtprüfung auf Risse oder Beschädigungen des Isoliermaterials überprüfen. Den Katheter nicht verwenden, wenn eine Beschädigung festgestellt wird.
- Den Nykanen-Katheter nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.
- Der Nykanen-Katheter ist nur für den Einsatz mit den in Abschnitt VIII, „Obligatorische Geräte“, aufgeführten Geräten bestimmt.
- Zur Verwendung der passiven Einmal-Patchelektrode sind die Anweisungen des Herstellers zu lesen und zu befolgen. Die verwendeten passiven Einmalelektroden müssen alle Anforderungen nach IEC 60601-2-2:2017 erfüllen oder übertreffen.
- Bei Platzierung der passiven Elektrode am Oberschenkel kann eine höhere Impedanz verursachen werden.
- Zur Vermeidung einer Brandgefahr sollten vor der HF-Applikation alle entzündbaren Stoffe aus dem Raum entfernt werden.
- Es sollten auch entsprechende Maßnahmen zur Einschränkung der vom Generator verursachten elektromagnetischen Störungen (EMS) in anderen Geräten getroffen werden. Kompatibilität und Sicherheit der Kombination aus Generator, physiologischen Überwachungsgeräten und anderen elektrischen Geräten, die am Patienten angewendet werden, müssen überprüft werden.
- Zur Ermöglichung der kontinuierlichen Überwachung des Oberflächen-EKG während der HF-Applikation muss eine ausreichende Filtrierung vorgesehen werden.
- Der Katheter ist mit Sorgfalt zu handhaben, um Herzschäden oder Tamponaden zu verhindern. Den Katheter nur mit fluoroskopischer Unterstützung weiterbewegen. Bei Widerstand KEINE übermäßige Kraft aufwenden, um den Katheter nach vorn zu schieben oder herauszuziehen.
- Perforationsversuch erst unternehmen, wenn die aktive Spitze eine feste Position am Vorhofseptum erreicht hat.
- Aktivieren Sie HF nicht, während die Spitze in einem Katheter eines Drittanbieters (sofern verwendet) eingesetzt ist.
- Die HF-Spannung nicht aktivieren, während sich die Spitze in einem Einführsystem, Dilatator oder Katheter eines Drittanbieters befindet.
- Es wird nicht empfohlen, mehr als fünf (5) HF-Applikationen pro Nykanen-Katheter vorzunehmen.
- Den Nykanen-Katheter nicht biegen. Übermäßiges Verbiegen oder Knicken des Katheters kann dessen Integrität beeinträchtigen und zu Verletzungen beim Patienten führen. Den Katheter stets mit Sorgfalt handhaben.
- Der Generator kann eine sehr hohe elektrische Stromleistung ausgeben. Bei unsachgemäßer Handhabung des Katheters und der passiven Einmalelektrode, vor allem während des Betriebs des Generators, besteht die Gefahr von Verletzungen des Patienten oder des Bedieners des Gerätes.
- Während der Hochfrequenzabgabe muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass der Patient mit keinen geerdeten Metallflächen in Berührung kommt.
- Bei offensichtlich schwacher Leistung oder Funktionsstörungen trotz normaler Einstellungen ist eventuell die passive Einmalelektrode nicht richtig angebracht, ein elektrischer Draht abgetrennt oder defekt, oder die aktive Spitze hat ungenügenden Gewebekontakt. Das Gerät auf offensichtliche Defekte oder Anwendungsfehler überprüfen. Die Nykanen-Katheterspitze besser am Vorhofseptum positionieren. Die Leistungseinstellung nur dann erhöhen, wenn die niedrige Leistungsabgabe anhält.

- Wiederverwendbare Kabel und Zubehörteile müssen regelmäßig inspiziert werden.
- Das proximale Ende des Nykanen-Hochfrequenzdrahts nicht einsetzen und nicht als aktive Spitze verwenden.
- Der Arzt ist dafür verantwortlich, alle absehbaren Risiken bei Verwendung des Baylis Medical HF-Perforationssystems zu bestimmen, zu beurteilen und den einzelnen Patienten mitzuteilen.
- Der Nykanen-Hochfrequenzdraht und das Katheteranschlusskabel sind für eine maximale Effektivspannung von 400 V ausgelegt.

VII. KOMPLIKATIONEN

Mögliche Komplikationen bei der Verwendung des Baylis Medical HF-Perforationssystems sind u.a.:

Vorhofflimmern	Ventrikuläre Tachykardie
Vorhofflimmern	Punktion des Myokards
Herzmuskelinfarkt	Tamponade
Anhaltende Arrhythmie	Tod
Gefäßkrampf	Vorhof-Tachykardie
Perikard-/Pleuraerguss	Blutung
Hämatom	Sepsis/Infektion/Entzündung
Leitungs-/Herzblockade	Perikarditis
Kammerflimmern	Hirninfarkt
Emboliisches Ereignis	Perforation und/oder Herztamponade
Gefäßdissektion/Punktion	Schmerz und Druckempfindlichkeit
Verbrennungen des Gewebes	

VIII. INSPEKTION VOR DEM EINSATZ

Vor dem Einsatz des HF-Perforationssystems von Baylis Medical sind dessen einzelne Komponenten, darunter der BMC-HF-Perforationsgenerator, der Nykanen-HF-Perforationskatheter und das Katheteranschlusskabel sorgfältig auf Beschädigungen und Defekte zu prüfen, wie dies für alle in diesem Verfahren verwendeten Geräte erfolgen sollte. Beschädigte Geräte nicht verwenden. Der Nykanen-HF-Perforationskatheter darf nicht wiederverwendet werden.

VIII. OBLIGATORISCHE GERÄTE

Das Herz perforierende Verfahren sind in einem speziellen, mit Fluoroskop, Radiografietisch, physiologischem Aufzeichnungsgerät, Notfallausrüstung und Instrumenten zur Schaffung eines Gefäßzugangs ausgestatteten Klinikraum auszuführen. Zu den für eine Herzperforation erforderlichen Hilfsmaterialien gehören:

- BMC-HF-Perforationsgenerator
- Katheteranschlusskabel (Modell RFP-101 für die Verwendung mit RFP-100 Generator oder RFX-BAY-OTW-10-SU für die Verwendung mit RFP-100A Generator).
- Passive Einmalelektrode, die die Anforderungen an elektrochirurgische Elektroden nach IEC 60601-2-2:2017 erfüllen oder übertreffen muss (z.B. die PolyHesive-Elektrode von Valley Labs, Best.Nr. E7506).
- Die Verwendung eines Nykanen Radiofrequency Wire mit dem Baylis Medical ProTrack™ Microkatheter (Modell CIC 38-145) ist zu empfehlen.

IX. EINRICHTEN DES SYSTEMS

- Das System muss gemäß der Gebrauchsanweisung zum BMC-HF-Perforationsgenerator eingerichtet werden. In der Gebrauchs-anweisung sind alle Schritte für den Anschluss des Systems, die Einstellung der Parameter und die Abgabe der HF-Energie beschrieben.
- Alle Anweisungen für das erforderliche Gerät sind genau zu lesen, zu verinnerlichen und zu befolgen. Nichtbeachtung kann zu Komplikationen führen.

X. ANSCHLIESSEN DER PASSIVEN ELEKTRODE

- Die passive Einmal-Patchelektrode aus der Packung nehmen und die Schutzfolie abziehen, um die leitende Gelfläche freizulegen. Vor Anbringen der Elektrode am Patienten prüfen, ob sich das Elektrodenpflaster feucht und klebrig anfühlt. Bei einer trockenen Elektrode ist die Erdungskapazität begrenzt.
- Die passive Einmal-Patchelektrode auf einer gut vaskularisierten, gewölbten Hautoberfläche in Herznähe anbringen. Diese Elektrode darf nicht am Oberschenkel angebracht werden, da in diesem Bereich eine höhere Impedanz vorliegt (siehe Abschnitt V, „Vorsichtshinweise“). Auch Narben, hohe Knochen, Fettgewebe oder Bereiche mit hoher Flüssigkeitsansammlung sollten vermieden werden. Die Applikationsstelle muss rasiert (bei Bedarf), gereinigt und getrocknet werden.
- Genau überprüfen, ob die gesamte Fläche der passiven Einmal-Patchelektrode vollständig auf der Haut anliegt. Bei einer passiven Elektrode mit mangelndem Hautkontakt besteht bei Abgabe der HF-Energie die Gefahr von Hautverbrennungen.
- Den Stecker der passiven Einmal-Patchelektrode gemäß der Gebrauchsanweisung zum Generator in den entsprechenden Anschluss am BMC-HF-Perforationsgenerator einstecken. Darauf achten, dass der Stecker der passiven Einmal-Patchelektrode fest in den Steckplatz eingesteckt ist.

XI. GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Nykanen-HF-Perforationskatheter wird meistens durch die Oberschenkelvene eingeführt und unter fluoroskopischer Beobachtung bis in die entsprechende Herzkammer vorgeschoben. Nach korrekter Positionierung wird über den BMC-HF-Perforationsgenerator Hochfrequenzenergie zugeführt. Dadurch wird das anvisierte Herzgewebe perforiert.

Vorbereitung der Vorritung

- Der Nykanen-Katheter wird steril ausgeliefert. Beim Öffnen der Verpackung und beim Umgang mit dem Produkt in einem sterilen Arbeitsbereich aseptische Techniken anwenden.
- Vor Einführen des Nykanen-Katheters muss die für Herzkatherisierungen übliche Prämedikation verabreicht werden.
- Das Verfahren kann perkutan über die Oberschenkelvene erfolgen.
- Bei Verwendung der perkutanen Technik wird der Nykanen-Katheter durch einen Führungskatheter bis zum Perforationsstissus in das Herz eingeführt.
- Vor Beginn des Perforationsverfahrens sollte der linke und rechte Atriumdruck gemessen und aufgezeichnet sowie die systemische Sättigung bestimmt werden.
- Der Nykanen-Katheter wird unter fluoroskopischer Beobachtung der Katheterspitze in den rechten Vorhof eingeführt.

Verbindung des Kabels und des Drahts

- Den Nykanen-Katheter mit dem Katheteranschlusskabel verbinden. Darauf achten, dass der Nykanen-Katheter richtig in dem mit Druckknopf arretierten Steckverbinder sitzt. Prüfen, ob das Anschlusskabel in den richtigen Anschluss am BMC-HF-Perforationsgenerator eingesteckt ist. Die Gebrauchsanweisung zum Generator muss genau befolgt werden.


Platzierung des Drahts

- Schieben Sie den Nykanen Wire so weit vor, dass die aktive Spitze über die Katheterspitze hinausreicht und ins Zielgewebe reicht. Nach Erreichen der richtigen Position kann HF-Energie über den BMC-HF-Perforationsgenerator an die aktive Spitze abgegeben werden. Dadurch wird das anvisierte Herzgewebe perforiert. Vor Gebrauch des Generators bitte die Gebrauchsanweisung lesen.
- **HINWEIS: Wird die aktive Spitze des Nykanen-Katheters bei dessen Einsatz verbogen, muss der Katheter sofort entsorgt werden. Nicht versuchen, die aktive Spitze auszurichten.**

Zuführung von HF-Spannung

- **HINWEIS: Es empfiehlt sich, eine möglichst niedrige Energieleistung für eine erfolgreiche Punktion zu verwenden.**
- Für RFP-100 Generator: In Experimenten wurde festgestellt, dass eine Leistungseinstellung von 10 Watt für eine erfolgreiche Punktierung ausreichend ist. Die Einstellung der Anfangsleistung darf nicht mehr als 10 Watt betragen.
- Für RFP-100A Generator: Eine Grundeinstellung von einer (1) Sekunde im Pulsbetrieb wird empfohlen. Bei nachfolgenden Punktions können die Betriebs- und Zeiteinstellungen nötigenfalls nach dem Ermessen des Arztes angepasst werden. Versuchen Sie keinesfalls eine Punktion mit einer Anfangsleistung durchzuführen, die höher ist als in der Einstellung „PULSE“ von ein (1) Sekunde.
- Für den erfolgreichen Vorschub durch das Gewebe muss während des Verfahrens ein konstanter Druck an den Nykanen-Katheter angelegt werden.
- Die Abgabe der HF-Energie kann durch Drücken der RF ON/OFF-Taste am Generator vor Ablauf des Zeitgebers beendet werden.
- Wenn nach fünf (5) HF-Applikationen keine Septumperforation erzielt wird, sollte ein alternatives Verfahren eingesetzt werden.
- Ist die erste Perforation erfolgreich abgeschlossen, sollte der Nykanen-Katheter mechanisch ohne HF-Applikation weiterbewegt werden.
- Der Eintritt in den linken Vorhof kann durch fluoroskopische Beobachtung des Nykanen-Katheters bestätigt werden. Nachdem der Führungskatheter über dem Nykanen-Katheter vorgeschoben wurde, wird durch eine kleine Kontrastmittel injektion angezeigt, ob sich der Führungskatheter im linken Vorhof befindet.
- Der Nykanen-Katheter kann dann aus dem Patienten entfernt werden. Die Perforation sollte anschließend durch geeignete, zugelassene Dilatationsmethoden erweitert werden. Dabei sind die Gebrauchsanweisungen zu den jeweiligen Geräten zu befolgen.

ANSCHLÜSSE



XII. INSTRUCTIES VOOR REINIGEN EN STERILISEREN

Der Nykanen-Hochfrequenzdraht ist zum Einmalgebrauch vorgesehen und wird steril geliefert. Das Produkt nicht reinigen oder sterilisieren. Die Sterilität ist nur bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung gewährleistet.

XIII. MÜLLENTSORGUNG

Der gebrauchte Nykanen-Hochfrequenzdraht ist als biologische Gefahr zu behandeln und in Übereinstimmung mit Standardverfahren des Krankenhauses zu entsorgen.

XIV. KLANTENSERVICE EN INFORMATIE OVER TERUGSTUREN VAN PRODUCTEN

Mocht u problemen met of vragen over Baylis Medical apparatuur hebben, neem dan contact op met ons technisch ondersteuningspersoneel.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

OPMERKINGEN:

1. Om producten te retourneren, moet u eerst een retourmachtigingsnummer hebben vooraleer u de producten kan terugzenden naar Baylis Medical Technologies. Instructions voor retourzenden van het product krijgt u bij deze gelegenheid.
2. Zorg ervoor dat ieder product dat naar Baylis Medical wordt getourneerd, gereinigd, gedecontamineerd en/of gesteriliseerd is zoals aangegeven op de productretourinstructies, voordat u het voor garantieservices stuurt. Baylis Medical accepteert geen enkel instrument dat niet naar behoren is gereinigd of gedecontamineerd volgens de productretourinstructies.

XV. BESCHRIFTUNG UND SYMBOLE

	Hersteller
	Steril; Sterilisationsmethode mit Ethylenoxid
	Verwendbar bis
	Achtung
	Beachten sie die Gebrauchsanweisung
	Katalognummer
Rx ONLY	Bundesgesetz (U.S.A) schreibt vor, dass dieses Produkt nur durch einen Arzt verkauft oder auf dessen Verschreibung verkauft werden darf

	Einmalige Verwendung
	Nicht erneut sterilisieren
	Seriennummer
	Bei beschädigter Verpackung nicht benutzen
	Vor Tageslicht schützen
	Nichtpyrogen
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	Nur mit BMC RFP-Generatoren verwenden
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Maximal fünf (5) HF-Leistungsanwendungen

XVI. BEGRENZTE GARANTIE – EINWEGARTIKEL UND ZUBEHÖR

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) gewährleistet, dass ihre Einweg- und Zubehörartikel frei von Material- und Herstellungsmängeln sind. BMT gewährleistet, dass sterile Produkte bei intakter Originalverpackung für den auf dem Etikett angegebenen Zeitraum steril bleiben. Gemäß dieser eingeschränkten Gewährleistung ersetzt oder repariert BMT in seinem alleinigen Ermessen ein solches Produkt, übernimmt jedoch nicht die Transport- und Arbeitskosten für die Inspektion, Entfernung oder das Aufstocken des Produkts. Die Dauer der Gewährleistung beträgt: (i) für die Einwegprodukte, die Lagerzeit des Produkts, und (ii) für die Zubehörprodukte, 90 Tage ab Versand. Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für neue, ab Werk gelieferte Produkte, die für die normalen und vorgesehenen Zwecke verwendet wurden. Die beschränkte Garantie von BMT gilt nicht für BMT-Produkte, die resterilisiert, repariert, verändert oder modifiziert wurden und nicht für BMT-Produkte, die nicht sachgemäß bzw. nicht wie in den Anweisungen von BMT beschrieben aufbewahrt, gereinigt, installiert oder bedient wurden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND EINSCHRÄNKUNG DER HAFTBARKEIT DIE OBEN BESCHRIEBENE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IST DIE EINZIGE GARANTIE, DIE VOM VERKÄUFER ANGEBOTEN WIRD. DER VERKÄUFER SCHLIESST ALLE WEITEREN GARANTIEN AUS, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GARANTIE FÜR VERMARKTBARKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINE BESTIMMTE VERWENDUNG ODER EINEN BESTIMMten ZWECK.

Die hierin beschriebenen Rechtsmittel sind die ausschließlichen Rechtsmittel für jegliche Garantieforderungen, und Rechtsmittel für zusätzliche Schäden, einschließlich Folgeschäden oder Schäden aufgrund von Unterbrechungen von Geschäftstätigkeiten oder Verlusten von Gewinnen, Umsatzverluste, Verluste von Materialien, angenommenen Einsparungen, Daten, Verträgen, Goodwill oder ähnlichen (ob in ihrer Art direkt oder indirekt) oder für jegliche sonstige andere Form von zufälligen oder indirekten Schäden jeglicher Art, sind ausgeschlossen. Die maximale kumulierte Haftung des Verkäufers in Bezug auf alle sonstigen Forderungen und Verpflichtungen, einschließlich Verpflichtungen gemäß jeglichen Schadenersatzes, ob zugesichert oder nicht, übersteigt nicht die Kosten des Produkts/der Produkte, aufgrund derer die Forderung oder Verpflichtung entstand. Der Verkäufer schliesst alle Haftungsverpflichtungen bezüglich kostenfreier Informationen oder der Hilfestellung, die angeboten wird, aber zu der der Verkäufer hierunter nicht verpflichtet ist, aus. Jegliche Forderungen gegen den Verkäufer müssen innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Auftreten der Ursache vorgetragen werden. Diese Haftungsausschlüsse und Einschränkungen der Haftung gelten unabhängig von jeglichen Gegenleistungen bestimmen hierin und unabhängig von der Art der Massnahme, ob aufgrund eines Vertrags, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit und Kausalhaftung) oder anderweitig, und sie gelten darüber hinaus für die Händler, die ernannten Distributoren und sonstige autorisierte Wiederverkäufer des Verkäufers als dritte begünstigte. Jede Bestimmung hierin, die eine Beschränkung der Haftung, einen Haftungsausschluss einer Garantie oder eine Bedingung oder einen Ausschluss von Schäden bietet, ist eigenständig und unabhängig von jeglicher sonstigen Bestimmung und muss als solche durchgesetzt werden.

In jeglicher Forderung oder Klage vor Gericht für Schäden, die sich aus einer angenommenen Verletzung der Garantie, Verletzung des Vertrags, Fahrlässigkeit, Produkthaftung oder sonstigen anderen gesetzlichen oder rechtlichen Theorie ergeben, stimmt der Käufer ausdrücklich zu, dass BMT nicht für Schäden oder für den Verlust von Gewinnen, ob diese vom Käufer oder den Kunden des Käufers erlitten werden, haftbar zu machen ist. Die Haftbarkeit von BMT ist begrenzt auf die Kosten des Käufers für den Kauf der speziellen Waren, die von BMT an den Käufer verkauft wurden, und die den Grund für die Forderung einer Entschädigung liefern.

Kein Agent, Mitarbeiter oder Vertreter von Baylis Medical verfügt über die Autorisierung, das Unternehmen an jegliche sonstige Garantie, Zustimmung oder Zusicherung das Produkt betreffend zu binden.

Diese Garantie ist nur gültig für den ursprünglichen Käufer von Baylis Medical-Produkten, die er direkt von einem von Baylis Medical autorisierten Vertreter erworben hat. Der ursprüngliche Käufer kann die Garantie nicht übertragen.

Der Einsatz eines Produkts von BMT wird als Zustimmung zu den Geschäftsbedingungen hierin erachtet.

Die Garantiezeiträume für Baylis Medical-Produkte sind Folgende:

Einwegartikel	Haltbarkeit des Produkts
Zubehörprodukte	90 Tage ab dem Versanddatum

Italieno

Leggere attentamente le istruzioni per esteso prima dell'uso. Osservare tutte le controindicazioni, le avvertenze e le precauzioni riportate nelle presenti istruzioni. L'inottemperanza alla suddette potrebbe dare adito a complicazioni a carico del paziente.

Baylis Medical Technologies si affida al medico per determinare, valutare e comunicare ad ogni singolo paziente tutti i rischi prevedibili della procedura.

I. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il catetere di perforazione a radiofrequenza Nykanen trasmette energia RF in modo monopolare tra il suo elettrodo distale ed un elettrodo esterno indifferente (dispersivo) monouso a piastra (Disposable Indifferent Patch, DIP), disponibile in commercio, conforme alle standard IEC 60601-2-2:2017. Il catetere è collegato al generatore di perforazione a radiofrequenza BMC attraverso il cavo connettore per catetere. Il cavo può ospitare una lunghezza massima consentita di 3 metri. Informazioni dettagliate sul generatore di perforazione a radiofrequenza BMC sono riportate su un manuale separato che accompagna il generatore (chiamato "Generatore di perforazione a radiofrequenza BMC – Istruzioni per l'uso"). Generatori compatibili con la catetere di perforazione a radiofrequenza Nykanen includono il RFP-100 o RFP-100A. Le dimensioni critiche del catetere Nykanen sono rinvenibili sull'etichetta del dispositivo. L'isolamento in Teflon sul corpo del catetere facilita un avanzamento regolare attraverso cateteri di guida, mentre il diametro esterno è abbastanza piccolo da fornire uno spazio adeguato per l'iniezione di una soluzione di contrasto. La parte distale del catetere è flessibile e la punta attiva ha una forma speciale per essere atraumatica per il tessuto cardiaco a meno che non sia applicata energia RF.

II. INDICAZIONI PER L'USO

Stati Uniti: Il Nykanen Radiofrequency Wire è stato ideato al fine di tagliare e/o cauterizzare tessuti molli.

Canada: Il catetere di perforazione RF Nykanen è progettato per creare un difetto settale atriale nel cuore.

UE: Il catetere di perforazione RF Nykanen è progettato per creare un difetto settale atriale nel cuore. Il Nykanen Radiofrequency Wire è anche destinato a creare una perforazione controllata nei tessuti cardiaci.

III. CONTROINDICAZIONI

Stati Uniti: Si sconsiglia l'uso del Nykanen Radiofrequency Wire nelle situazioni che non richiedono il taglio o la cauterizzazione di tessuti molli.

Canada: Si sconsiglia l'uso del catetere di perforazione RF Nykanen in condizioni che non richiedono la creazione di un difetto settale atriale.

IV. AVVERTENZE

• Il Catetere Nykanen è fornito in condizioni STERILI ed è sterilizzato con ossido di etilene. Non usare qualora l'imballaggio non appaia integro.

• Nel corso delle procedure di perforazione a radiofrequenza il personale dei laboratori ed i pazienti possono essere esposti ad un livello elevato di irradiazione con raggi x a causa dell'impiego continuo di imaging fluoroscopico. Una siffatta esposizione può causare lesioni da irradiazione acute, nonché l'aumento del rischio di insorgenza di effetti avversi a livello somatico e genetico. Si rende pertanto necessaria l'adozione di misure precauzionali adeguate tese a ridurre al minimo tale esposizione.

• Il catetere Nykanen è esclusivamente monopaziente. Non tentare di risterilizzare o di riutilizzare il catetere. Il riutilizzo può causare lesioni a carico del paziente e/o la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La loro inosservanza può provocare complicanze nei pazienti.

• Il catetere Nykanen deve essere usato insieme al cavo connettore per catetere. I tentativi di utilizzo del dispositivo insieme a cavi di connessione diversi da quello specificato potrebbero causare la folgorazione del paziente e/o dell'operatore.

• La punta attiva del catetere Nykanen è fragile. Prestare attenzione a non danneggiare la punta durante la manipolazione del catetere. In caso di danneggiamento della punta, gettarne immediatamente il catetere.

• Qualora la punta attiva del catetere dovesse piegarsi in qualsiasi momento durante l'uso, gettarne immediatamente il catetere. Non tentare di raddrizzare la punta attiva.

• Per l'RFP-100: Non cercare di perforare con un'impostazione di energia iniziale maggiore di 10 watt. Il primo tentativo deve essere eseguito con una impostazione della potenza pari a 10 watt. Per i tentativi successivi, si può aumentare la potenza, qualora ciò dovesse risultare necessario.

• Durante l'emissione di RF, i dispositivi impiantati, come i pacemaker, possono esserne influenzati. Laddove necessario, ottenere una consulenza qualificata per ridurre al minimo il rischio di trauma dovuti al malfunzionamento del dispositivo impiantato.

• L'anatomia individuale del paziente e la tecnica del medico possono richiedere variazioni procedurali.

• Il catetere di perforazione RF non va usato con pazienti neonatali (meno di un mese di età). Non cercare di trattare pazienti neonatali con il catetere.

• L'attivazione o il movimento involontario dell'elettrodo attivato al di fuori del campo visivo può provocare lesioni al paziente.

V. PRECAUZIONI

• Non tentare di usare il catetere di perforazione a radiofrequenza Nykanen o gli apparecchi accessori prima di aver letto attentamente e per esteso le relative istruzioni per l'uso incluse nella confezione.

• Le procedure di perforazione a radiofrequenza devono essere eseguite esclusivamente da medici dotati della debita formazione sulle tecniche di perforazione a radiofrequenza con catetere, e presso un laboratorio di cateterizzazione adeguatamente attrezzato.

• L'imballaggio sterile deve essere ispezionato visivamente prima dell'uso per accertarne l'integrità. Accertarsi che l'imballaggio non sia stato danneggiato. Non usare il dispositivo qualora l'imballaggio non appaia integro.

• Controllare il catetere Nykanen prima dell'uso per assicurarsi che non vi siano fessure o danni al materiale isolante. Non utilizzare il catetere se danneggiato.

• Non usare il catetere Nykanen dopo la data di scadenza riportata sull'apposita etichetta.

• Il catetere di perforazione in radiofrequenza Nykanen deve essere utilizzato solo con i dispositivi elencati nella sezione VIII, "Attrezzatura occorrente".

• Leggere ed attenersi alle istruzioni per l'uso dell'elettrodo indifferente (dispersivo) adesivo monouso fornite dal relativo produttore. Usare sempre degli elettrodi indifferenti (dispersivi) adesivi monouso (DIP) conformi o superiori ai requisiti imposti dalle norme IEC 60601-2-2:2017.

• Il posizionamento dell'elettrodo dispersivo sulla coscia potrebbe comportare un aumento dell'impedenza.

• Onde prevenire il rischio di esplosione accertarsi che non sia presente materiale infiammabile nella stanza durante le applicazioni di energia a radio frequenza.

• Adottare le precauzioni necessarie per limitare gli effetti che l'interferenza elettromagnetica (EMI) prodotta dal Generatore potrebbero esercitare sul corretto funzionamento di altre apparecchiature. Accertare la compatibilità e la sicurezza degli altri dispositivi di monitoraggio fisiologico ed apparecchi elettrici di cui si prevede l'uso per il paziente in concomitanza all'uso del Generatore.

• Occorre impiegare una filtrazione adeguata per consentire il monitoraggio costante dell'elettrocardiogramma (ECG) di superficie durante le applicazioni di energia a radio frequenza.

• Manipolare il catetere con la debita cautela onde evitare tamponamenti o danni cardiaci. L'avanzamento del catetere dovrebbe essere eseguito sotto guida fluoroscopica. Qualora si dovesse incontrare resistenza, NON usare forza eccessiva per far avanzare o estrarre il catetere.

• Non tentare di eseguire una perforazione prima di aver saldamente posizionato la punta attiva contro il setto atriale.

• Non attivare la RF quando la punta è inserita in un catetere terzo (qualora usato).

- Non attivare la RF mentre la punta si trova all'interno di un introdotore, dilatatore o catetere di terze parti.
- Si consiglia di non superare cinque (5) applicazioni di energia in radiofrequenza per catetere Nykanen.
- Non piegare il catetere. La piegatura o l'attorcigliamento eccessivi dello stelo del catetere potrebbero compromettere l'integrità del catetere e causare lesioni a carico del paziente. Esercitare la debita cautela durante la manipolazione del catetere.
- Il Generatore è in grado di trasmettere un'energia elettrica di potenza considerevole. La manipolazione impropria del catetere e dell'elettrodo dispersivo indifferente monouso potrebbe causare lesioni a carico del paziente o dell'operatore, in particolar modo durante l'azionamento del dispositivo.
- Durante la trasmissione dell'energia, non permettere al paziente di entrare a contatto con superfici metalliche collegate a terra.
- Un'apparente erogazione di bassa corrente o il funzionamento difettoso del dispositivo con i parametri normali potrebbero indicare un'applicazione non corretta dell'elettrodo DIP, un guasto di una derivazione elettrica o uno scarso contatto con i tessuti nella posizione della punta attiva. Escludere la presenza di evidenti difetti o applicazioni errate del dispositivo. Tentare di posizionare meglio la punta del catetere Nykanen contro il setto atriale. Aumentare la potenza solo in caso di persistenza dell'erogazione di bassa energia.
- Ispezionare regolarmente e testare cavi e accessori multiuso.
- Non tentare di inserire e utilizzare l'estremità prossimale del Filo a Radiofrequenza Nykanen come punta attiva.
- La Baylis Medical Technologies si affida al medico per quanto attiene alla determinazione, alla valutazione e alla comunicazione a ciascun singolo paziente dei rischi prevedibili associati all'uso del Sistema per perforazione a radio frequenza della Baylis Medical.
- Il Filo a Radiofrequenza Nykanen e il Cavo di collegamento per Catetere sono classificati per una tensione massima di 400 rms.

V. EVENTI AVVERSI

Tra gli eventi avversi che potrebbero verificarsi durante l'uso del Sistema di perforazione a radiofrequenza della Baylis Medical vi sono:

Fibrillazione atriale	Tachicardia ventricolare
Flutter atriale	Perforazione del miocardio
Infarto del miocardio	Tamponamento cardiaco
Aritmia sostenuta	Dolore e Sensibilità
Decesio	Vasospasmo
Tachicardia atriale	Evento Embolico
Emorragia	Ematoma
Pericardite	Fibrillazione Ventricolare (FV)
Ictus Ischemico	Ustioni dei Tessuti
Perforazione e/o Tamponamento cardiaco	
Dissezione Aortica/Perforazione	
Versamento Pericardico/Versamento Pleurico	
Sepsis/Infezione/Infiammazione	
Conduzione cardiaca/Arresto cardiaco	

VII. ISPEZIONE PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare il Sistema di perforazione a radiofrequenza Baylis Medical, i componenti individuali, inclusi il generatore di perforazione a radiofrequenza BMC, il catetere di perforazione a radiofrequenza Nykanen e il cavo connettore per catetere, vanno attentamente esaminati per verificare l'assenza di danni o difetti, così come va esaminata tutta l'attrezzatura usata nella procedura. Non usare apparecchiature difettose. Non riutilizzare il catetere di perforazione a radiofrequenza Nykanen.

VIII. ATTREZZATURA OCCORRENTE

Le procedure di perforazione intracardiaci devono essere eseguite in un ambiente sterile presso centri clinici specializzati dotati di un apparecchio per fluoroscopia, di un tavolo radiografico, di un rilevatore fisiologico e di apparecchiature e strumenti di emergenza per l'accesso vascolare. Tra i materiali accessori occorrenti per l'esecuzione di perforazioni cardiache vi sono:

- Generatore di perforazione a radio frequenza BMC
- Cavo connettore per catetere (Modello RFP-101 per l'utilizzo con RFP-100 generatore, o RFX-BAY-OTW-10-SU per l'uso con RFP-100A Generatore).
- Elettrodo esterno indifferente (dispersivo) adesivo monouso (Disposable Indifferent Patch, DIP), conforme o superiore agli standard IEC 60601-2-2:2017 per gli elettrodi elettrochirurgici, come l'elettrode Polyhesive Valley Labs N. E7506.
- Si raccomanda l'uso del Nykanen Radiofrequency Wire con il ProTrack™ Microcatetere (Modello CIC 38-145) di Baylis Medical.

IX. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso che accompagnano il generatore di perforazione a radiofrequenza BMC. Le Istruzioni per l'uso descrivono i passi da seguire per l'effettuazione del collegamento del sistema, l'impostazione dei parametri e la trasmissione di energia a radio frequenza.
- Tutte le istruzioni per l'uso delle apparecchiature vanno lette con cura, comprese e osservate. L'inottemperanza alla suddette istruzioni potrebbe dare adito a complicazioni.

X. APPLICAZIONE DELL'ELETTRODO INDIFERENTE

- Estrarre l'elettrodo esterno indifferente (dispersivo) adesivo monouso dall'imballo e staccare la parte posteriore per esporre la superficie in gel del conduttivo. Verificare che il tampone sia umido e appiccicoso al tatto prima di porlo sul paziente. Un elettrodo asciutto ha limitata capacità di terra.
- Porre l'elettrodo DIP su una superficie della pelle convessa ben vascolarizzata in prossimità del cuore. Non porre questo elettrodo sulla coscia, sede associata ad una maggiore impedenza (vedere sezione V, "Precauzioni"). Evitare cicatrici, protuberanze del corpo, tessuto adiposo e aree in cui può raccogliersi il fluido. Radere, pulire e asciugare il luogo di applicazione dove necessario.
- Verificare che sia stato raggiunto un contatto eccellente su tutta l'area dell'elettrodo DIP. Possono risultare ustioni quando l'energia RF viene trasmessa ad un elettrodo DIP con scarso contatto.
- Collegare il connettore dell'elettrodo DIP all'apposita porta sul generatore di perforazione RF BMC come da Istruzioni per l'uso del generatore. Verificare che il connettore dell'elettrodo DIP sia saldamente inserito nella presa.

XI.ISTRUZIONI PER L'USO

Il catetere di perforazione a radiofrequenza Nykanen è solitamente inserito nella vena femorale ed è quindi posizionato nella camera cardiaca appropriata sotto guida fluoroscopica. Una volta raggiunta la posizione appropriata, l'energia in radiofrequenza è trasmessa attraverso il generatore di perforazione RF BMC. Ciò comporterà la perforazione del tessuto cardiaco target. Per preparare i dispositivi

- Il catetere Nykanen viene fornito sterile. Usare una tecnica aseptica durante l'apertura della confezione e maneggiare il prodotto in campo sterile.
- Prima dell'inserimento del catetere, è necessaria la consueta premedicazione per cateterizzazione cardiaca.
- La procedura può essere effettuata percutaneamente attraverso la vena femorale.

- Quando la procedura viene effettuata con tecnica percutanea, viene usato un catetere di guida per introdurre il catetere RF Nykanen nel cuore al sito di perforazione.
- Prima della procedura di perforazione, vanno registrate sia la pressione atriale sinistra, sia quella destra, e va determinata la saturazione sistematica.
- Il catetere Nykanen viene introdotto nell'atrio destro, con la sede della punta del catetere confermata dall'esame fluoroscopico.

Per collegare il cavo e il filo

- Collegare il catetere Nykanen al cavo connettore per catetere assicurandosi che il catetere sia inserito in modo appropriato nel connettore a tasto. Verificare che il cavo connettore sia inserito nell'apposita porta del generatore per perforazione a radio frequenza BMC. Assicurarsi di seguire attentamente le istruzioni per l'uso che accompagnano il generatore.

Per posizionare il filo


- Far avanzare il Nykanen Wire in modo che la punta attiva sporga oltre la punta del catetere e sia in contatto con il tessuto mirato. Una volta raggiunto il posizionamento corretto, è possibile erogare energia RF alla punta attiva tramite il generatore di perforazione RF BMC. Ciò comporterà la perforazione del tessuto cardiaco target. Prima di usare il generatore consultare le relative Istruzioni per l'uso.
- NOTA: qualora la punta attiva del catetere Nykanen dovesse piegarsi in qualsiasi momento durante l'uso, gettare immediatamente il catetere. Non tentare di raddrizzare la punta attiva.**

Per erogare potenza RF

- NOTA: Si raccomanda che l'utente utilizzi la minor quantità di energia necessaria per una impuntatura efficace possibile.**
- Per l'RFP-100 Generatore: È stato determinato a livello sperimentale che una impostazione della potenza su 10 watt è sufficiente ai fini dell'esecuzione di una perforazione con esito soddisfacente. L'energia iniziale non deve superare i 10 Watt.
- Per l'RFP-100A Generatore: Si raccomanda di impostare l'apparecchio su (1) in modalità "PULSE". Nelle punture successive, le impostazioni di modalità e di tempo possono, se necessario, essere modificate a discrezionalità del medico. Non tentare di effettuare un'impuntatura con una Potenza iniziale superiore a "PULSE", un (1) secondo.
- Durante la procedura è necessario applicare sul catetere Nykanen una pressione decisa per farlo avanzare attraverso il tessuto.
- La trasmissione dell'energia RF può essere interrotta premendo il pulsante RF ON/OFF del generatore prima della scadenza del timer.
- Se non si riesce ad eseguire la perforazione del setto dopo cinque (5) applicazioni di energia a radiofrequenza, si consiglia all'utente di proseguire con un metodo alternativo per l'esecuzione della procedura.
- Al termine della perforazione iniziale, il catetere Nykanen deve essere fatto avanzare meccanicamente senza attivare l'energia a radiofrequenza.
- È possibile confermare l'avvenuto ingresso nell'atrio sinistro controllando il catetere Nykanen in fluoroscopia. Dopo che il catetere guida è stato spinto sopra il catetere Nykanen, una piccola iniezione di mezzo di contrasto indicherà che il catetere guida si trova ora nell'atrio sinistro.

Il catetere Nykanen può essere ora rimosso dal paziente. La perforazione deve quindi essere allargata con uno dei metodi di dilatazione appropriati e approvati. A tal fine si seguiranno le istruzioni che accompagnano i vari dispositivi.

Collegamenti



XII.ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA STERILIZZAZIONE

Il Filo a Radiofrequenza Nykanen è monouso e viene fornito sterile. Non pulire o risterilizzare il dispositivo. I dispositivi vengono considerati sterili solo se la confezione non è stata aperta o danneggiata prima dell'uso.

XIII. SMALTIMENTO E RIFIUTI

Trattare il Filo a Radiofrequenza Nykanen usato come rischio biologico e smaltrirlo in conformità con le procedure ospedaliere standard.

XIV. SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CLIENTI E INFORMAZIONI PER LA RESA DEI PRODOTTI

Per eventuali problemi o domande in merito al dispositivo qui descritto, si prega di contattare il personale del servizio di assistenza tecnica della Baylis Medical.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

NOTE:

- Ai fini della resa del prodotto occorre premunirsi di un numero di autorizzazione alla resa prima di spedire il prodotto alla Baylis Medical Technologies. Le saranno quindi fornite le istruzioni per rimandare indietro il prodotto.
- Assicurarsi che ogni il prodotto rispedito prima di inviarlo per servizio di garanzia, così come è indicato nelle Istruzioni per il Rinvio del Prodotto. La Baylis Medical non accetterà parti di equipaggiamento usato che non siano stati puliti o decontaminati in modo appropriato come da Istruzioni per il Rinvio del Prodotto.

XV. SIMBOLI ETICHETTE



STERILE	EO	Sterile; Metodo di Sterilizzazione con Ossido di Etilene
		Usare entro
		Avvertimento
		Seguire le istruzioni per l'uso
REF		Codice catalogo
Rx ONLY		Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo solo da parte o su prescrizione di un medico
		Monouso
		Non risterilizzare
LOT		Numero di lotto
		Non utilizzare se la confezione non è integra
		Non esporre ai raggi del sole
		Apriogeno
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY		Utilizzare Esclusivamente con Generatori RFP BMT
POWER APPLICATIONS x5 MAX		Massimo cinque (5) Applicazioni di Potenza RF

XVI. GARANZIA LIMITATA – Prodotti monouso e accessori

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garantisce i suoi prodotti monouso e accessori contro difetti di materiali e di manodopera. BMT garantisce che i prodotti sterili rimarranno sterili per un periodo di tempo, come indicato sull'etichetta, fino a quando la confezione originale rimane intatta. Ai sensi della presente Garanzia Limitata, se un qualsiasi prodotto coperto dalla garanzia risultasse difettoso nei materiali o nella manodopera, BMT sostituirà o riparerà, a sua assoluta ed esclusiva discrezione, qualsiasi prodotto di questo tipo, detrattive le spese di trasporto e le spese di manodopera accessorie per l'ispezione, la rimozione o il rifornimento del prodotto. La durata della garanzia è: (i) per i prodotti Monouso, la vita a scaffale del prodotto, e (ii) per i prodotti Accessori, 90 giorni a decorrere dalla data di spedizione. Questa garanzia limitata si applica solo ai nuovi prodotti originali consegnati in fabbrica che sono stati utilizzati per gli usi normali e previsti. La Garanzia Limitata di BMT non si applica ai prodotti BMT che siano stati risterilizzati, riparati, alterati o modificati in qualsiasi modo e non si applica ai prodotti BMT che siano stati conservati o puliti, installati, utilizzati o sottoposti a manutenzione in modo improprio, contrariamente alle istruzioni di BMT. **ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ LA GARANZIA LIMITATA DESCRITA SOPRA È L'UNICA GARANZIA FORNITA DAL VENDITORE. IL VENDITORE ESCLUDE OGNI ALTRA GARANZIA ESPlicita o IMPLICITA, COMPRESO OGNI GARANZIA DI MERCANTIBILITÀ o IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI.**

IL RICORSO QUI STABILITO È IL RICORSO ESCLUSIVO PER OGNI RECLAMO DI GARANZIA, E NESSUN ALTRO DANNO, COMPRESI DANNI DERIVANTI DALL'INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ COMERICALI O PERTIDA DI UTILI O REDDITI, MATERIALI, ECONOMIE ANTICIPATE, DATI, CONTRATTO, AVVIAMENTO O QUALCOSA DI SIMILE (CHE SIA DIRETTO O INDIRETTO DI NATURA) O QUALSIASI ALTRO TIPO DI DANNO INCIDENTALE O INDIRETTO SARÀ COPERTO. LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA MASSIMA DEL VENDITORE RELATIVA AD OGNI ALTRO RECLAMO E RESPONSABILITÀ, COMPRESE OBLIGAZIONI SOTTO OGNI INDENNITÀ, ASSICURATE O MENO, NON PUÒ ECCEDERE IL VALORE DEL O DEI PRODOTTI CHE DANNO ORIGINE AL RECLAMO O ALLA RESPONSABILITÀ. IL VENDITORE ESCLUDE OGNI RESPONSABILITÀ RELATIVA AD INFORMAZIONE GRATUITA O SUSSEGUENTE ASSISTENZA FORNITA, MA NON RICHIESTA, DAL VENDITORE. QUALSIASI AZIONE CONTRO IL VENDITORE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I DICIOTTO (18) MESI DA QUANDO SI VERIFICA IL DANNO. QUESTE ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ SONO APPLICABILI A PRESCINDERE DA QUALSIASI ALTRA CLAUSOLA CONTRARIA DEL PRESENTE DOCUMENTO E A PRESCINDERE DALLA FORMA DEL RICORSO, SIA ESSO PER CONTRATTO, TORTO (COMPRESA NEGLIGENZA E STRETTA RESPONSABILITÀ) O ALTRO, E SI ESTENDE ULTERIORMENTE A PROFITTO DEI VENDITORI DEL FORNITORE, DISTRIBUTORI DESIGNATI E ALTRI RIVENDITORI AUTORIZZATI COME BENEFICIARI DI TERZA PARTE. TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE DOCUMENTO CHE PROVVEDONO A UNA LIMITAZIONE DI GARANZIA, ESCLUSIONE DI GARANZIA O CONDIZIONE O ESCLUSIONE DI DANNI SONO SEPARABILI ED INDIPENDENTI DI OGNI ALTRA CLAUSOLA E DEVONO ESSERE ATTUATE COME TALI. PER QUALSIASI RECLAMO O CAUSA PER DANNI, PROVOCATI DA PRESUNTA RESCISIÓN DE GARANZIA, DALLA RESCISIÓN DEL CONTRATO, DALLA NEGLIGENZA, DALL'AFFIDABILIDAD DEL PRODOTTO O DA QUALSIASI ALTRA TEORIA GIUSTA O LEGALE, L'ACQUIRENTÉ ACCETTA SPECIFICAMENTE CHE LA BMT NON PUÒ ESSER TENUTA RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO PER PERDITA DI PROFITTO O PER I RECLAMI DEI CLIENTI DELL'ACQUIRENTÉ PER QUALUNQUE DI QUESTI DANNI. L'UNICA RESPONSABILITÀ DELLA BMT PER DANNI È LIMITATA AL COSTO DEL BENE VENDUTO DALLA BMT ALL'ACQUIRENTÉ CHE FA CAUSA PER DANNI.

Nessun agente, impiegato o rappresentante della Baylis Medical ha l'autorità di legare l'azienda a tutt'altra garanzia, dichiarazione o rappresentazione riguardante il prodotto.

La garanzia è solamente valida per l'acquirente originale dei prodotti della Baylis Medical acquistati presso un agente autorizzato della Baylis Medical. L'acquirente originale non può trasferire la garanzia.

L'uso di qualsiasi prodotto della BMT implica il consenso dei termini e condizioni del presente documento.

I periodi di garanzia per i prodotti della Baylis Medical sono i seguenti:

Prodotti monouso	La durata in magazzino del prodotto
Accessori	90 giorni dalla data di spedizione

Español

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de su utilización. Tenga en cuenta todas las contraindicaciones, advertencias y precauciones que se mencionan en estas instrucciones. Su incumplimiento puede comportar complicaciones para los pacientes.

Aviso: la legislación federal (EE. UU.) sólo autoriza la venta de este dispositivo a través o bajo prescripción de un médico.

Baylis Medical Technologies confía en el médico para que determine, evalúe y comunique a cada paciente todos los riesgos previsibles del procedimiento.

I. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia suministra radiofrecuencia (RF) en modo unipolar entre su electrodo distal y un electrodo de almohadilla indiferente (dispersivo) desechable (DIP) externo comercialmente disponible que cumpla la norma la Organización Internacional de Normalización (IEC) 60601-2-2:2017 . El catéter Nykanen está conectado al generador de radiofrecuencia para perforación de BMC a través del cable conector del catéter. El cable admite una longitud máxima permisible de 3 metros. En el manual aparte que acompaña al generador (titulado "Instrucciones de uso del generador de radiofrecuencia para perforación de BMC") se encuentra información detallada sobre el generador de radiofrecuencia para perforación de BMC. Generadores compatibles con el catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia incluir la solicitud de propuesta RFP-100 o de 100A.

Las dimensiones más importantes del catéter Nykanen se encuentran en la etiqueta del dispositivo. El aislamiento de teflón del cuerpo del catéter facilita un suave desplazamiento a través de los catéteres guía, mientras que el diámetro exterior es lo suficientemente pequeño para ofrecer un espacio adecuado para la inyección de la solución de contraste a través del catéter guía. La parte distal del catéter Nykanen es flexible y la punta activa se ha diseñado especialmente para no resultar traumática para el tejido cardíaco salvo que se aplique energía de RF.

II. INSTRUCCIONES DE USO

EE. UU.: El Nykanen Radiofrequency Wire está diseñado para cortar y/o coagular tejidos blandos.

Canadá: El catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia se ha diseñado para crear un defecto auricular septal en el corazón.

El Nykanen Radiofrequency Wire se utiliza asimismo para crear una perforación controlada en el tejido cardíaco.

III. CONTRAINDICACIONES

EE. UU.: No se recomienda utilizar el Nykanen Radiofrequency Wire con ninguna condición que no requiera el corte o coagulación de tejidos blandos.

Canadá: No se recomienda el uso del catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia en los estados que no requieren la creación de un defecto auricular septal.

IV. ADVERTENCIAS

- El catéter Nykanen viene ESTERILIZADO mediante un proceso con óxido de etileno. No lo utilice en caso de que el envase esté dañado.
- El personal de laboratorio y los pacientes pueden verse sometidos a una importante exposición a rayos X durante los procedimientos de perforación por radiofrecuencia debido al uso continuo de sistemas de captación de imágenes fluoroscópicas. Esta exposición puede producir graves lesiones por radiación así como un mayor riesgo de efectos somáticos y genéticos. Por consiguiente, deberán tomarse las medidas necesarias para minimizar esta exposición.
- El catéter Nykanen está destinado para su uso con un único paciente. No intente esterilizar ni reutilizar el catéter. Su reutilización podría causar daños al paciente o la transmisión de enfermedades infecciosas entre pacientes. Si no lo hace pueden darse complicaciones en el paciente.
- El catéter Nykanen deberá utilizarse con el cable conector del catéter. Su uso con otros cables conectores puede comportar la electrocución del paciente o del operador.
- La punta activa del catéter Nykanen es frágil. Tenga cuidado de no dañar la punta mientras manipula el catéter. Si la punta resulta dañada, deseche inmediatamente el catéter.
- Si la punta activa del catéter se dobla en el transcurso de su uso, deseche inmediatamente el catéter. No intente enderezar la punta activa.
- Para RFP-100: No intente perforar con una configuración de potencia inicial superior a los 10 vatios. El intento inicial debería hacerse con una configuración de 10 vatios. En posteriores intentos puede aumentarse la configuración de la potencia si es necesario.
- Los dispositivos implantados, tales como los marcapasos, pueden verse afectados durante la salida de RF. Se debe obtener, según sea necesario, asesoramiento cualificado a fin de minimizar el riesgo de lesiones debidas a una falla de funcionamiento de un dispositivo implantado.
- La anatomía del paciente en particular así como la técnica del médico pueden exigir variaciones de procedimiento.
- El catéter de perforación por RF no está destinado a su uso con pacientes neonatales (menores de un mes de edad). No intente tratar a pacientes neonatales con el catéter.
- Una activación involuntaria o el desplazamiento del electrodo activado fuera del campo visual puede lesionar al paciente.

V. PRECAUCIONES

- No utilice el catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia ni su equipo auxiliar antes de leer detenidamente las instrucciones de uso que lo acompañan.
- Las intervenciones de perforación por radiofrecuencia deberán realizarlas únicamente médicos perfectamente conocedores de las técnicas de uso del catéter de perforación por radiofrecuencia en un laboratorio de cateterización perfectamente equipado.
- Antes de su uso deberá inspeccionarse visualmente el envase para detectar posibles deterioros. Compruebe que el envase no esté dañado. No utilice el equipo si el envase está deteriorado.
- Inspeccione visualmente el catéter Nykanen para comprobar que no haya grietas ni daños en el material de aislamiento. No utilice el catéter en caso de que existan daños.
- No utilice el catéter Nykanen en una fecha posterior a la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- El catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia se utilizará únicamente con los dispositivos enumerados en la sección VIII: "Equipo necesario".
- Lea y siga las instrucciones del fabricante para el uso del electrodo de almohadilla indiferente (dispersivo) desechable (DIP). Utilice siempre electrodos DIP que cumplan o superen los requisitos de la norma de la IEC 60601-2-2:2017 .
- La colocación del electrodo dispersivo en el muslo puede relacionarse con una mayor impedancia.
- Para evitar el riesgo de ignición, compruebe que no haya material inflamable en la estancia durante la aplicación de la potencia de RF.
- Tome las precauciones necesarias para limitar los efectos de la interferencia electromagnética (EMI) producida por el generador en el rendimiento de otros equipos.

- Compruebe la compatibilidad y la seguridad de las combinaciones de otros aparatos eléctricos y de control fisiológico utilizados en el paciente además del generador.
- Durante las aplicaciones de la potencia de radiofrecuencia deberá utilizarse un filtrado adecuado para permitir un control continuo del electrocardiograma (ECG) de superficie.
- Manipule cuidadosamente el catéter para evitar daños cardíacos o taponamientos. El catéter debe desplazarse con la ayuda de una guía fluoroscópica. En caso de encontrar resistencia, NO fuerce el desplazamiento ni la retirada del catéter.
- No intente perforar hasta conseguir la colocación definitiva de la punta activa en el septo auricular.
- No activar la RF mientras el extremo esté dentro de un catéter fabricado por una tercera parte (si se utiliza uno).
- No active la RF mientras la punta esté dentro de un dilatador, catéter o introductor de terceros.
- Se recomienda no hacer más de cinco (5) aplicaciones de radiofrecuencia por catéter Nykanen.
- No doble el catéter Nykanen. Una flexión o un enroscado excesivo del cuerpo del catéter puede dañar la integridad del catéter y causarle lesiones al paciente. Debe prestarse la máxima atención a la manipulación del catéter.
- El generador es capaz de suministrar una potencia eléctrica importante. Una manipulación indebida del catéter y del electrodo DIP puede producir lesiones al paciente o al operador, en especial cuando el dispositivo está en funcionamiento.
- Durante el suministro de potencia, el paciente no debería estar en contacto con las superficies metálicas de la toma de tierra.
- Una potencia de salida baja o un fallo en el funcionamiento del equipo a una configuración normal puede indicar una aplicación defectuosa del electrodo DIP, el fallo de un cable eléctrico o un escaso contacto de la punta activa con el tejido. Revise el equipo en busca de defectos o compruebe la incorrecta aplicación. Intente colocar mejor la punta del catéter Nykanen en el septo auricular. Aumente solamente la potencia si persiste la potencia de salida baja.
- Inspeccione regularmente y pruebe los cables y accesorios reutilizables.
- No intente insertar y usar el extremo proximal del Nykanen Radiofrequency Wire como punta activa.
- Baylis Medical Technologies confía en que el médico determine, valore y comunique a cada paciente todos los riesgos predecibles del sistema de perforación por radiofrecuencia de Baylis Medical.

El Nykanen Radiofrequency Wire y el Catheter Connector Cable (cable conector para catéter) tienen una tensión nominal máxima de 400 mms. **VI. REACCIONES ADVERSAS**

Las reacciones adversas que pueden producirse con el uso del sistema de perforación por radiofrecuencia de Baylis Medical incluyen:

Fibrilación auricular	Taquicardia ventricular
Aleteo auricular	Punción del miocardio
Infarto de miocardio	Taponamiento
Aritmia sostenida	Muerte
Espasmo vascular	Taquicardia atrial
Episodio de embolización	Perforación y/o taponamiento cardíacos
Dissección/perforación vascular	Dolor y sensibilidad
Efusión pericárdica/pleural	Hemorragia
Hematoma	Sepsis/Infección/Inflamación
Conducción/bloqueo cardíaco	Pericarditis
Fibrilación ventricular (VF) nfarto cerebral	
Quemaduras de tejidos	

VII. INSPECCIÓN ANTES DE SU USO

Antes de utilizar el sistema de perforación por radiofrecuencia de Baylis Medical, examine atentamente el generador de radiofrecuencia para perforación de BMC, el catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia y el cable conector del catéter, al igual que todo el equipo utilizado en el procedimiento, para comprobar que no haya daños ni defectos. No utilice un equipo defectuoso. No reutilice el catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia.

VIII. EQUIPO NECESARIO

Los procedimientos de perforación intracardiacos deberán realizarse en un entorno clínico especializado equipado con una unidad de fluoroscopia, una mesa radiográfica, un aparato de registro fisiológico, equipo de emergencia e instrumental para el acceso vascular. Los materiales auxiliares para realizar la perforación cardíaca incluyen:

- Generador de radiofrecuencia para perforación de BMC
- Cable conector del catéter (modelo RFP-101 para el uso con RFP-100 Generador, o RFX-BAY-OTW-10-SU para uso con RFP-100A Generador).
- Electrodo de almohadilla indiferente (dispersivo) desecharable (DIP) que cumpla o supere los requisitos de la norma de la IEC 60601-2-2:2017 para electrodos electroquirúrgicos, tales como el electrodo tipo Polyhesive n.º E7506 de Valley Labs.
- Se recomienda utilizar el Nykanen Radiofrequency Wire con el Baylis Medical ProTrack™ Microcatéter (Modelo CIC 38-145).

IX. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

- Consulte las instrucciones de uso del generador de radiofrecuencia para perforación de BMC. Las instrucciones de uso describen los pasos a seguir para conectar el sistema, ajustar los parámetros y suministrar la potencia de radiofrecuencia.
- Deberá leer atentamente, comprender y seguir todas las instrucciones de los equipos. No hacerlo puede provocar complicaciones.

X. ACOPLAMIENTO DEL ELECTRODO INDIFERENTE

- Retire el electrodo de almohadilla indiferente (dispersivo) desecharable (DIP) del envase y séquelo el protector para que quede expuesta la superficie conductora del gel. Compruebe que la almohadilla esté húmeda y pegajosa al tacto antes de colocarla en el paciente. Un electrodo seco tendrá una capacidad de toma de tierra limitada.
- Coloque el electrodo DIP en una superficie dérmica bien vascularizada y convexa próxima al corazón. No coloque este electrodo en el muslo, ya que esta ubicación se asocia con una mayor impedancia (consulte la sección V: "Precauciones"). Evite tejidos con cicatrices, prominencias corporales, tejidos adiposos y zonas en las que puedan acumularse líquidos. Aféite, límpie y seque el lugar de la aplicación, si es necesario.
- Compruebe que se haya conseguido un excelente contacto en toda la zona del electrodo DIP. Si se suministra potencia de RF a un electrodo DIP con escaso contacto pueden producirse quemaduras.
- Enchufe el conector del electrodo DIP al puerto correspondiente del generador de radiofrecuencia para perforación de BMC, con arreglo a las instrucciones de uso del generador. Compruebe que el conector del electrodo DIP esté firmemente ajustado a la toma.

XI. INSTRUCCIONES DE USO

El catéter Nykanen de perforación por radiofrecuencia se inserta normalmente en la vena femoral y, a continuación, se coloca en la correspondiente cámara del corazón con la ayuda de una guía fluoroscópica. Una vez debidamente colocado, se suministrará potencia de radiofrecuencia a través del generador de RF para perforación de BMC. Esto conllevará la perforación del tejido cardíaco previsto.

Preparación de los dispositivos

- El catéter Nykanen se suministra esterilizado. Utilice una técnica aséptica cuando abra el envase y manipule el producto en el campo estéril.

- Antes de insertar el catéter Nykanen, es necesaria la medicación previa habitual para la cateterización cardíaca.
- El procedimiento puede hacerse percutáneamente a través de la vena femoral.
- Cuando el procedimiento siga una técnica percutánea, se utilizará un catéter guía para introducir el catéter Nykanen en el corazón hasta el lugar de perforación.
- Antes de proceder a la perforación, deberá registrarse la presión auricular tanto izquierda como derecha y determinar la saturación sistémica.
- El catéter Nykanen se introducirá en la aurícula derecha con la ubicación de la punta del catéter confirmada por el examen fluoroscópico.

Conección del cable y el alambre

- Conecte el catéter Nykanen al cable conector del catéter y compruebe que el catéter Nykanen esté perfectamente insertado en el conector de pulsador. Compruebe que el cable conector esté enchufado en el puerto correspondiente del generador de radiofrecuencia para perforación de BMC. Siga las instrucciones de uso del generador.


Posicionamiento del alambre

- Avanzar el Nykanen Wire de modo que el extremo activo se extienda más allá del extremo del catéter y haya contacto con el tejido objetivo. Una vez debidamente colocado, podrá suministrarse potencia de RF a la punta activa a través del generador de radiofrecuencia para perforación de BMC. Esto conllevará la perforación del tejido cardíaco previsto. Consulte las instrucciones de uso del generador antes de utilizar el generador.
- NOTA: si la punta activa del catéter se dobla en el transcurso de su uso, deseche inmediatamente el catéter. No intente enderezar la punta activa.**

Para fornecer energía de RF

- NOTA: Se recomienda que el usuario utilice la cantidad mínima de energía posible para una punción exitosa.**
- Para el RFP-100 Generador: Una configuración de potencia de 10 vatios ha demostrado ser suficiente en los ensayos para conseguir una perforación satisfactoria. No utilice una potencia inicial superior a 10 vatios.
- Para el RFP-100A Generador: Se recomienda un nivel inicial de un (1) segundo en modo "PULSE". En punciones subsiguientes, puede ajustarse la configuración de modo y tiempo si es necesario, a discreción del médico. No intente hacer punciones con una configuración de potencia inicial superior a 'PULSE', un (1) segundo.
- Presione fuertemente el catéter Nykanen durante el procedimiento para desplazarlo satisfactoriamente a través del tejido.
- Interrumpa la alimentación de RF pulsando el botón RF ON/OFF del generador si no ha transcurrido el tiempo en su totalidad.
- Si no se consigue la perforación septal después de cinco (5) aplicaciones de RF, se recomienda proceder con un método alternativo.
- Una vez completada satisfactoriamente la perforación inicial, el catéter Nykanen debería poder desplazarse mecánicamente sin necesidad de ningún suministro de radiofrecuencia.
- La entrada en la aurícula izquierda puede confirmarse mediante el control fluoroscópico del catéter Nykanen. Una vez que se haya hecho avanzar el catéter guía por el catéter Nykanen, una pequeña inyección de medio de contraste indicará si el catéter guía se encuentra en la aurícula izquierda.
- Este es el momento de sacar el catéter Nykanen del paciente. La perforación debería ampliarse con la ayuda de unos métodos adecuados y autorizados de dilatación. Siga las instrucciones de uso para el usuario que acompañan a estos dispositivos.

Conecciones



XII. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

El Nykanen Radiofrequency Wire es para un solo uso y se suministra estéril. No limpie ni vuelva a esterilizar el dispositivo. Los dispositivos pueden ser considerados como estériles solo si el paquete no fue abierto o sufrió daños antes del uso.

XIII. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

El Nykanen Radiofrequency Wire (alambre de radiofrecuencia Nykanen) se debe tratar como un riesgo biológico, y ser descartado de conformidad con los procedimientos estándar del hospital.

XIV. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS INFORMACIÓN

En caso de problemas o dudas sobre los equipos de Baylis Medical, póngase en contacto con nuestro personal de asistencia técnica.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800

www.baylismedtech.com

NOTAS:

- Para la devolución de los productos deberá tener un número de autorización para la devolución antes de enviar de nuevo los productos a Baylis Medical Technologies. En ese momento se le proporcionarán las Instrucciones para la Devolución del Producto.
- Asegúrese de que se ha limpiado, descontaminado y/o esterilizado cualquier producto que se devuelva a Baylis Medical, según se indica en las Instrucciones para la Devolución del Producto, antes de devolverlo para el mantenimiento bajo garantía. Baylis Medical no aceptará ninguna pieza de equipo utilizado que no haya sido descontaminado o limpiado adecuadamente de acuerdo con las Instrucciones para la Devolución del Producto.

XV. ETIQUETAJE Y SÍMBOLOS

	Fabricante
	Estéril; Método de esterilización por medio de óxido de etileno
	Utilizar antes de
	Advertencia
	Siga las Instrucciones de Uso
	Número de catálogo
Rx ONLY	Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este aparato a médicos o según indicación médica.
	Uso único
	No volver a esterilizar
	Número de lote
	No usar si el paquete está dañado
	Mantener alejado de la luz del sol
	No-pirogénico
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	À utiliser exclusivement avec des générateurs RFP produits par BMC
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Cinq (5) applications d'énergie RF maximum

XVI. GARANTÍA LIMITADA – Desechables y accesorios

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garantiza sus productos desechables y accesorios contra defectos de materiales y de mano de obra. BMT garantiza que los productos estériles permanecerán estériles durante el período de tiempo indicado en la etiqueta, siempre y cuando el paquete original permanezca intacto. Bajo esta Garantía Limitada, si cualquier producto cubierto resulta tener defectos de materiales o de mano de obra, BMT reemplazará o reparará, a su única y absoluta discreción, dicho producto, salvo cualquier cargo a BMT por transporte y costos de mano de obra relacionados con la inspección, retiro o reaprovisionamiento del producto. El plazo de garantía es: (i) para los productos Desechables, la vida útil del producto, y (ii) para los productos Accesorios, 90 días a partir de la fecha de envío. La presente garantía limitada es válida únicamente para productos originales, entregados de fábrica, que han sido utilizados para sus usos normales y previstos. La Garantía Limitada de BMT no cubrirá los productos de BMT que hayan sido nuevamente esterilizados, reparados, alterados o modificados de manera alguna, y tampoco los productos de BMT que hayan sido almacenados, limpiados, instalados, operados o mantenidos inadecuadamente, en contradicción con las instrucciones de BMT.

DESCARGA DE RESPONSABILIDADES Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD LA ANTERIOR GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA PROPORCIONADA POR EL VENDEDOR. EL VENDEDOR RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN USO O PROPÓSITO EN PARTICULAR.

EL REMEDIO AQUÍ ESTABLECIDO SERÁ EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CUALQUIER SOLICITUD DE GARANTÍA, Y LOS DAÑOS ADICIONALES, INCLUYENDO DAÑOS CONSIGUIENTES O DAÑOS POR INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES O PÉRDIDA DE INGRESOS, GANANCIAS, MATERIALES, AHORROS PREVISTOS, DATOS, CONTRATOS, BUENA VOLUNTAD O SIMILAR (YA SEA DE NATURALEZA DIRECTA O INDIRECTA) O POR CUALQUIER OTRA FORMA DE DAÑOS INDIRECTOS DE CUALQUIER TIPO, NO ESTARÁN DISPONIBLES. LA RESPONSABILIDAD CUMULATIVA MÁXIMA DEL VENDEDOR SOBRE TODAS LAS DEMÁS DEMANDAS Y RESPONSABILIDADES, INCLUYENDO OBLIGACIONES BAJO CUALQUIER INDEMNIDAD, ESTÉ O NO ASEGURADA, NO EXCEDERÁ EL COSTO DE LOS PRODUCTOS QUE DEN PIE A LA DEMANDA O RESPONSABILIDAD. EL VENDEDOR RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD RELATIVA A INFORMACIÓN O ASISTENCIA GRATUITA PROPORCIONADA POR, PERO NO REQUERIDA POR, EL VENDEDOR A CONTINUACIÓN. TODA ACCIÓN CONTRA EL VENDEDOR DEBERÁ PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DIECIOCHO (18) MESES DESPUES DE QUE SE ACUMULE LA CAUSA DE ACCIÓN. ESTAS DESCARGAS Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN CONTRARIA AL MISMO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD ESTRUCTICA) O DE CUALQUIER OTRO MODO, Y ADEMÁS SE EXTENDERÁ AL BENEFICIO DE LOS AGENTES DEL VENDEDOR, ASÍ COMO SUS DISTRIBUIDORES OFICIALES Y CUALQUIER OTRO REVENDEDOR AUTORIZADO COMO BENEFICIARIOS DE TERCERAS PARTES. CADA DISPOSICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE PROPORCIONA UNA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍA O CONDICIÓN O EXCLUSIÓN DE DAÑOS ES SEPARABLE E INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN Y DEBERÁ SER APLICADA COMO TAL.

EN CUALQUIER DEMANDA O PLEITO POR DAÑOS CAUSADOS POR UN SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O EQUIPARABLE, EL COMPRADOR ESPECÍFICAMENTE CONVIENE EN QUE BMT NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS O POR PÉRDIDA DE INGRESOS, YA SEA DEL

COMPRADOR O LOS CLIENTES DEL COMPRADOR. LA RESPONSABILIDAD DE BMS SE LIMITARÁ AL COSTO DE ADQUISICIÓN DEL COMPRADOR DE LOS ARTÍCULOS ESPECIFICADOS VENDIDOS POR BMT AL VENDEDOR QUE DIERON PIE A LA DEMANDA DE RESPONSABILIDAD.

Ningún agente, empleado o representante de Baylis Medical tiene la autoridad de vincular a la Compañía a cualquier otra garantía, afirmación o representación respecto al producto.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original de productos de Baylis Medical directamente de un agente autorizado de Baylis Medical. El comprador original no puede transferir la garantía.

Se considerará que el uso de cualquier producto de BMT implica la aceptación de los términos o condiciones del mismo.

Los períodos de garantía de los productos de Baylis Medical son los siguientes:

Productos desechables	La vida útil del producto
Productos accesorios	90 días a partir de la fecha de envío

Português

Leia com atenção as instruções abaixo antes da utilização do material. Verifique todas as contra-indicações, avisos e precauções descritas nestas instruções. A não observância destes princípios pode causar complicações ao doente.

A Baylis Medical Technologies confia ao médico a tarefa de determinar, avaliar e comunicar a cada paciente individual todos os riscos previsíveis do procedimento.

I. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

O Cateter de Perfuração por RF Nykanen fornece energia de Radio-Freqüência (RF) em modo monopolar entre o seu elétrodo distal e o eléctrodo indiferente ou dispersivo (DIP) (placa de terra) disponível comercialmente, que esteja conforme os requisitos das normas IEC 60601-2-2:2017 . O Cateter de Perfuração por RF está conectado a um Gerador de Radio-freqüência Perfurante da BMC através de um Cabo Conector. O cabo permite um comprimento máximo permitido de 3 metros. A informação detallada relativamente ao Gerador de Radio-freqüência Perfurante da BMC está contida num manual separado que o acompanha (intitulado "Gerador de Radio-freqüência Perfurante BMC"). Geradores compatíveis com a Cateter de Perfuração por RF Nykanen incluem o RFP-100 ou RFP-100A.

As dimensões críticas do Cateter Nykanen podem ser encontradas na etiqueta do dispositivo. O isolamento em Teflon do corpo do cateter facilita a introdução suave através dos cateteres guia, mantendo-se um diâmetro externo tão pequeno que permite ainda espaço suficiente para proceder a injeções de contraste através do cateter guia.A porção distal do Cateter Nykanen é flexível e a extremidade activa está desenhada de forma especial para ser atraumática aos tecidos cardíacos excepto se fôr aplicada energia de RF.

II. INDICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

EUA: O Nykanen Radiofrequency Wire destina-se a cortar e/ou coagular tecidos moles. Canadá: O Cateter de Perfuração por RF Nykanen destina-se a criar uma comunicação interauricular.

III. CONTRA-INDICAÇÕES

EUA: Não se recomenda a utilização do Nykanen Radiofrequency Wire em situações que não exijam o corte ou a coagulação de tecidos moles.

Canadá: O Cateter de Perfuração por RF Nykanen não é recomendado para ser utilizado em qualquer outra situação que não seja a de criar uma comunicação interauricular.

IV. AVISOS

- O Cateter Nykanen é fornecido ESTÉRIL, sendo a esterilização realizada por um processo com óxido de etileno. Não usar se a embalagem se encontrar danificada.
- Tanto o pessoal do Laboratório como os doentes podem ser submetidos a exposições prolongadas de raios-X, durante os procedimentos de perfuração por radio-freqüência, devido ao uso prolongado de fluoroscopia. Esta exposição pode causar lesão por exposição aguda a radiação bem como maior risco de alterações somáticas ou genéticas. Por isso, devem ser tomadas todas as medidas adequadas para minimizar esta exposição.
- O Cateter Nykanen é para utilização única. Não tente esterilizar ou reutilizar o cateter. A reutilização pode causar lesão ao doente e/ou transmitir doenças infeciosas de um doente para outro. O não cumprimento pode resultar em complicações para o paciente.
- O Cateter Nykanen deve ser usado com o cabo Conector. Tentar utilizá-lo com outro cabo de ligação pode provocar electrocussão do doente e/ou do operador.
- A extremidade activa do Cateter Nykanen é frágil. Tenha o cuidado de não danificar esta extremidade enquanto manipula o cateter. Se esta extremidade ficar danificada eliminate o cateter de imediato e não o utilize.
- Se a extremidade activa do cateter se dobrar em qualquer altura do procedimento, eliminate imediatamente o cateter. Nestas circunstâncias, não tente nunca endireitar a extremidade do cateter.
- RFP-100: Nunca tente fazer a perfuração septal com uma energia inicial superior a 10 watts. A primeira tentativa deve ser feita com uma energia de 10 watts. Para as tentativas subsequentes de perfuração a energia pode ser aumentada, se necessário.
- Durante a emissão de RF, podem ser afetados dispositivos implantados, como pacemakers. Deve ser procurado aconselhamento qualificado, conforme necessário, para minimizar o risco de ferimentos provocados por um funcionamento incorreto do dispositivo implantado.
- Podem existir variações nos procedimentos, dependendo da anatomia individual do paciente e da técnica do médico.
- O Cateter de Perfuração por RF não se destina a ser utilizado em doentes recém-nascidos (menos de 1 mês de idade). Não tente tratar recém-nascidos com este cateter.
- Uma ativação ou movimento inadvertidos do elétrodo ativado fora do campo de visão pode provocar ferimentos no paciente.

V. PRECAUÇÕES

- Não tente nunca utilizar o Cateter Nykanen ou outros equipamentos similares antes de ler cuidadosamente as "Instruções de Utilização" que os陪同ham.
- Os procedimentos de perfuração por Radio-freqüência devem ser realizados apenas por médicos claramente treinados na técnica de perfuração por cateter de Radio-freqüência e num laboratório de cateterismo completamente equipado.
- A embalagem estéril deve ser cuidadosamente inspecionada antes da sua utilização para assegurar que não existe qualquer anomalia. Assegure-se de que a embalagem não está danificada. Não use o equipamento se detectar qualquer dano ou anomalia na embalagem.
- Inspecione o cateter antes de o utilizar. Não o use se detectar alguma anomalia.
- Não use o Cateter Nykanen depois da data "Use até" indicada na etiqueta.
- O Cateter Cateter Nykanen destina-se apenas a ser utilizado com os dispositivos listados na secção VII das Instruções em "Equipamento Necessário."
- Leia e siga as instruções do fabricante para a utilização de um elétrodo indiferente ou dispersivo em penso transdérmico de descartável (placa de terra). Use sempre este elétrodo de forma que cumpra ou exceda os requisitos das normas IEC 60601-2-2:2017
- O elétrodo indiferente ou dispersivo em penso transdérmico (placa de terra) descartável se fôr colocado na nádega terá uma maior impedância.
- Para prevenir o risco de incêndio assegure-se de que não se encontram presentes na sala materiais inflamáveis durante a aplicação de energia de RF.

- Tome as precauções necessárias para limitar os efeitos da interferência electromagnética produzida pelo Gerador noutros equipamentos. Verifique a compatibilidade e a segurança da utilização simultânea no doente de outros equipamentos de monitorização fisiológica ou eléctricos em associação com o Gerador.
- Deve utilizar-se um filtro adequado para a monitorização do electrocardiograma de superfície (ECG) durante as aplicações de radio-freqüência.
- O cateter deve ser manipulado cuidadosamente para evitar lesão cardíaca ou tamponamento. A introdução do cateter deve ser feita sob fluoroscopia. Caso encontre resistência, NÃO utilize força excessiva para fazer avançar ou retirar o cateter.
- Não tente perfurar o septo enquanto não obtiver uma posição de contacto firme entre a extremidade distal activa do cateter e o septo interauricular.
- Não ative RF enquanto a ponta estiver dentro de um cateter de terceiros (se estiver a usar).
- Não ative as RF enquanto a ponta estiver próxima de um introdutor, dilatador ou cateter de outras marcas.
- Não se recomenda utilizar mais de cinco (5) descargas de radio-freqüência pelo Cateter Nykanen.
- Não sobre o Cateter Nykanen. Dobrar excessivamente ou trilhar o revestimento do Cateter Nykanen pode danificar a integridade do cateter e causar lesão ao doente. Deve ser utilizado todo o cuidado durante a manipulação do cateter.
- O Gerador é capaz de emitir energia eléctrica significativa. Pode ocorrer lesão do doente ou do operador se o cateter ou o eléctrodo DIP forem utilizados incorrectamente, em particular durante a manipulação do dispositivo.
- Durante a descarga de energia o doente não deve estar em contacto com superfícies de metal.
- Aparente baixa potência ou a impossibilidade do equipamento funcionar adequadamente com os parâmetros normais pode significar uma incorrecta colocação do eléctrodo DIP (placa terra), falha num dos condutores eléctricos ou mau contacto da extremidade activa com o septo. Verifique se existem defeitos óbvios do equipamento ou má utilização do mesmo. Tente uma melhor posição da extremidade activa contra o septo interauricular. Aumente a potência da descarga apenas se persistir uma diminuição da intensidade da energia utilizada.
- Inspeccione e teste com regularidade os cabos conectores.
- Não tente inserir nem utilizar a extremidade proximal do Fio de Radiofrequências Nykanen como a ponta ativa. A Baylis Medical Technologies deposita confiança no operador médico para determinar, verificar e comunicar a cada doente todos os riscos previsíveis do Sistema de Perfuração da Baylis Medical.
- O Fio de Radiofrequências Nykanen e o Cabo Conector de Cateter têm uma tensão máxima nominal de 400 rms.

VI. EVENTOS ADVERSOS

Podem ocorrer eventos adversos durante a utilização do Sistema de Perfuração de Radio-freqüência e que podem incluir:

Fibrilação Auricular	Tauquicardia Ventricular
Flutter Auricular	Perfurção do miocárdio
Enfarote do Miocárdio	Tamponamento
Aritmias Muitadas	Morte
Espasmo dos vasos	Tauquicardia atrial
Evento embólico	Perfurção e/ou tamponamento cardíaco
Dissecção/furo dos vasos	Dor e sensibilidade
Esfusão pericárdica/pleural	Hemorrágia
Hematoma	Sepse/infeção/inflamação
Condução/bloqueio cardíaco	Pericardite
Fibrilação ventricular (FV)	Enfarote cerebral
Queimadura de tecidos	

VII. VERIFICAÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o Sistema de Perfuração por Radio-freqüência da Baylis Medical, deve examinar-se os seguintes componentes individuais verificando se estão estragados ou apresentam defeito: Gerador de Radio-freqüência para Perfuração da BMC, o Cateter Nykanen de Radio-freqüência e o Cabo Conector de Cateter. Não utilize equipamento defeituoso. Não reutilize o Cateter de Perfuração por Radio-freqüência Nykanen.

VIII. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

Os procedimentos de perfuração intracardíaca devem ser realizados em Centros Especializados e equipados com unidades de fluoroscopia, mesa de angiografia, polígrafo para registos hemodinâmicos, equipamento de emergência e material para aceder a acessos vasculares. O material específico necessário para realizar o procedimento de perfuração cardíaca inclui:

- Gerador de Radio-freqüência Perfurante da BMC
- Cabo Conector de Cateter (Modelo RFP-101 para uso com RFP-100 Gerador, ou RFX-BAY-OTW-10-SU para uso com RFP-100A Gerador).
- Eléctrodo Indiferente (dispersível) transcutâneo descartável (DIP) que seja conforme ou excede os requisitos das normas IEC 60601-2-2:2017 para eléctrodos cirúrgicos, como por exemplo o Valley Labs Polyhesive Electrode #E7506.
- Recomenda-se que utilize o Nykanen Radiofrequency Wire com o ProTrack™ Microcateter da Baylis Medical (Modelo CIC 38-145).

IX. PREPARAÇÃO DO SISTEMA

- Por favor verifique as Instruções de Utilização do Gerador de Radio-freqüência Perfurante BMC. Essas Instruções descrevem os passos a seguir para conectar o sistema, colocar os parâmetros, e administrar a energia de Radio-freqüência.
- As Instruções de Utilização de todo o equipamento necessário devem ser lidas cuidadosamente, compreendidas, e seguidas. O não cumprimento desta determinação pode causar complicações.

X. APPLICAÇÃO DO ELÉCTRODO INDIFERENTE

- Retire o Eléctrodo Indiferente (dispersível) transcutâneo descartável (DIP) da embalagem e retire a cobertura posterior de modo a expôr a superfície de gel condutor. Verifique se o eléctrodo está húmido e aderente ao tacto antes de o colocar no doente. Um eléctrodo seco terá uma capacidade de condução limitada.
- Coloque o eléctrodo DIP numa zona cutânea convexa, bem vascularizada que esteja em proximidade com o coração. Não coloque o eléctrodo na nádega, já que esta localização tem uma elevada impedância (ver secção V, "Precauções"). Evite tecido de cicatrização, proeminências do corpo, tecido adiposo, e áreas em que pode haver retenção de líquido. Retire os pêlos, limpe, e seque o local de aplicação na medida do necessário.
- Verifique se existe bom contacto em toda a área do eléctrodo DIP. Podem ocorrer queimaduras provocadas pela energia de RF quando esta é aplicada com o eléctrodo DIP com mau contacto.
- Ligue o conector do eléctrodo DIP na saída apropriada do Gerador de RF conforme descrito nas Instruções de Utilização do Gerador. Assegure-se de que o conector do eléctrodo DIP se encontra firmemente conectado na manga.

XI. ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

O Cateter de Perfuração por Radio-freqüência Nykanen é geralmente inserido pela veia femoral e seguidamente é posicionado na câmara cardíaca apropriada sob controle fluoroscópico. Quando o posicionamento apropriado fôr alcançado, a energia de radio-freqüência é

administrada através do Gerador de RF Perfurante BMC causando perfuração do tecido cardíaco alvo.

Para preparar os dispositivos

- O Cateter Nykanen é fornecido em embalagem estéril. Use uma técnica asséptica quando abrir a embalagem e manobre o material em campo esterilizado.
- Antes da introdução do Cateter Nykanen, deve ser administrada a pré-medicação habitual para cateterismo cardíaco, se necessário.
- O procedimento é realizado percutaneamente, via veia femoral.
- Quando o procedimento é realizado percutaneamente, deve utilizar-se um cateter guia para introduzir o Cateter Nykanen no local de perfuração dentro do coração.
- Antes de realizar o procedimento de perfuração, devem ser registadas as pressões das aurículas esquerda e direita, e a saturação sistémica deve também ser determinada.
- O Cateter Nykanen é introduzido na aurícula direita confirmado a localização da sua extremidade através de fluoroscopia.

Para ligar o cabo e o fio

- Conecte o Cateter Nykanen ao Cabo Conector de Cateter assegurando-se que o Cateter Nykanen está introduzido correctamente no botão do conector. Assegure-se de que o Cabo conector está adequadamente ligado na saída apropriada do gerador de RF BMC. Assegure-se de que vai seguir cuidadosamente as Instruções de Utilização do Gerador.


Para posicionar o fio

- Avance o Nykanen Wire para que a ponta ativa fique estendida para além da ponta do cateter e consiga alcançar o tecido alvo. Logo que tenha alcançado o local apropriado, poderá proceder à descarga de energia de Radio-freqüência a partir do Gerador de Radio-freqüência Perfurante da BMC na extremidade distal do cateter, o que causará a perfuração do tecido cardíaco alvo. Por favor verifique as "Instruções de Utilização" do Gerador antes de o utilizar.
- NOTA: Se a extremidade activa do cateter se dobrar em qualquer altura da sua utilização, inutilize o cateter de imediato. Não tente endireitar a extremidade activa dobrada.**

Para fornecer energia de RF

- NOTA: Recomenda-se que, o utilizador use o mínimo de energia para uma punção com êxito.**
- Para o Gerador RFP-100: Determinou-se experimentalmente que uma descarga de 10 Watts será suficiente para executar uma perfuração bem sucedida. Não utilize na descarga inicial uma potência superior a 10 Watts.
- Para o Gerador RFP-100A: Recomenda-se uma definição inicial de um (1) segundo no modo "PULSE". Nas punções subsequentes, as definições de modo e tempo podem ser ajustadas, se necessário, com base no parecer do médico. Não tente fazer a punção com uma configuração inicial de potência superior a "PULSE" de um (1) segundo.
- Aplique uma pressão firme ao Cateter Nykanen contra o septo interauricular durante a descarga de Radio-freqüência para a poder avançar com sucesso o cateter através do tecido septal.
- A descarga de Radio-freqüência pode ser interrompida pressionando o botão ON/OFF do Gerador se a duração da descarga não tiver terminado.
- Se a perfuração septal não foi eficaz após um total de cinco (5) descargas de Radio-freqüência, aconselha-se o operador a prosseguir com outro método.
- Logo que se complete com sucesso a perfuração inicial, o Cateter Nykanen deve ser avançado sem querer descarga de Radio-freqüência.
- A passagem para a aurícula esquerda pode ser confirmada controlando a posição do Cateter Nykanen por fluoroscopia, por injeção de contraste, e/ou obtendo curvas de pressão das cavidades.
- O Cateter Nykanen pode agora ser removido do doente. A perfuração deve ser alargada por métodos de dilatação apropriados e validados. Em conformidade as instruções de utilização desses equipamentos devem também ser seguidas.

Ligações



XII. INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

O Fio de Radiofrequências Nykanen é um dispositivo de utilização única e é fornecido esterilizado. Não lave nem reesterilize o dispositivo. Os dispositivos podem ser considerados esterilizados apenas se a embalagem não for aberta nem danificada antes da utilização.

XIII. ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Trate o Fio de Radiofrequências Nykanen como um material de risco biológico e elimine o mesmo de acordo com os procedimentos hospitalares padrão.

XIV. SERVIÇO DE CLIENTES E INFORMAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS

Se tiver algum problema ou questões sobre os produtos da Baylis Medical contacte o nosso pessoal técnico de apoio.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East

Mississauga, ON, Canada L4W 5S4

+1 (905) 948-5800

www.baylismedtech.com

NOTAS:

- Para devolver produtos à Baylis Medical Technologies deve obter um número de autorização de devolução antes de enviar o produto de volta. As instruções de devolução do produto ser-lhe-ão agora fornecidas.

2. Certifique-se que qualquer produto a ser devolvido à Baylis Medical tenha sido limpo, descontaminado e/ou esterilizado tal como indicado nas Instruções de Devolução do Produto antes de o devolver ao serviço de garantia. A Baylis Medical não aceita qualquer peça de equipamento usado que não tenha sido limpada adequadamente ou descontaminada de acordo com as Instruções de Devolução.

XV. ETIQUETAR E SÍMBOLOS

	Fabricante
	Esterilização com óxido de etileno
	Data de expiração
	Precauções
	Siga as Instruções de Utilização
	Número do modelo
	Atenção: A lei federal norte-americana limita a venda deste dispositivo por um médico ou mediante a prescrição de um médico..
	Uso único
	Não reesterilizar
	Número de lote
	Não use se a embalagem tiver sido danificada.
	Mantenha longe da luz do sol.
	Ariogénico
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	Utilizar apenas com Geradores RFP BMC
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Máximo de cinco (5) aplicações de energia de RF

XVI. GARANTIA LIMITADA - Descartáveis e Acessórios

A Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garante que os seus produtos descartáveis e acessórios estão isentos de defeitos de materiais e de mão-de-obra. A BMT garante que os produtos esterilizados continuaram esterilizados durante o período indicado no rótulo, desde que a embalagem original permaneça intacta. Ao abrigo desta Garantia Limitada, se qualquer produto coberto pela mesma apresentar defeitos de materiais ou mão-de-obra, a BMT efetuará a sua substituição ou reparação, de acordo com os seus critérios, mas a BMT não assumirá quaisquer custos de transporte e mão-de-obra relacionados com a inspeção, remoção e nova disponibilização em stock do produto. A duração da garantia aplica-se: (i) aos produtos descartáveis, durante a vida útil dos produtos e (ii) aos produtos acessórios, 90 dias a partir da data de envio dos mesmos. Esta garantia limitada aplica-se apenas aos produtos novos originais fornecidos de fábrica que tenham sido utilizados para a finalidade prevista normal. A Garantia Limitada da BMT não se aplica a produtos BMT que tenham sido de algum modo reesterilizados, reparados, alterados ou modificados e não se aplica a produtos BMT que tenham sido incorretamente armazenados, limpos, instalados, operados ou cuja manutenção não seja realizada segundo as instruções da BMT. **DECLARAÇÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A GARANTIA LIMITADA ACIMA É A ÚNICA GARANTIA FORNECIDA PELO VENDEDOR. O VENDEDOR DECLARA QUE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, QUER EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO OU PROPÓSITO.**

O REMÉDIO AQUI INDICADO DEVERÁ SER EXCLUSIVO PARA QUALQUER PEDIDO DE GARANTIA E PARA DANOS ADICIONAIS, INCLUINDO DANOS CONSEQUENCIAIS OU DANOS RELATIVOS À INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO OU PERDA DE LUCRO, OBTENÇÃO, MATERIAIS, GANHOS ANTECIPADOS, DADOS, CONTRATO, BOA VONTADE OU OUTROS (QUER DE NATUREZA DIRECTA OU INDIRECTA) OU DEVIDO A QUALQUER OUTRA FORMA ACIDENTAL OU DANOS INDIRECTOS DE QUALQUER TIPO, NÃO DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS. A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DO VENDEDOR RELATIVA A TODAS AS OUTRAS QUEIXAS E RESPONSABILIDADES, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES RELATIVAS A QUALQUER INDEMNIZAÇÃO, ASSEGURADAS OU NÃO, NÃO IRÁ EXCEDER O CUSTO DO(S) PRODUTO(S) DANDO AZO À QUEIXA OU À RESPONSABILIDADE. O VENDEDOR REJEITA TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE RELATIVA A INFORMAÇÕES GRATUITAS OU ASSISTÊNCIA FORNECIDA A, MAS NÃO NECESSÁRIA PELO VENDEDOR AQUI REFERIDO. QUALQUER ACCÃO CONTRA O VENDEDOR DEVERÁ SER REALIZADA DENTRO DOS DEZOITO (18) MESES SEGUINTES À ACCÃO DE MAIS-VIAS. ESTAS QUEIXAS E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE IRÃO APLICAR-SE INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OUTRA PROVISÃO CONTRÁRIA E INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DA ACCÃO, QUER EM CONTRATO, DIREITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA E RESPONSABILIDADE ESTRITA) OU, CASO CONTRÁRIO, IRÁ ALARGAR O BENEFÍCIO DOS VENDEDORES, DISTRIBUIDORES INDICADOS E OUTROS REVENDORES AUTORIZADOS COMO BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS. CADA PROVISÃO QUE AQUI ESTEJA REFERIDA PARA UMA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, REJEIÇÃO DE GARANTIA OU CONDIÇÃO, EXCLUSÃO OU DANO FOR RESTRINGIDO E INDEPENDENTE DE QUALQUER OUTRA PROVISÃO A SER REFORÇADO COMO TAL.

EM QUALQUER QUEIXA OU PROCESSO RELATIVAMENTE A DANOS ADVINDOS DE QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA, QUEBRA DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA,

RESPONSABILIDADE DO PRODUTO OU QUILQUER OUTRA TEORIA EQUITATIVA OU LEGAL, O COMPRADOR ACORDA, ESPECIFICAMENTE, QUE A BMT NÃO DEVERÁ SER RESPONSÁVEL POR DANOS OU POR PERDA DE LUCROS, QUER DO COMPRADOR OU DOS CLIENTES DO COMPRADOR. A RESPONSABILIDADE DA BMT DEVERÁ LIMITAR-SE AO CUSTO DE COMPROVAÇÃO AO COMPRADOR DOS BENS ESPECIFICADOS VENDIDOS PELA BMT AO COMPRADOR QUE PODERÃO DAR AZO A PEDIDO DE RESPONSABILIDADE.

Nenhum agente, funcionário ou representante da Baylis Medical tem a autoridade de ligar a Empresa a qualquer outra garantia, afirmação ou representação relativa ao produto.

Esta garantia é válida apenas para a compra de produtos originais Baylis Medical directamente a partir de um agente autorizado Baylis Medical. O comprador original não poderá transferir a garantia.

A utilização de qualquer produto BMT deverá assumir a aceitação dos termos e condições aqui definidos.

Os períodos de garantia para produtos Baylis Medical são os seguintes:

Produtos Descartáveis	A vida de armazenamento do produto
Produtos Acessórios	90 dias a partir da data da entrega

Cestína

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Dodržujte všechny kontraindikace, varování a upozornění uvedená v tomto návodu. V opačném případě může dojít u pacientů ke komplikacím.

Upozornění: Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jejich předpis.

Baylis Medical Technologies spoléhá na to, že veškerá předvídatelná rizika spojená s tímto postupem stanoví, posoudí a každému jednotlivému pacientovi sdělí lékař.

I. POPIS ZAŘÍZENÍ

Radiofrekvenční katetr Nykanen vyvíjí radiofrekvenční (RF) energii v monopolárním režimu mezi svou distální elektrodou a komerčně dostupnou vnější disperzní samolepicí (DIP) elektrodu, která je v souladu s IEC 60601-2-2:2017. Katetr Nykanen je napojen na BMT radiofrekvenční punkční generátor přes BMT konektorový kabel katetru. Maximální povolená délka kabelu jsou 3 metry. Podrobné informace o BMT radiofrekvenčním generátoru jsou obsaženy v samostatném manuálu přiloženém ke generátoru (s názvem „Všeobecný návod k použití BMT radiofrekvenčního generátoru“). Mezi generátory kompatibilní s Nykanenem radiofrekvenčním katetrem patří RFP-100 či RFP-100A.

Kritické rozměry Nykanen katetru lze nalézt na štítku zařízení. Teflonová izolace na těle katetru umožňuje plynulý postup pomocí vodících katetrů, přičemž vnější průměr je dostatečně malý, aby zajistila dostatečný volný prostor pro injekci kontrastního roztoku přes vodící katetr. Distální část katetu Nykanen je pružná a aktivní hrot speciálně tvarovaný, aby byl atraumatický k srdeční tkáni, pokud se neaplikuje vysokofrekvenční energie.

II. INDIKACE PRO POUŽITÍ

USA: Radiofrekvenční katetr Nykanen je určen k řezání a/nebo koagulaci měkkých tkání.

Canada: Radiofrekvenční katetr Nykanen je určen k vytvoření defektu septa síní v srdeci.

III. KONTRAINDIKACE

USA: Radiofrekvenční katetr Nykanen se nedoporučuje používat v případě stavů, které nevyžadují řezání nebo koagulaci měkkých tkání.

Canada: Radiofrekvenční katetr Nykanen se nedoporučuje používat v případě stavů, které nevyžadují vytvoření defektu septa síní.

IV. VAROVÁNI

- Nykanen katetr se dodává STERILNÍ pomocí ethylenoxidu. Nepoužívejte v případě poškození obalu.
- Pracovníci laboratoře a pacienti mohou být v průběhu radiofrekvenčních punkcí vystaveni v důsledku kontinuální používání fluoroskopického zobrazování významné expozici rentgenového záření. Tato expozice může mít za následek akutní poškození zářením, jakož i zvýšené riziko somatických a genetickýchliv. Z tohoto důvodu musí být přijata příslušná opatření k minimalizaci této expozice.
- Katetr Nykanen je určen k jednorázovému použití u jednoho pacienta. Nepoužívejte se jej sterilizovat a znova používat. Opakovávané používání může způsobit poranění pacienta a/nebo přenos infekčního(ch) onemocnění od jednoho pacienta na druhého. V opačném případě může dojít u pacientů ke komplikacím.
- Katetr Nykanen musí být použit s konektorovým kabelem katetru. Pokusy o použití s jinými konektory mohou vést k úrazu pacienta a/nebo obsluhy elektrickým proudem.
- Aktivní hrot katetu Nykanen je křehký. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození hrotu při manipulaci s katetrem. V případě, že dojde k poškození hrotu, katetr ihned vyhodte.
- V případě, že se aktivní hrot katetu kdykoliv v průběhu použití ohne, okamžitě katetr vyhodte. Nepoužívejte se aktivní hrot narovnat.
- Pro RFP-100: Nepoužívejte se provést vpich s počátečním nastavením výkonu vyšším než 10 wattů. První pokus by měl být proveden s nastavením 10 wattů. V dalších pokusech lze nastavit vyšší výkon, je-li to nutné.
- Během aplikování RF může dojít k ovlivnění implantovaných zařízení jako například pacemakerů. V případě potřeby se za účelem minimalizace rizika poranění v důsledku špatného fungování implantovaného zařízení poraďte s odborníkem.
- Vzhledem k anatomii konkrétního pacienta a technice použité lekarem může být nutné uvedený postup změnit.
- RF perforační katetr není určen pro použití u novorozenců (do jednoho měsíce věku). Nepoužívejte se lečit novorozence pomocí katetru.
- Nenadálé aktivování či pohyb aktivované elektrody mimo zorné pole může vést k poranění pacienta.

V. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nepoužívejte se používat radiofrekvenční katetr Nykanen nebo pomocné zařízení před předchozím důkladném přečtení přiloženého návodu k použití.
- Radiofrekvenční perforační postupy by měly provádět pouze lékaři důkladně proškoleni v technikách radiofrekvenčních punkcí v plně vybavené katetrační laboratoři.
- Sterilní obal by měl před použitím vizuálně zkонтrolovat, aby se odhalilo jakékoli případné poškození. Ujistěte se, že obal nebyl poškozen. V případě poškození obalu zařízení nepoužívejte.
- Katetr Nykanen před použitím vizuálně zkontrolujte a ujistěte se, že se neobjevují žádné trhliny nebo poškození izolačního materiálu. V případě jakékoli poškození katetru nepoužívejte.
- Nepoužívejte katetr Nykanen po datu „spotrebujete do“ uvedeném na etiketě.
- Radiofrekvenční katetr Nykanen je určen pouze pro použití se zařízeními uvedenými v oddíle VIII, „požadované vybavení“.
- Přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce pro používání disperzní elektrody DIP (Disposable Indifferent Dispersive Patch). Vždy používejte DIP elektrody, které splňují nebo převyšují požadavky IEC 60601-2-2:2017.
- Umístění disperzní elektrody na stehně může být spojeno s vyšší impedancí.
- Aby se zabránilo nebezpečí vznícení, ujistěte se, že se v místnosti při aplikaci RF energie nevyškyluje hořlavý materiál.
- Učiňte nezbytnou opatření k omezení dopadů, které může mít elektromagnetické rušení (EMI) produkované generátorem na výkonost jiných zařízení. Zkontrolujte kompatibilitu a bezpečnost kombinace s dalšími přístroji na fyziologické monitorování a elektrickými přístroji kromě generátoru, které se mají na pacienta použít.

- Promožení průběžného monitorování povrchového elektrokardiogramu (EKG) při aplikacích radiofrekvenční energie je třeba použít odpovídající filtrování.
- S katetrem je třeba manipulovat opatrně, aby se zabránilo poškození srdce nebo tamponádě. Drát postup by mělo být provedeno pod fluoroskopí. V případě odporu, NEPOUŽIJTE nadměrnou sílu pro postup či vyjmout katetu.
- Nepokoušejte se perforovat před dosažením pevné polohy aktivního hrotu proti septu síní.
- Neaktivujte RF, pokud je hrot v jakémkoliv katetu třetí strany (pokud jej používáte).
- Neaktivujte RF, pokud se hrot nachází v zavazděči, dilatátoru či katetu třetí strany.
- Doporučuje se nepřekročit pět (5) radiofrekvenčních aplikací na jeden katetu Nykanen.
- Katetr Nykanen neohybujte. Nadměrné ohýbání nebo kroucení hřídele katetu může vést k poškození celistvosti katetu a může dojít k poranění pacienta. Při manipulaci s katetrem je třeba dbát na opatrnost.
- Generátor je schopen dodávat značnou elektrickou energii. Při nesprávné manipulaci s drátem a DIP elektrodou, a to zejména při provozu zařízení, může dojít ke zranění pacienta či obsluhy.
- Během přenosu výkonu by pacient neměl přijít do styku s přízemním kovovými povrchy.
- Zjevně nízký výkon nebo nesprávné fungování zařízení při běžném nastavení může znamenat nesprávnou použití DIP elektrody, selhání elektrického vedení, nebo špatný kontakt tkání s aktivním hrotom. Zkontrolujte, zda se nevyskytuje zjevné vady zařízení nebo nedošlo k nesprávnému použití. Pokus o lepší umístění hrotu katetu Nykanen proti síniovému septu. Pokud přetrvává nízký výkon, pouze zvýšte výkon.
- Pravidelně kontrolujte a testujte kabely a příslušenství na více použití.
- Nesnažte se vložit a použít proximální konec radiofrekvenčního vodiče Nykanen jako aktivní hrot Baylis Medical Technologies společná na lékaře, aby určili, posoudili a sdělili každému jednotlivému pacientovi všechna předvídatelná rizika Radiofrekvenčního peroračního systému Baylis Medical.
- Radiofrekvenční vodič Nykanen a spojovací kabel katetu jsou dimenzovány pro maximální napětí 400 rms.

VII. NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI

Mezi nežádoucí události, které se mohou vyskytnout při používání Radiofrekvenčního peroračního systému Baylis Medical patří:

fibrilace síní	komorová tachykardie
Flutter síní	perforace myokardu
infarkt myokardu	tamponáda
trvalá arytmie	Smrt
Cévní spasmus	Předsíňová tachykardie
Embolie	Perforace a/nebo srdeční tamponáda
Rozřezání/propichnutí cévy	Bolest a citlivost při tlaku
Perikardiální/pleurální efuze	Krvácení
Hematom	Sepsa/Infekce/zánět
Kondukce/srdeční zástava	Perikarditida
Ventrikulární fibrilace (VF)	Cévní mozková příhoda
Popálení tkáně	

VIII. KONTROLA PŘED POUŽITÍM

Před použitím tohoto Radiofrekvenčního peroračního systému Baylis Medical je třeba jednotlivé komponenty včetně BMC radiofrekvenčního generátoru, radiofrekvenčního katetu Nykanen a konektorového kabelu katetu pečlivě zkонтrolovat pro možná poškození nebo vady stejně, jako by tomu mělo být u všech zařízení použitých v daném postupu. Nepoužívejte vadné zařízení. Radiofrekvenční katetr Nykanen po použití nepoužívejte znovu.

VIII. POŽADOVANÉ VYBAVENÍ

Intrakardiální punkce by se mely provádět ve specializovaném klinickém prostředí vybaveném fluoroskopickou jednotkou, RTG stolem, fyziologickým rekordérem, nouzovým vybavením a vybavení po zpřístupnění cév. K pomocným materiálům potřebným k provedení srdeční punkcí patří:

- BMC radiofrekvenční generátor
- Konektorový kabel katetu (Model RFP-101 pro použití s RFP-100 generátorem nebo RFX-bay-OTW-10-su pro použití s RFP-100A generátorem)
- Jednorázový DIP (Disposable Indifferent Patch) elektroda, která splňuje nebo překračuje IEC 60601-2-2017 požadavky na elektrochirurgické elektrody, jako je Valley Labs Polyhesive elektroda # E7506.
- Doporučuje se používat radiofrekvenční katetr Nykanen s Baylis Medical ProTrack™ mikrokatemetrem (Model CIC 38-145).

IX. NASTAVENÍ SYSTÉMU

- Prostředíte prosířní návodu k použití BMC radiofrekvenčního generátoru. Návod na použití popisuje kroky pro připojení systému, nastavení parametrů a vyslání radiofrekvenční energie.
- Všechny návody k požadovaným vybavením je třeba pečlivě přečíst, pochopit a řídit se jimi. V opačném případě může dojít ke komplikacím.

X. NASAZENÍ INDIFERENTNÍ ELEKTRODY

- Odstraněte jednorázovou DIP (Disposable Indifferent Patch) elektrodu z obalu a odlopněte zadní fólii z vodivého povrchu gelu. Před nalepením na pacienta zkонтrolujte, zda je polštárek vlnký a lepkavý. Suchá elektroda bude mít omezenou možnost uzemnění.
- Umístěte DIP elektrody na dobré vaskularizovaný konvexní povrch kůže v těsné blízkosti srdce. Nepokládejte tuto elektrodu na stehno, protože je spojeno s výšší impedancí (viz oddíl V „Bezpečnostní opatření“). Vyhnete se zjizvené tkáni, tělesným výčnívkům, tukové tkáni a oblastem, kde se může hromadit tekutina. Místo aplikace podle potřeby. Oholte, vyčistěte a osušte.
- Zkontrolujte, že po celé ploše DIP elektrody lze dosáhnout vynikajícího kontaktu. V případě, že se na elektrodu se špatným kontaktem dostane RF proud, může dojít k popáleninám.
- Zapojte konektor DIP elektrody do příslušného portu na BMC RF generátoru dle návodu k použití. Ujistěte se, že konektor DIP elektrody je pevně zasunut do zásuvky.

XI. NÁVOD K POUŽITÍ

Radiofrekvenční katetr je obvykle vložen do stehenní žily a pak se umístí do příslušné komory srdeční pod fluoroskopickým vedením. Po dosažení vhodné polohy je radiofrekvenční energie dodávána přes BMC RF punkční generátor. To má za následek punkci v cílené srdeční tkáni.

Příprava prostředí

- Katety Nykanen jsou dodávány sterilní. Při otevření balení a manipulaci s výrobkem použijte aseptickou techniku ve sterilním poli.
- Před vložením katetu Nykanen je obvykle nezbytná premedikace pro srdeční katetrizaci.
- Tento postup lze provést perkutánně přes femorální žílu.
- Pokud se postup provádí perkutánní technikou, používá se k zavedení katetu Nykanen do srdce na místo vpichu vodiči katetu.
- Před punkcí je třeba zaznamenat tlak v levé i pravé síně a určit systémovou saturaci.
- Katetr Nykanen se zavede do pravé síně, přičemž umístění hrotu potvrdí fluoroskopické vyšetření.


Zapojení kabelu a vodiče

- Připojte katetr Nykanen do konektorového kabelu katetu a ujistěte se, že je katetr Nykanen správně vložen do „push-button“ konektoru. Ujistěte se, že konektorový kabel

je zapojen do příslušného portu na BMC RF generátoru. Ujistěte se, že jste pečlivě postupovali podle návodu k použití.

Umístění vodiče

- Posuňujete katetr Nykanen tak, aby aktivní hrot přesahoval přes špičku katetu a působil na cílovou tkáň. Po dosažení vhodné polohy je radiofrekvenční energie dodávána přes BMC RF punkční generátor do aktivního hrotu. To má za následek punkci v cílené srdeční tkáni. Před použitím generátoru si prosím přečtěte návod k použití generátoru.
- POZNÁMKA:** V případě, že se aktivní hrot katetu Nykanen kdykoliv v průběhu jeho použití ohne, okamžitě jej vyhodte. Nepokoušejte se aktivní hrot narovnat. Dodání radiofrekvenční energie
- POZNÁMKA:** Doporučuje se, aby uživatel používal nejmenší množství energie pro dosažení požadované punkce.
- Pro RFP-100: Nastavený výkon 10 wattů byla experimentálně stanoveno jako dostačující pro úspěšnou punkci. Nepoužívejte počáteční nastavení výkonu vyšší než 10 wattů.
- Pro RFP-100A: Doporučuje se počáteční nastavení jedné (1) sekundy v režimu „Pulse“. V následujících punkcích lze nastavení režimu a času v případě potřeby upravit na základ uvážení lékaře. Nepokoušejte se provádět punkci s počátečním nastavením vyšší než jedna (1) sekunda v režimu „Pulse“.
- V průběhu procedury je třeba aplikovat na katetr Nykanen pevný tlak, aby úspěšně postupoval přes tkáň.
- V případě, že časovač ještě neskončil, lze RF proud lze zastavit stisknutím tlačítka RF ON/OFF na generátoru.
- Pokud se steplní defekt nezdáří po pěti (5) RF aplikacích, je doporučeno, aby uživatel pokračoval alternativní metodou.
- Po úspěšném dokončení úvodní punkce by měl katetr Nykanen postupovat mechanicky bez jakéhokoli radiofrekvenčního proudu.
- Vstup do levé síně lze potvrdit sledováním katetu Nykanen pod fluoroskopí. Jakmile vodič katetu postoupí přes katetr Nykanen, malá injekce kontrastní látky indikuje, že se vodič katetu nachází v levé síně.
- Katetr Nykanen lze nyní z pacienta odstranit. Punkce by se poté měla rozšířit jakoukoliv vhodnou, schválenou dilatační metodou. Měly by se dodržovat příslušné pokyny pro uživatele dodávané s těmito různými zařízeními.



XII. PRODUKTY NA JEDNO POUŽITÍ

Radiofrekvenční vodič Nykanen je jednorázový a je dodáván sterilní. Prostředek nečistěte a opětovně nesterilizujte. Prostředek lze považovat za sterilní pouze tehdy, nebyl-li před použitím otevřen či poškozen obalem.

XIII. ODSTRANOVÁNÍ ODPADŮ

Nakládejte s radiofrekvenčním vodičem Nykanen jako s materiálem představujícím biologické nebezpečí a zneškodně ho v souladu se standardními nemocničními postupy.

XIV. INFORMACE O SLUŽBĚ ZÁKAZNÍKŮ A Vrácení produktu

Pokud máte jakékoli problémy nebo dotazy týkající se zdravotnického zařízení Baylis, kontaktujte naše pracovníky technické podpory.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

POZNÁMKA:

- Abyste mohli produkty vrátit, musíte mít před odesláním produktů zpět společnosti Baylis Medical Technologies číslo autorizace pro vrácení. Nyní vám budou poskytnuty pokyny k vrácení produktu
- Před vrácením do záručního servisu se ujistěte, že byl jakýkoli produkt vrácený společnosti Baylis Medical vycíštěn, dekontaminován a / nebo sterilizován, jak je uvedeno v Pokynech pro vrácení produktu. Společnost Baylis Medical neprijme žádné použité zařízení, které nebylo řádně vycíštěno nebo dekontaminováno podle pokynu pro vrácení produktu.

XV. ETIKETOVÁNÍ A SYMBOLY

	Výrobce
	Sterilní pomocí ethylenoxidu
	Spotřebujte do
	Pozor
	Dopržujte pokyny pro použití

REF	Číslo modelu
Rx ONLY	Upozornění: Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jejich předpis.
	Na jedno použití - Nepoužívejte opakovaně
	Nepoužívejte nesterilizujte.
LOT	Číslo šárže
	V případě poškození obalu nepoužívejte.
	Udržujte mimo dosah slunečních paprsků
	Nepyrogenní
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	
POWER APPLICATIONS x5 MAX	

XVI. OMEZENÁ ZÁRUKA - produkty na jedno použití a příslušenství

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) poskytuje na své jednorázové výrobky a jejich příslušenství záruku proti vadám materiálu a zpracování. BMT zaručuje, že sterili výrobky zůstanou sterilními po dobu uvedenou na štítku za předpokladu, že originální balení zůstane neporušeno. Pokud v rámci této omezené záruky bude u jakéhokoli výrobku, na nějž se záruka vztlahuje, prokázána vada materiálu či zpracování, společnost BMT podle svého uvázení jakýkoli takový výrobek vymění či opraví s odeckněním všech poplatků, které BMT bude muset uhradit za přepravu, a náklady na praci spojenou s kontrolou a odstraněním výroku či doplněním zásob. Délka záruky: (I) u jednorázových výrobků doba skladovatelnosti výroku a (II) u příslušenství 90 dní od data odeslání. Tato omezená záruka se týká pouze nových originálních výrobků dodaných ze závodu, které byly použity pro běžné a zamýšlené účely. Omezená záruka firmy BMT se nevtahuje na výrobky značky BMT, které byly opětovně sterilizovány, opraveny, jakkoli upraveny či změněny, a také na výrobky značky BMT, jež nebyly řádně uskladněny či vycistěny, instalovány, provozovány či servisovány v souladu s pokyny společnosti BMT.

ODMÍTNUTÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA NAHOŘE JE JEDINOU ZÁRKOU POSKYTOVANOU PRODÁVÁJÍCÍM. PRODÁVÁJÍCÍ SE ZŘÍKÁ VĚSKERÉ DALŠÍ ZÁRKY, AŽ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ JAKÉKOLIV ZÁRKY PRODEJNSTVÍ NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ NEBO ÚČEL.

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ UVEDENÁ V TOMTO DOKUMENTU PREDSTAVUJÍ VÝHRADNÍ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ NA JAKÉKOLIV REKLAMACE ZA DALŠÍ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH, ČI ŠKODY JAKO PŘERŮŠENÍ FUNGOVÁNÍ, UŠLÝ ZISK, PŘIJMY, MATERIAŁY, PŘEDPOKLÁDANÉ ÚSPORY, DATA, ZAKÁZKY, RENOMÉ A POD. (PRIMÉ ČI NEPŘÍMÉ POVÄHY), NEBO JAKÉKOLIV JINÉ FORMY NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBUDOBUD MOŽNÉ. MAXIMÁLNÍ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST PRODEJE ZA VŠECHNY OSTATNÍ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY, VČETNĚ POVINNOSTÍ ZE KTERÝCH VYPLÝVÁ JAKÉKOLIV ODŠKODNĚNÍ, AŽ BYLO ČI NEBYLO POJISTĚNO, NEBUDE VYŠŠÍ NEŽ NÁKLADY NA PRODUKT(Y), JEŽ VEDLY KE VZNIKU POHLEDÁVKY NEBO ZÁVAZKU. PRODEJE SE ZŘÍKÁ VĚSKERÉ ODPOVĚDNOSTI VE VZTAHU K JAKÉKOLIV BEZPLATNÉ INFORMACI ČI ASISTENCI OD PORDEJCE, POSKYTOVANÉ, ALE NEVYDLOŽOVANÉ NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY. VĚSKERÉ PŘÍPADNÉ KROKY PROTI PRODEJCI MUSÍ BÝT PODÁNY DO OSMNÁCTI (18) MĚSÍCŮ PO ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN. TATO VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDOU PLATIT BEZ OHLEDU NA JAKAKOLIV OPĀCNÁ USTANOVENÍ TOHOTO DOKUMENTU A OHLEDU NA FORMU AKCE, AŽ NA ZAKLÁDĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI A OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI) NEBO JINAK, A DÁLE BUDOU PLATIT I VE PROSPĚCH DODAVATELŮ PRODÁVÁJÍCÍHO, JEHO DISTRIBUTORŮ A JINÝCH OPRAVNĚNÝCH PRODEJUCÍ JAKO PŘJEMČU TŘETÍ STRANY. KAŽDÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, KTERÝ STANOVÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY NEBO VYLOUČENÍ ŠKOD JE ODDĚLITELNÉ A NEZÁVISLÉ NA JAKÉKOLIV JINÉM USTANOVENÍ A MÁ BÝT VYKONÁNO JAKO TAKOVÉ.

V JAKÉKOLI NÁROKU NEBO ŽALOBĚ NA NÁHRADU ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚDAJNÉHO PORUŠENÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PŘÁVNÍ NEBO JUSTIČNÍ TEORII, KUPUJÍCÍ VÝSLOVNĚ SOUHLASI S TÍM, že BMT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU, AŽ UŽ Z KUPUJÍCÍHO NEBO ZAKAŽNÍKU KUPUJÍCÍHO. ODPOVĚDNOST BMT VŮCÍ KUPUJÍCÍMU BUDÉ OMEZENA NA KUPNÍ CENU URČITÝCH DRUHŮ VÝROBKŮ PRODÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ BMT, KTERÉ VEDOU KE VZNIKU NÁROKU NA ODPOVĚDNOST.

Zádný zprostředkovatel, zaměstnanec nebo zástupce společnosti Baylis Medical nemá právomoc zavazovat společnost k jakékoli jiné záruce, prohlášení nebo reprezentaci týkající se produktu.

Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího lékařských výrobků Baylis Medical přímo od autorizovaného zprostředkovatele Baylis Medical. Původní kupující nemůže tuto záruku nijak převést.

Použití jakéhokoli produktu BMT se považuje za souhlas s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

Záruční lhůty produktů Baylis Medical jsou následující:

Produkty na jedno použití	Doba použitelnosti produktu
Produktová příslušenství	90 dnů od data odeslání

Dutch

Neem alle instructies voorafgaand aan gebruik aandachtig door. Neem alle contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze instructies in acht. Als u dit niet doet, kan dit tot complicaties bij de patiënt leiden.

Let op: volgens de federale wetgeving van de VS mag dit instrument uitsluitend door of namens een arts worden verkocht.

Baylis Medical Technologies gaat ervan uit dat de arts alle te voorziene risico's van de procedure bepaalt, beoordeelt en aan elke individuele patiënt overbrengt.

I. BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL

De Nykanen RF-draad levert radiofrequente (RF) energie in een monopolaire modus tussen de distale elektrode en een commercieel verkrijgbare externe Disposable Indifferent (neutrale) Patch (DIP) elektrode, die voldoet aan de IEC 60601-2-2:2017 . De Nykanen-draad wordt aangesloten op de BMC RF-punctiegenerator via de aansluitkabel van de katheret. Er kan bij de kabel gebruik worden gemaakt van een toegestane maximale lengte van 3 meter. Uitgebreide informatie over de BMC RF-punctiegenerator vindt u in een afzonderlijke handleiding die met de generator wordt meegeleverd (genaamd "Gebruiksaanwijzing voor de BMC RF-punctiegenerator"). Generatoren die compatibel zijn met de Nykanen RF-draad zijn onder andere de RFP-100 of de RFP-100A.

De kritieke afmetingen van de Nykanen-draad vindt u op het apparaatlabel. De Teflon-isolatie op de draad zorgt ervoor dat hij soepel door geleidekathers kan worden gevoerd, terwijl de omtrek klein genoeg is om voldoende ruimte te bieden om contrastvloeistof door de geleidekather te injecteren. Het distale gedeelte van de Nykanen-draad is flexibel en de actieve tip is speciaal vormgegeven omatraumatisch te zijn voor het hartweefsel, tenzij er RF-energie wordt toegepast.

II. GEBRUIKERSINDICATIES

Verenigde Staten: De Nykanen RF-draad is bedoeld om zacht weefsel te snijden en/of coaguleren.

Canada: De Nykanen RF-draad is bedoeld om een atriumseptumdefect in het hart te maken.

III. CONTRA-INDICATIES

Verenigde Staten: De Nykanen RF-draad wordt niet aanbevolen voor gebruik onder omstandigheden waarin er geen zacht weefsel gesneden of gecoaguleerd hoeft te worden.

Canada: De Nykanen RF-draad wordt niet aanbevolen voor gebruik onder omstandigheden waarin geen atriumseptumdefect gemaakt hoeft te worden.

IV. WAARSCHUWINGEN

- De Nykanen-draad wordt gesteriliseerd met ethyleenoxide en STERIEL geleverd. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.
- Laboratoriummedewerkers en patiënten kunnen worden blootgesteld aan röntgenstraling tijdens RF-punctieprocedures als gevolg van het voortdurende gebruik van fluoroscopische beeldvorming. Deze blootstelling kan resulteren in acut stralingsletsel en een verhoogd risico op somatische en genetische effecten. Derhalve moeten er adequate maatregelen worden genomen om deze blootstelling te minimaliseren.
- De Nykanen-draad is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één patiënt. Probeer de draad niet te steriliseren en opnieuw te gebruiken. Opnieuw gebruiken kan letsel bij de patiënt veroorzaken en/of er kunnen besmettelijke ziektjes van patiënt naar patiënt worden overgebracht. Als u dit niet doet, kan dit tot complicaties bij de patiënt leiden.
- De Nykanen-draad moet gebruikt worden met de aansluitkabel van de katheret. Pogingen om de draad te gebruiken met andere aansluitkabels kunnen resulteren in elektrocucitie van de patiënt en/of operator.
- De actieve tip op de Nykanen-draad is kwetsbaar. Zorg ervoor dat u de tip niet beschadigt tijdens gebruik van de draad. Als de tip beschadigd raakt, gooit u de draad onmiddellijk weg.
- Als de actieve tip van de draad tijdens gebruik wordt gebogen, gooit u de draad onmiddellijk weg. Probeer de actieve tip niet terug te buigen.
- Voor RFP-100: Probeer geen punctie te maken met een eerste vermogensinstelling van meer dan 10 Watt. De eerste poging moet gedaan worden met een instelling van 10 Watt. Hierna mag het vermogen, indien nodig, verhoogd worden.
- Toediening van RF-energie kan van invloed zijn op geïmplanteerde hulpmiddelen, zoals een pacemaker. Er dient al naargelang nodig deskundig advies te worden verkregen om het risico op letsel vanwege het niet goed functioneren van een geïmplanteerde hulpmiddel tot een minimum te beperken.
- Het kan nodig zijn om de uitvoering van de procedure aan te passen op grond van de anatomie van de individuele patiënt of de persoonlijke techniek van de arts.
- De RF-punctiedraad is niet bedoeld voor gebruik met neonatale patiënten (jonger dan één maand). Probeer neonatale patiënten niet met de draad te behandelen.
- Onbedoelde activatie of verplaatsing van de geactiveerde elektrode buiten het gezichtsveld kan in letsel bij de patiënt resulteren.

V. VOORZORGSMAATREGELEN

- Probeer de Nykanen RF-draad of randapparatuur niet te gebruiken voordat u de bijgesloten gebruiksaanwijzing aandachtig heeft doorgenomen.
- RF-punctieprocedures mogen uitsluitend door artsen worden uitgevoerd die goed getraind zijn in de techniek van RF-aangedreven puncties in een volledig uitgerust laboratorium voor katheretisatie.
- De steriele verpakking moet voorafgaand aan gebruik visueel gecontroleerd worden op beschadigingen. Controleer of de verpakking niet is beschadigd. Gebruik het hulpmiddel niet als de verpakking is beschadigd.
- Controleer de Nykanen-draad voorafgaand aan gebruik visueel op breuken en beschadigd isolatiemateriaal. Gebruik de draad niet als er sprake is van schade.
- Gebruik de Nykanen-draad niet na de "te gebruiken tot datum" weergegeven op het label.
- De Nykanen RF-draad is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de hulpmiddelen die in sectie VII "Benodigde apparatuur" staan vermeld.
- Lees en volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor de Disposable Indifferent (neutrale) Patch (DIP) elektrode. Gebruik altijd DIP-elektrodes die voldoen aan de IEC 60601-2-2:2017 normen.
- Plaatsing van de neutrale elektrode op de dij kan gepaard gaan met een hogere impedantie.
- Om het risico op ontbranding te voorkomen, zorgt u ervoor dat het brandbare materiaal niet aanwezig is in de ruimte tijdens de toepassing van RF-vermogen.
- Neem voorzorgsmaatregelen om de effecten die door de generator geproduceerde elektromagnetische interferentie (EMI) op de prestaties van andere apparatuur kan hebben. Controleer de compatibiliteit en veiligheid van combinaties van overige apparaten voor psychologische monitoring en elektrische apparaten die naast de generator op de patiënt gebruikt gaan worden.
- Er moet adequaat gefilterd worden om het oppervlakte-elektrocardiogram (ECG) constant te kunnen monitoren tijdens RF-vermogensapplicaties.
- De draad moet voorzichtig gehanteerd worden om hartschade of tamponade te voorkomen. Het inbrengen van de draad moet onder fluoroscopische begeleiding plaatsvinden. Als er weerstand wordt waargenomen, gebruik dan GEEN overmatige kracht om de draad in te brengen of te verwijderen.
- Maak geen punctie totdat de tip op de juiste manier tegen de atriaal septum is geplaatst. Activeer RF niet als de tip in een katheret van een derde partij zit (indien gebruikt).
- Ga geen RF-energie toedienen terwijl het uiteinde zich in een inbrenghuls, dilatator of katheret van een derde bevindt.
- Het wordt aanbevolen om niet meer dan vijf (5) RF-vermogensapplicaties toe te passen per Nykanen-draad.
- De Nykanen-draad niet buigen. Overmatig buigen of knikken van de draadschacht kan de integriteit van de draad in gevaar brengen en kan letsel bij de patiënt veroorzaken. De draad moet voorzichtig gebruikt worden.

- De generator kan significant veel elektrische stroom leveren. De patiënt of operator kan letsel oplopen als de draad en/of DIP-elektrode onjuist wordt gehanteerd, met name tijdens gebruik van het hulpmiddel.
- Tijdens de levering van energie mag de patiënt niet in contact komen met geaarde metalen oppervlakken.
- Een duidelijk laag uitgangsvermogen of als het hulpmiddel niet normaal functioneert bij normale instellingen, kan duiden op een foutieve applicatie van de DIP-elektrode, een storing in een elektrisch snoer, of slecht contact met het weefsel bij de actieve tip. Controleer op de voor de hand liggende defecten aan hulpmiddelen of verkeerde toepassingen. Probeer de tip van de Nykanen-draad beter tegen de atriaal septum te plaatsen. Verhoog het vermogen alleen als er sprake blijft van een laag uitgangsvermogen.
- Controleer in test herbruikbare kabels en accessoires regelmatig.
- Ga er niet toe over om het proximale uiteinde van de Nykanen-radiofrequentievoerdraad op te voeren en te gebruiken als het werkzame uiteinde.
- Baylis Medical Technologies vertrouwt erop dat de arts alle voorspelbare risico's van het Baylis Medical RF-punctiesysteem voor iedere individuele patiënt inschat, beoordeelt en communiceert.
- Het maximale voltage voor de Nykanen-radiofrequentievoerdraad en katheteraansluitkabel is vastgesteld op 400 rms.

VI. BIJWERKINGEN

Mogelijke bijwerkingen die tijdens het gebruik van het Baylis Medical RF-punctiesysteem kunnen optreden zijn:

Atriale fibrillatie	Ventriculaire tachycardie
Atriale flutter	Perforatie van het myocardium
Myocardinfarct	Tamponade
Aanhoudende aritmie	Overlijden
Vaatspasme	Atriale tachycardie
Embolisch voorval	Hartperforatie en/of harttamponnade
Vaatdissectie of vaatperforatie	Pijn en gevoeligheid
Pericardiale of pleurale effusie	Hemorragie
Hematoom	Sepsis / infectie / ontsteking
Hartgeleidingsstoornis of hartblok	Pericarditis
Ventrifibrilleren (VF)	Cerebraal infarct
Inwendige brandwonden	

VII. CONTROLE VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

Voorafgaand aan het gebruik van het Baylis Medical RF-punctiesysteem moeten de individuele componenten waaronder de BMC RF-punctiegenerator, de Nykanen RF-draad en de aansluitkabel van katheter nauwkeurig gecontroleerd worden op schade en defecten, net als alle apparatuur die voor de procedure wordt gebruikt. Gebruik geen defecte apparatuur. De Nykanen RF-draad niet opnieuw gebruiken.

VIII. BENODIGDE APPARATUUR

Intracardiale punctieprocedures moeten uitgevoerd worden in een speciale klinische setting met een fluoroscopie-apparaat, radiografische tafel, fysiologische recorder, noodapparatuur en instrumentatie voor vaattoegang. Overige materialen om deze hartpunctie uit te kunnen voeren zijn:

- BMC RF-punctiegenerator
- Aansluitkabel van de katheter (model RFP-101 voor gebruik met de RFP-100 generator of RFX-BAY-OTW-10-SU voor gebruik met de RFP-100A generator)
- Disposable Indifferent (neutrale) Patch (DIP) elektrode die voldoet aan de IEC 60601-2-2:2017 normen voor elektrochirurgische elektrodes, zoals de Valley Labs Polyhesive Elektrode nummer E7506.
- Het wordt aanbevolen om de Nykanen RF-draad te gebruiken met de Baylis Medical ProTrack™ mikrokatheter (model CIC 38-145).

IX. HET SYSTEEM OPZETTEN

- Zie de algemene gebruiksaanwijzing van de BMC RF-punctiegenerator. In de gebruiksaanwijzing worden de te volgen stappen uitgelegd om het systeem aan te sluiten, parameters in te stellen en RF-vermogen te leveren.
- Alle instructies voor vereiste apparatuur moeten aandachtig doorgenomen, begrepen en gevolgd worden. Als u dit niet doet, kan dit tot complicaties leiden.

X. DE NEUTRALE ELEKTRODE PLAATSEN

- Haal de Disposable Indifferent (neutrale) Patch (DIP) elektrode uit de verpakking en verwijder de achterkant van de verpakking om de geleidende gel tevoorschijn te halen. Controleer met een vinger of de pad vochtig en kleverig is voordat deze op de patiënt wordt geplaatst. Een droge elektrode hecht zich moeilijk aan de patiënt.
- Plaats de DIP-elektrode op een goed dooraderd bol huidoppervlak vlakbij het hart. Plaats deze elektrode niet op de dij, aangezien deze locatie geassocieerd wordt met een hogere impedantie (zie sectie V, "Voorzorgsmaatregelen"). Vermijd littekenweefsel, contouren van het lichaam, vetteweefsel en gebieden waar vloeistof zich kan ophopen. Scheer, reinig en droog de plek waar de elektroden geplaatst worden indien nodig.
- Controleer of de volledige DIP-elektrode goed contact maakt met de huid. Er kunnen brandwonden optreden als er RF-vermogen wordt geleverd aan een DIP-elektrode die onvoldoende contact maakt met de huid.
- Plaats de aansluiting van de DIP-elektrode in de juiste aansluiting op de BMC RF-punctiegenerator volgens de gebruiksaanwijzing van de generator. Zorg ervoor dat de aansluiting van de DIP-elektrode goed in het contact zit.

XI. GEBRUIKSAANWIJZING

De Nykanen RF-draad wordt meestal in de femorale ader ingebracht en vervolgens met behulp van fluoroscopie in de juiste hartkamer geplaatst. Als de draad correct is geplaatst, wordt er RF-vermogen geleverd met de BMC RF-punctiegenerator. Dit resulteert in een punctie van het beoogde hartweefsel.

Voorbereiding op het gebruik van de hulpmiddelen

- De Nykanen-draad wordt steriel geleverd. Gebruik aseptische technieken om de verpakking te openen en het product te gebruiken in het steriele gebied.
- Voorafgaand aan het inbrengen van de Nykanen-draad is de gebruikelijke premedicatie voor hartkatherisatie vereist.
- De procedure kan percutaan via de femorale ader worden uitgevoerd.
- Als de procedure met de percutane techniek wordt uitgevoerd, wordt er een geleidekatheter gebruikt om de Nykanen-draad in het hart in te brengen op de punctielocatie.
- Voorafgaand aan de punctieprocedure moet de atriumdruk links en rechts gemonitord worden en moet de systemische verzadiging worden bepaald.
- De Nykanen-draad wordt in het rechter atrium ingebracht, waarbij de locatie van de draadtip bevestigd wordt door fluoroscopisch onderzoek.


Aansluiting van de kabel en voerdraad

- Sluit de Nykanen-draad aan op de aansluitkabel van katheter en zorg ervoor dat de Nykanen-draad op de juiste manier in de drukknop/aansluiting wordt geplaatst. Zorg ervoor dat de aansluitkabel op de juiste aansluiting wordt aangesloten op de BMC RF-punctiegenerator. Volg de gebruiksaanwijzing van de generator nauwgezet.

Positionering van de voerdraad

- Breng de Nykanen-draad in zodat de actieve tip verder komt dan de tip van het uiteinde van de katheter en het beoogde weefsel nadert. Als de draad correct is geplaatst, kan er RF-vermogen geleverd worden met de BMC RF-punctiegenerator aan de actieve tip. Dit resulteert in een punctie van het beoogde hartweefsel. Zie de gebruiksaanwijzing van de generator voordat u de generator gebruikt.
 - OPMERKING:** Als de actieve tip van de Nykanen-draad tijdens gebruik wordt gebogen, gooit u de draad onmiddellijk weg. Probeer de actieve tip niet terug te buigen.
- Umisteni vodice*
- OPMERKING:** Het wordt aanbevolen dat de gebruiker zo weinig mogelijk vermogen gebruikt om de gewenste puntie te maken.
 - Voor RFP-100: Uit onderzoek is gebleken dat een vermogensinstelling van 10 Watt voldoende is om een puntie te kunnen maken. Gebruik geen eerste vermogensinstelling van meer dan 10 Watt.
 - Voor RFP-100A: Een eerste instelling van één (1) seconde in de modus "PULSE" wordt aanbevolen. De modus en tijdstellingen voor volgende puncties kunnen indien nodig aangepast worden naargelang het voordeel van de arts. Probeer geen puntie te maken met een eerste instelling van meer dan één (1) seconde in de modus "PULSE".
 - Er moet stevige druk op de Nykanen-draad worden uitgeoefend tijdens de procedure om deze in het weefsel in te kunnen brengen.
 - De levering van RF-vermogen kan geregeld worden door de knop RF AAN/UIT op de generator in te drukken als de timer niet verstrekken is.
 - Als septale puntie niet succesvol is na vijf (5) toepassingen van RF-vermogen, raden we aan dat de gebruiker een alternatieve methode gebruikt voor de procedure.
 - Als de eerste puntie met succes is voltooid, moet de Nykanen-draad verder mechanisch worden ingebracht zonder RF-vermogen.
 - Door de Nykanen-draad te monitoren aan de hand van fluoroscopie kan gecontroleerd worden of de draad correct is gebracht in het linker atrium. Als de geleidekatheter verder is gebracht dan de Nykanen-draad, geeft een kleine injectie met contrastvloeistof aan dat de geleidekatheter nu in het linker atrium is gebracht.
 - De Nykanen-draad kan nu uit de patiënt worden gehaald. De puntie moet vervolgens vergroot worden met de juiste en een goedkeurde verdunningsmethode. De juiste gebruikersinstructies die met deze verschillende hulpmiddelen worden meegeleverd, moeten worden gevolgd.

Verbindingen



XII. INSTRUCTIES VOOR REINIGEN EN STERILISEREN

De Nykanen-radiofrequentievoerdraad is bedoeld voor eenmalig gebruik en wordt steril geleverd. Reinig het hulpmiddel niet of steriliseer het niet opnieuw. Het hulpmiddel kan alleen als steriel worden beschouwd als het voorafgaand aan gebruik niet is geopend of beschadigd.

XIII. AFVOER VAN AFVAL

Behandel de Nykanen-radiofrequentievoerdraad als een hulpmiddel met biologisch risico en voer hem af in overeenstemming met de standaard ziekenhuisprocedures.

XIV. KLANTENSERVICE EN INFORMATIE OVER TERUGSTUREN VAN PRODUCTEN

Mocht u problemen met of vragen over Baylis Medical apparatuur hebben, neem dan contact op met ons technisch ondersteuningspersoneel.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

OPMERKINGEN:

- Om producten te retourneren, moet u eerst een retourmachtigingsnummer hebben vooraleer u de producten kan terugzenden naar Baylis Medical Technologies. Instructies voor retourzending van het product krijgt u bij deze gelegenheid.
- Zorg ervoor dat ieder product dat naar Baylis Medical wordt getourneerd, gereindigd, gedecontamineerd en/of gesteriliseerd is zoals aangegeven op de productretourinstructies, voordat u het voor garantieservices stuurt. Baylis Medical accepteert geen instrument dat niet naar behoren is gereinigd of gedecontamineerd volgens de productretourinstructies.

XV. LABELS EN SYMBOLEN

	Fabrikant
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide
	Te gebruiken tot
	Let op

	Zie de gebruiksaanwijzing
	Modelnummer
Rx ONLY	Let op: volgens de federale wetgeving van de VS mag dit instrument uitsluitend door of namens een arts worden verkocht.
	Voor eenmalig gebruik – Niet opnieuw gebruiken
	Niet opnieuw steriliseren
	Partijnummer
	Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is
	Beschermen tegen rechtstreeks zonlicht
	Niet-pyrogeen
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	Uitsluitend gebruiken met RFP-generatoren van BMC
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Maximaal vijf (5) applicaties voor RF-energie

XVI. BEPERKTE GARANTIE – Artikelen voor eenmalig gebruik en accessoires

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garandeert dat de producten voor eenmalig gebruik en de bijbehorende producten vrij zijn van materiaal- en constructiefouten. BMT garandeert dat steriele producten steriel blijven gedurende periode die op het etiket wordt weergegeven, zolang de oorspronkelijke verpakking intact blijft. Als is aangetoond dat een product dat onder deze beperkte garantie valt materiaal- en constructiefouten bevat, zal BMT onder deze beperkte garantie dit product, volledig en uitsluitend ter beoordeling van BMT, vervangen of repareren, met aftrek van de kosten die BMT in rekening worden gebracht voor vervoer en voor arbeid in verband met inspectie, verwijdering of opnieuw in voorraad nemen van het product. De duur van de garantie is: (i) voor producten voor eenmalig gebruik de bewaartijd voor het product en (ii) voor de bijbehorende producten 90 dagen vanaf de verzenddatum. Deze beperkte garantie geldt alleen voor nieuwe, oorspronkelijke, door de fabriek geleverde producten die zijn gebruikt voor hun normale en bedoelde toepassing. De beperkte garantie van BMT geldt niet voor producten van BMT die opnieuw zijn gesteriliseerd of op enige wijze zijn gerepareerd, veranderd of aangepast en geldt niet voor producten van BMT die niet goed zijn bewaard of in weervil van de instructies van BMT niet goed zijn gereinigd, geïnstalleerd, gebroekt of onderhouden.

AFWIJZING EN UITSLUITING VAN ANDERE GARANTIES

De beperkte garantie hierboven is de enige garantie die de verkoper biedt. De verkoper wijst alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief iedere garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel.

XVII. BEPERKING VOOR AANSPRAKELIJKHED VOOR SCHADE

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garandeert dat haar artikelen voor eenmalig gebruik en accessoires vrij zijn van materiaal- en verwerkingsfouten. BMT garandeert dat steriele producten steriel blijven voor een periode die op het etiket is aangegeven, mits de originele verpakking intact blijft. Als blijkt dat dit product qua oorspronkelijke verwerking of materiaal toch fouten vertoont, dan vervangt of repareert BMT het onder deze beperkte garantie naar eigen goeddunken, verminderd met de kosten die BMT maakt voor transport en arbeid ten gevolge van inspectie, verwijdering of aanvullen van productvoorraaden. De duur van de garantie bedraagt: (i) voor producten voor eenmalig gebruik, de levensduur van het product en (ii) voor accessoires 90 dagen vanaf de verzenddatum. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op nieuwe originele producten zoals geleverd vanaf de fabriek en die gebruikt zijn voor normale en beoogde doeleinden. BMT's beperkte garantie is niet van toepassing op BMT-producten die zijn gesteriliseerd, gerepareerd, gewijzigd of gemodificeerd op enigerlei wijze en is niet van toepassing op BMT-producten die incorrect zijn opgeslagen of incorrect zijn gereinigd, bedoeld of onderhouden, anders dan volgens BMT's instructies.

UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHED DE BEPERKTE GARANTIE HIERBOVEN IS DE ENIGE GARANTIE DIE DE VERKOPER BIET.

DE VERKOPER SLUIT IEDERE ANDERE EXPLICITE OF IMPLICITE GARANTIE UIT, INCLUSIEF IEDERE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF BRUIKBARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET RECHTSMIDDEL HIERIN IS HET ENIGE RECHTSMIDDEL VOOR IEDERE GARANTIEVORDERING.

AANVULLENDE VERGOEDINGEN, INCLUSIEF VOOR VERVERGOLSGAHE OF VERGOEDINGEN WEGENS BEDRIJFSONDERBREKING OF WINSTDERVING, VERLIES VAN OMZET, MATERIAAL, VERWACHTE BESPARINGEN, DATA, CONTRACTEN, GOODWILL OF DERGELIJKE (DIRECT OF INDIRECT VAN AARD) OF ENIGE ANDERE VORM VAN INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE VAN ENIGE AARD STAAN NIET TER BESCHIKKING. DE MAXIMALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHED VOOR ALLE ANDERE VORDERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN, INCLUSIEF VERPLICHTINGEN ONDER ENIGE SCHADEVERGOEDING, VERZEKERD OF NIET, ZAL DE KOSTEN VAN HET PRODUCT / DE PRODUCTEN DIE AANLEIDING GAVEN TOT DE VORDERING OF AANSPRAKELIJKHED NIET OVERSTIJGEN. DE VERKOPER WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHED VAN DE HAND VOOR GRATIS INFORMATIE OF ASSISTENTIE VERLEEND DOOR, MAAR NIET VERLANGD VAN DE VERKOPER HIERONDER. IEDERE ACTIE TEGEN DE VERKOPER MOET BINNEN ACHTTIEN (18) MAANDEN NA OPTREDEN VAN DE OORZAAK VAN DE ACTIE WORDEN INGEDIEND. DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHED ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT ENIGE ANDERE VOORZIENING HIERIN EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKE AANSPRAKELIJKHED) OF ANDERSZINS, EN ZAL ZICH VERDER UITSTREKKEN TEN VOORDELE VAN DE LEVERANCIERS VAN DE VERKOPER, BENOEMDE DISTRIBUTOREN EN ANDERE GEAUTORISEERDE HERVERKOPERS ALS BEGUNSTIGDE DERDEN. IEDERE VOORZIENING HIERIN DIE EEN AANSPRAKELIJKHEDSBEPERKING, UITSLUITING VAN GARANTIE OF VOORWAARDE OF UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING

VORMT, IS ONAFHANKELIJK VAN IEDERE ANDERE VOORZIENING EN MOET AFZONDERLIJK TEN UITVOER WORDEN GEBRACHT.
IN IEDER GEVAL VAN SCHADEVORDERING OF RECHTSGEDING NAAR AANLEIDING VAN EEN BEWEERDE GARANTIEBREAK, CONTRACTBREAK, ONACHTZAAMHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHED OF ENIGE ANDERE VORM VAN JURIDISCHE OF RECHTSOPVATTING STEMT DE KOPER ER SPECIFIEK MEE IN DAT BMT NIET AANSPRAKELIJK ZAL WORDEN GEHOUDEN VOOR SCHADE OF WINSTDERVING, NOCH DOOR DE KOPER NOCH DOOR KLANTEN VAN DE KOPER. BMT'S AANSPRAKELIJKHED VOOR SCHADEVERGOEDINGEN BLIJFT BEPERKT TOT DE KOSTEN VOOR DE KOPER VAN DE DESBETREFFENDE PRODUCTEN VERKOCHT DOOR BMT AAN DE KOPER, DIE AANLEIDING GEVEN TOT VORDERING VAN AANSPRAKELIJKHED.

Geen agent, medewerker of vertegenwoordiger van Baylis Medical is bevoegd het bedrijf te binden door enige andere garantie, toelegging of representatie aangaande het product.

Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van producten van Baylis Medical direct van een door Baylis erkende agent. De oorspronkelijke koper kan de garantie niet overdragen.

Het gebruik van BMT-producten zal worden opgevat als instemming met de gebruiksvoorwaarden hierin.

De garantieperiode voor producten van Baylis Medical zijn als volgt:

Producten voor eenmalig gebruik	De levensduur van het product
Accessoires	90 dagen vanaf de verzenddatum

Dansk

Læs alle anvisninger omhyggeligt igennem før brug. Vær opmærksom på alle advarsler og forholdsregler, der er anført i denne vejledning. I modsat fald kan det medføre komplikationer for patienten.

Baylis Medical Technologies forlader sig på, at lægen bestemmer, vurderer og informerer hver enkelt patient om alle forudsigelige risici, som indgrebet indebærer.

I. BESKRIVELSE AF UDSTYRET

Nykanen-radiofrekvenstråden tilfører radiofrekvensenergi (RF) i en enpolet tilstand mellem dens distale elektrode og en kommersielt tilgængelig ekstern passiv (dispersiv) plasteselektrode til engangsbrug, som er i overensstemmelse med standarden IEC 60601-2-2:2017. Nykanentråden forbides med BMC-radiofrekvenspunkturgeneratoren via kateterforbindelseskabel. Kablet kan have en maksimalt tilladt længde på 3 meter. Nærmere oplysninger om BMC-radiofrekvenspunkturgeneratoren kan findes i en saerskilt vejledning, som følger med generatoren (under navnet "Brugervejledning til BMC-radiofrekvenspunkturgeneratoren"). BMC-generatoren, som er kompatibel med Nykanen-radiofrekvenstråden, er RFP-100 og RFP-100A. Nykanen-radiofrekvenstrådens vigtigste må kan findes på udstyrets etiket. Trådens teflonisolering letter fremføringen igennem styrekaterene, og den udvendige diameter er tilstrekkelig lille til at give nok plads til injektion af kontrast væske igennem styrekateret. Den distale del af Nykanen-radiofrekvenstråden er fleksibel, og den aktive spids har en form, der ikke skader hjertevevet, medmindre der tilføres RF-energi.

II. BRUGERVEJLEDNING

USA: Nykanen-radiofrekvenstråden er beregnet til at skære i eller koagulere blød væv.

Canada: Nykanen-radiofrekvenstråden er beregnet til at skabe en atrieseptumdefekt i hjertet.

III. KONTRAINDIKATIONER

USA: Det anbefales ikke at bruge Nykanen-radiofrekvenstråden til sygdomme, der ikke kræver skæring i eller koagulering af blød væv.

Canada: Det anbefales ikke at bruge Nykanen-radiofrekvenstråden til sygdomme, der ikke kræver skabelse af en atrieseptumdefekt.

IV. ADVARSLER

- Nykanen-radiofrekvenstråden leveres STERIL. Den er steriliseret med ethylenoxid. Udstryt må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
- Laboratoriepersonale og patienter kan blive utsat for betydelig eksponering for radiofrekvenspunktur i forbindelse med indgribene på grund af den uafbrudte anvendelse af fluoroskop. Denne eksponering kan forårsage akutte stråleskader og øget risiko for somatiske og genetiske virknings. Derfor skal der træffes egne foranstaltninger for at minimere denne eksponering.
- Nykanen-radiofrekvenstråden er udelukkende beregnet til brug på en enkelt patient. Gør ikke forsøg på at sterilisere og genanvende tråden. Genanvendelse kan forårsage skader på patienten og/eller overføring af smitsomme sygdomme mellem patienter. I modsat fald kan det medføre komplikationer for patienten.
- Gør ikke forsøg på at bruge Nykanen-radiofrekvenstråden med udstyr til elektrokauterier.
- Nykanen-radiofrekvenstråden skal bruges med kateterforbindelseskabel og BMC-radiofrekvenspunkturgeneratoren. Forsøg på at bruge den med andre RF-generatorer eller andre forbindelseskabler kan resultere i, at patienten eller brugerne kommer til skade på grund af elektricitet.
- Nykanen-radiofrekvenstrådens aktive spids er skrøbelig. Vær forsiktig med ikke at beskadige spidsen under brug af tråden. Hvis spidsen bliver beskadiget, skal tråden bortskaffes med det samme.
- Hvis trådens aktive spids bliver bøjet under brug, skal tråden bortskaffes med det samme. Gør ikke forsøg på at rette spidsen ud.
- RFP-100: Gør ikke forsøg på at udfore punktur med en indledende effektindstilling på mere end 10 watt. Det første forsøg skal udføres med en indstilling på 10 watt. Ved efterfølgende forsøg kan effektindstillingen om nødvendigt øges.
- Implanteret udstyr såsom pacemakere kan blive påvirket under tilførslen af RF-energi. Der skal indhentes kvalificeret rådgivning efter behov for at mindske risikoen for personskader på grund af svigt af implanteteret udstyr.
- Nykanen-radiofrekvenstråden er ikke beregnet til brug på neonatale patienter (med en alder på under en måned). Gør ikke forsøg på at behandle neonatale patienter med tråden.
- Patientens anatomi og lægens teknik kan kræve variation af indgabet.

- Utiligtet aktivering eller bevægelse af den aktiverede elektrode uden for synsfeltet kan forårsage skade på patienten.
- **FORHOLDSREGLER**
- Gør ikke forsøg på at bruge Nykanen-radiofrekvenstråden eller perifert udstyr, inden du har læst den medfølgende brugervejledning grundigt igennem.
- Radiofrekvenspunkturindgreb må kun udføres af læger med omfattende oplæring i teknikkerne til radiofrekvensstyret punktur på et laboratorie, der er fuldt udstyret til kateteranlæggelse.
- Den sterile emballage skal efterses før brug for at kontrollere, om den er beskadiget eller åben. Sørg for, at emballagen ikke er beskadiget. Udstyret må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller åben.
- Efterse Nykanen-radiofrekvenstråden før brug for at sikre, at der ikke er nogen revner i eller skader på isoleringsmaterialet. Tråden må ikke bruges, hvis den er beskadiget.
- Nykanen-radiofrekvenstråden må ikke bruges efter den holdbarhedsdato, der er anført på etiketten.
- Nykanen-radiofrekvenstråden er udelukkende beregnet til brug med det udstyr, der er anført i afsnit VIII "Nødvendigt udstyr".
- Læs og følg producentens brugervejledning til den passive (dispersive) plasterelektrode til engangsbrug. Brug altid passive (dispersive) plasterelektroder, der lever op til eller overgår kravene i standarden IEC 60601-2-2:2017.
- Placering af den dispersive elektrode på læret kan indebære en højere impedans.
- For at forebygge risikoen for brand skal det sikres, at der ikke er nogen brændbare materialer i rummet under anvendelsen af RF-energi.
- Træf foranstaltninger for at mindske den effekt, som den elektromagnetiske interferens (EMI), som generatoren genererer, har på funktionen af andet udstyr. Kontroller kompatibiliteten og sikkerheden af kombinationer med andet fysiologisk overvågningsudstyr og elektrisk udstyr, som skal anvendes på patienten ud over generatoren.
- Der skal anvendes passende filtrering for at muliggøre uafbrudt overvågning af elektrokardiogrammet (EKG) under anvendelsen af radiofrekvensenergi.
- Tråden skal håndteres forsigtigt for at undgå skader på hjertet eller hjertetamponade. Tråden skal indføres ved brug af fluoroskop. Hvis du mærker modstand, må du IKKE bruge overdrevne kraft til at føre tråden frem eller til at trække den ud.
- Gør ikke forsøg på at udføre punktur, inden den aktive spids er placeret korrekt ind mod atrieseptum.
- Tilførslen af RF-energi må ikke aktiveres, mens spidsen er inden i et indføringshylster, en dilator eller et kateter.
- Det anbefales ikke at overstige fem (5) radiofrekvensanvendelser pr. Nykanen-radiofrekvenstråden.
- Nykanen-radiofrekvenstråden må ikke bøjes. Hvis trådens skaft bøjes eller knækkes for meget, kan det beskadige tråden og forvolde skade på patienten. Tråden skal håndteres med omhu.
- RF-generatoren kan tilføre betydelig elektrisk effekt. Forkert håndtering af tråden og den dispersive elektrode kan forårsage skade på patienten eller brugeren, særligt under anvendelsen af udstyret.
- Under tilførslen af energi må patienten ikke komme i berøring med metaloverflader med jordforbindelse.
- En tilsyneladende lav udgangseffekt eller hvis udstyret ikke fungerer efter hensigten ved normale indstillingar kan være tegn på forkert anvendelse af den dispersive elektrode, fejl på en elektrisk ledning eller dårlig vævskontakt ved den aktive spids. Kontroller for åbenlyse fejl på udstyret eller forkert anvendelse. Forsøg at placere Nykanen-radiofrekvenstrådens spids bedre ind mod atrieseptum. Øg kun effekten, hvis den lave udgangseffekt varer ved.
- Genanvendelige kabler og tilbehør skal kontrolleres og testes med jævn mellemrum.
- Baylis Medical Technologies forlader sig på, at lægen bestemmer, vurderer og informerer hver enkelt patient om alle forudsigelige risici, som radiofrekvenspunktursystemet fra Baylis Medical indebærer.
- Gør ikke forsøg på at indføre og anvende den proksimale ende af Nykanen-radiofrekvenstråden som den aktive spids.
- Nykanen-radiofrekvenstråden og kateterforbindelseskablet er godkendt til en maksimal spænding på 400 rms.

VI. UØNSKEDE HÆNDELSER

Uønskede hændelser, som kan forekomme under brugen af radiofrekvenspunktursystemet fra Baylis Medical omfatter:

Atrieflimmen (AF)	Ventrikulær takykardi (VT)
Atrialflagren	Karsamentræknin
Atrialtakykardi	Perforation og/eller hjertetamponade
Vedvarende arytm	Sepsis/infektion/betændelse
Embolisme	Perikardial/pleural effusion
Kardiolsektsion/-punktur	Smerter og ømhed
Bloeding	Lejdning/hjerteblok
Hæmatom	Pericarditis
Ventralkelflimmer (VF)	Dødsfalid
Hjernerinfarkt	Hjerteinfarkt
Vævsforbrænding	

VII. EFTERSYN FØR BRUG

Forud for brugen af radiofrekvenspunktursystemet fra Baylis Medical skal de enkelte komponenter, inklusiv BMC-radiofrekvenspunkturgeneratoren, Nykanen-radiofrekvenstråden og kateterforbindelseskablet, samt alt andet udstyr, der skal bruges til indgrebet, kontrolleres omhyggeligt for skader eller fejl. Kontroller og sørg for, at der ikke er noget blottagd metal på udstyret og mellem den proksimale ende og trykknaptikket på kateterforbindelseskablet. Efter alle tilslutningerne for brug. Defekt udstyr må ikke anvendes. Nykanen-radiofrekvenstråden må ikke genanvendes.

VIII. NØDVENDIGT UDSTYR

Indgreb til intrakardiel punktur skal udføres på en specialklinik, der er udstyret med fluoroskopudstyr, røntgenudstyr, udstyr til overvågning af fysiologiske funktioner, nedudstyr og instrumenter til anlæggelse af vaskulær adgang. Andre materialer, der er nødvendige til udførelse af hjertepunktur, omfatter:

- BMC-radiofrekvenspunkturgenerator
- Kateterforbindelseskabel (model RFP-101 til brug med RFP-100 generatoren eller RFX-BAY-OTW-10-SU til brug med RFP-100A generatoren)
- Passiv (dispersiv) plasterelektrode til engangsbrug, som lever op til eller overgår kravene i standarden IEC 60601-2-2:2017 for elektrokirurgiske elektroder, f.eks. Valley Labs Polyhesive Electrode nr. E7506.
- Det anbefales at bruge Nykanen-radiofrekvenstråden med ProTrackTM mikrokatereteret (model CIC 38-145) fra Baylis Medical.

IX. KLARGØRING AF SYSTEMET

- Der henvises til BMC-radiofrekvenspunkturgeneratorens brugervejledning. I brugervejledningen beskrives de trin, der skal følges til tilslutning af systemet, indstilling af parametrene og tilførsel af radiofrekvensenergi.
- Alle vejledninger til nødvendigt udstyr skal læses omhyggeligt, forstås og følges. I modsat fald kan det medføre komplikationer.

X. ANBRINGELSE AF DEN PASSIVE ELEKTRODE

- Tag den passive (dispersive) plasterelektrode til engangsbrug ud af emballagen, og tag beskyttelseslaget på bagsiden af, så den ledende geloverflade blotlægges. Kontroller, at gelen er fugtig og føles klæbrig, inden elektroden anbringes på patienten. En ør elektrode har en begrænset jordforbindelsesevne.
- Anbring den passive elektrode på en konveks hudovertørflade med god blodgennemstrømmning i nærheden af hjertet. Elektroden må ikke anbringes på læret, da denne placering indebærer en øget impedans (se afsnit V "Forholdsregler"). Undgå arvæv, steder med knogle lige under huden, fedtvæv og steder hvor der kan forekomme væskeansamlinger. Anvendelsesstedet skal barberes og rengøres efter behov.
- Kontroller, at der er god kontakt i hele den passive elektrodes kontaktområde. Tilførsel af RF-energi til en passiv elektrode med dårlig kontakt kan forårsage forbrændinger.
- Forbind den passive elektrodes stik med den passende port på BMC RF-punkturgeneratoren i henhold til generatorens brugervejledning. Sørg for, at den passive elektrodes stik er sat korrekt ind i udtaget.

XI. ANBEFALET BRUGSANVISNING

Nykanen-radiofrekvenstråden indføres normalt i vena femoralis og anbringes derefter i det pågældende hjertekammer ved brug af fluoroskop. Når korrekt placering er opnået, tilføres radiofrekvensenergi via BMC RF-punkturgeneratoren. Det resulterer i punkturen af det tilsigtede hjertevæv.


Klargøring af udstyret

- Nykanen-radiofrekvenstråden leveres steril. Brug en aseptisk metode til åbning af emballagen og håndtering af produktet i det sterile felt.
- Den sædvanlige præmedicinering til kateteranlæggelse i hjertet er påkrævet forud for indføringen af Nykanen-radiofrekvenstråden.
- Indgrebet kan udføres perkutant via vena femoralis.
- Når indgrebet udføres perkutant, bruges et styrekatereter til indføring af Nykanen-radiofrekvenstråden frem til punkturstedet i hjertet.
- Forud for punkturindgribet skal trykket i både venstre og højre atrium dokumenteres og den systemiske mætrинг bestemmes.
- Nykanen-radiofrekvenstråden indføres i højre atrium, og placeringen af trådens spids bekræftes ved brug af fluoroskop.

Tilslutning af kablet og tråden

- Forbind Nykanen-radiofrekvenstråden med kateterforbindelseskablet, og sørg for, at Nykanen-radiofrekvenstråden indføres korrekt i trykknaptikket. Sørg for, at forbindelseskablet tilslutes i den korrekte port på BMC RF-punkturgeneratoren. Sørg for at følge generatorens brugervejledning, før generatoren tages i brug.
- Placering af tråden
 - Før Nykanen-radiofrekvenstråden frem, så den aktive spids rager ud over kateterets spids og kommer i berøring med det tilsigtede væv.
 - Når korrekt placering er opnået, kan der tilføres RF-energi til den aktive spids via BMC RF-punkturgeneratoren. Det resulterer i punkturen af det tilsigtede hjertevæv.
 - Se generatorens brugervejledning, før generatoren tages i brug.
 - **BEMÆRK:** Hvis Nykanen-radiofrekvenstrådens aktive spids bliver bøjet under brug, skal tråden bortskaffes med det samme. Gør ikke forsøg på at rette spidsen ud.
- **Tilførsel af RF-energi**
 - **BEMÆRK:** Det anbefales, at brugeren anvender så lidt energi som muligt til at opnå den tilsigtede punktur.
 - RFP-100: Ved afprøvning er det blevet bestemt, at en effektindstilling på 10 watt er tilstrækkelig til at opnå velykket punktur. Der må ikke anvendes en indledende effektindstilling på mere end 10 watt.
 - RFP-100A: En indledende indstilling på et (1) sekund i "IMPULS"-tilstand anbefales. Ved efterfølgende punktur kan tilstanden og tidsindstillingerne tilpasses efter behov i henhold til lægens sken. Gør ikke forsøg på at udføre punktur med en indledende indstilling på mere end et (1) sekund i "IMPULS"-tilstand.
 - Der skal udøves et fast tryk på Nykanen-radiofrekvenstråden under indgrebet for at føre den frem igennem vævet.
 - Tilførslen af RF-energi kan afsluttes ved tryk på RF-tænd/sluk-knappen på generatoren, hvis timeren ikke er udsløbet.
 - Hvis septumpunktur ikke er opnået efter fem (5) RF-energianvendelser, anbefales det, at brugeren tager en anden metode i brug til indgrebet.
 - Når den indledende punktur er udført, skal Nykanen-radiofrekvenstråden føres mekanisk frem uden tilførsel af radiofrekvensenergi.
 - Indføring i venstre atrium kan bekræftes ved overvågning af Nykanen-radiofrekvenstråden med fluoroskop. Når styrekatereteret er ført hen over Nykanen-radiofrekvenstråden, viser en lille injektion af kontrastvæske, at styrekatereteret nu er placeret i venstre atrium.
 - Derefter kan Nykanen-radiofrekvenstråden tages ud af patienten. Punkturen bør derefter forstørres ved brug af egne og godkendte dilationsmetoder. De gældende brugervejledninger, der følger med det forskellige udstyr, skal følges.

Tilslutninger



XII. RENGØRINGS- OG STERILISERINGSVEJLEDNING

Nykanen-radiofrekvenstråden er beregnet til engangsbrug og leveres steril. Udstyret må ikke rengøres eller resteriliseres. Udstyret kan kun anses for at være steril, hvis emballagen ikke er blevet åbnet eller beskadiget for brug.

XIII. BORTSKAFFELSE AF AFFALD

En brugt Nykanen-radiofrekvenstråd skal behandles som biologisk farligt affald og bortskaffes i overensstemmelse med hospitallets standardprocedurer.

XIV. KUNDESERVICE OG OPLYSNINGER OM RETURNERING AF PRODUKTET

Hvis du har problemer med eller spørgsmål om udstyr fra Baylis Medical, bedes du kontakte vores tekniske serviceteknikere.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.
2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

BEMÆRK:

- For at kunne returnere produkter skal du have et returgodkendelsesnummer, inden du sender produkterne tilbage til Baylis Medical Technologies. Når du henvender dig, vil du modtage anvisninger om returnering af produktet.
- Sørg for, at alle produkter, der returneres til Baylis Medical, er blevet rengjort, desinficeret og/eller steriliseret i henhold til anvisningerne om returnering af produkter, inden de returneres med henblik på service, der er dækket af garantien. Baylis Medical tager ikke imod udstyr, der ikke er rengjort eller desinficeret korrekt i henhold til anvisningerne om returnering af produkter.

XV. MÆRKNING OG SYMBOLER

	Producent
	Steriliseret med ethylenoxid
	Udløbsdato
	Vigtigt
	Følg brugervejledningen
	Modelnummer
Rx ONLY	Vigtigt: I henhold til amerikansk føderal lovgivning må dette udstyr kun sælges af eller efter ordning fra en læge.
	Engangsbrug – Må ikke genanvendes
	Må ikke resteriliseres
	Partinummer
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
	Skal beskyttes mod sollys
	Ikke-pyrogen
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	Må kun bruges med BMC RFP-generatorer
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Maksimalt fem (5) RF-energianvendelser

XVI. BEGRÆNSEDE GARANTIER

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) giver garanti for, at virksomhedens engangsprodukter og tilbehør er fri for materiale- og produktionsfejl. BMT giver garanti for, at sterile produkter forbliver sterile i det tidstrum, der er anført på etiketten, under forudsætning af at den originale emballage forbliver intakt. I tilfælde af beviselige materiale- eller produktionsfejl på et produkt, der er dækket af garantien, vil BMT i henhold til denne begrænsede garanti erstattet eller reparere produktet efter eget skøn efter fratrækning af omkostninger, der opstår for BMT for transport og arbejdstimer i forbindelse med ettersyn, fjernelse eller levering af produktet. Garantiperiodens varighed er: (i) produktets holdbarhedsperiode for engangsprodukter, og (ii) 90 dage fra forsendelsesdatoen for tilbehør. Denne begrænsede garanti gælder kun for nye originale produkter, der leveres fra fabrikken, og som er blevet anvendt til deres normale og tilsvigtede brug. BMT's begrænsede garanti gælder ikke for BMT-produkter, som er blevet resteriliseret, repareret, ændret eller modifieret på nogen måde, og den gælder ikke for BMT-produkter, som er blevet opbevaret, rengjort, installeret, anvendt eller vedligeholdt forkert og i modstrid med BMT's vejledninger.

ANSVARSKRIVELSE OG UDELUKKELSE AF ANDRE GARANTIER

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) giver garanti for, at virksomhedens engangsprodukter og tilbehør er fri for materiale- og produktionsfejl. BMT giver garanti for, at sterile produkter forbliver sterile i det tidstrum, der er anført på etiketten, under forudsætning af at den originale emballage forbliver intakt. I tilfælde af beviselige materiale- eller produktionsfejl på et produkt, der er dækket af garantien, vil BMT i henhold til denne begrænsede garanti erstattet eller reparere produktet efter eget skøn efter fratrækning af omkostninger, der opstår for BMT for transport og arbejdstimer i forbindelse med ettersyn, fjernelse eller levering af produktet. Garantiperiodens varighed er: (i) produktets holdbarhedsperiode for engangsprodukter, og (ii) 90 dage fra forsendelsesdatoen for tilbehør. Denne begrænsede garanti gælder kun for nye originale produkter, der leveres fra fabrikken, og som er blevet anvendt til deres normale og tilsvigtede brug. BMT's begrænsede garanti gælder ikke for BMT-produkter, som er blevet resteriliseret, repareret, ændret eller modifieret på nogen måde, og den gælder ikke for BMT-produkter, som er blevet opbevaret, rengjort, installeret, anvendt eller vedligeholdt forkert og i modstrid med BMT's vejledninger.

BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR

OVENSTÅENDE BEGRÆNSEDE GARANTI ER DEN ENSTE GARANTI, SOM SÆLGEREN GIVER. SÆLGER FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

DET RETSMIDDEL, DER ER ANFØRT HERI, ER DET ENSTE RETSMIDDEL I FORBINDELSE MED ENHVER FORDRING I HENHOLD TIL GARANTIER, OG YDERLIGERE ERSTATNINGSKRAV, INKLUSIVE FORDRINGER PÅ GRUND AF FØLGESKADER ELLER TABT ARBEJSTDSTID ELLER TABT INDTJENING, BEDRIFTSSKADER, MATERIALETAB, TAB AF FORVENTET OPSPARING, DATATAB, ERSTATNING I HENHOLD TIL KONTRAKTLOV, GOODWILL ELLER TILSVARENDE (DET VÆRE SIG DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER) OG ENHVER ANDEN FORM FOR FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER KAN IKKE GØRES GÆLDENDE. SÆLGERS MAKSIMALE KUMULATIVE ERSTATNINGSANVSVAR MED HENSYN TIL ALLE ANDRE FORDRINGER OG ERSTATNINGSANSVAR, INKLUSIVE SKADESERSTATNING, BÅDE MED OG UDEN FORSIKRING, VIL IKKE OVERSTIGE PRISEN FOR PRODUKTET/PRODUKTERNE, DER LIGGER TIL GRUND FOR FORDRINGEN ELLER ERSTATNINGSANSVARET. SÆLGER FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR IN FORBINDELSE MED GRATIS OPLYSNINGER ELLER ASSISTANCE, SOM SÆLGER LEVERER, MEN IKKE ER FORPLIGTET TIL I HENHOLD HERTIL. ETHVERT SØGSMÅL MOD SÆLGER SKAL BRinges FOR RETDEN INDEN FOR ATTEN (18) MÅNEDER EFTER ÅRSAGEN TIL SØGSMÅLET OPSTAR. DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER AF GARANTIER GÆLDER UAFHÆNGT AF ANDRE MODSTRIDENDE BESTEMMELSER OG UAFHÆNGT AF SØGSMÅLETES BAGGRUND, DET VÆRE SIG UNDER KONTAKTLOV, UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD (HERUNDER UAGTSOMHED OG OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER ANDET, OG DE GÆLDER LIGELEDES FOR SÆLGERS FORHANDLERE, AUTORISEREDE DISTRIBUTØRER OG ANDRE AUTORISEREDE SÆLGERE, SOM TREDJEJAPTSBEGUNSTIGEDE. ALLE BESTEMMELSER HERI, SOM INDEBÆRER EN BEGRÆNSNING AF ANSVARET, FRASKRIVELSE AF GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER ERSTATNINGSANSVAR, KAN ADSKILLES FRA OG ER UAFHÆNGIGE AF ALLE ANDRE BESTEMMELSER, OG SKAL HÅNDHÆVES I OVERENSTMMELSE HERMED.

I FORBINDELSE MED ETHVERT SØGSMÅL MED HENBLIK PÅ SKADESERSTATNING PÅ BAGGRUND AF PÅSTÅET BRUD PÅ GARANTIER, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, PRODUKTANSVAR ELLER ETHVERT ANDET RETSLIGT ELLER RIMELIGT UDGANGSPUNKT ACCEPTERER KØBER UDTRYKKELIGT, AT BMT IKKE ER ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SKADER ELLER TABT INDTJENING, UANSET OM DER ER TALE OM KØBER ELLER KØBERS KUNDER. BMT'S ERSTATNINGSANSVAR ER BEGRÆNSET TIL DEN KØBSPRIS, SOM KØBER HAR BETALT FOR DE PÅGÆLDENDE PRODUKT, SOM BMT HAR SOLGT TIL KUNDEN, OG SOM DANNER GRUNDLAG FOR ERSTATNINGSKRAVET.

Ingen af Baylis Medicals agenter, medarbejdere eller repræsentanter er berettigede til at binde virksomheden til nogen anden garanti, erklæring eller påstand vedrørende produktet.

Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber af produkter fra Baylis Medical, som er købt direkte fra en autoriseret Baylis Medical-agent. Den oprindelige køber kan ikke overføre garantien.

Brug af ethvert BMT-produkt anses for at være lig accept af nærværende vilkår og betingelser.

Følgende garantiperioder gælder for produkter fra Baylis Medical:

Engangsprodukter	Produktets holdbarhedsperiode
Tilbehør	90 dage fra forsendelsesdatoen

Suomi

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Noudata kaikkia näissä ohjeissa annettuja varoituksia ja varotoiveita. Tämän tekemättä jätto voi johtaa potilaan komplikaatioihin. Baylis Medical Technologies luottaa siihen, että lääkäri määritteää ja arvioi kaikki toimenpiteen odottavissa olevat riskit ja kertoo ne kullekin yksittäiselle potilaalle.

I. LAITTEEN KUVAUS

Nykanen-radiotaajuusjohdin tuottaa radiotaajuusvirtaa (RF) monopolaarsessä tilassa sen distaalelektrodin ja kaupallisesti saatavilla olevan ulkoisen kertakäytöisen neutraalin (dispersiivinen) tarraelektrodin (DIP) välillä, joka on IEC 60601-2-2:2017-2017 -standardin mukainen. Nykanen-johdin liitetään BMC-radiotaajuuspunktiogeneraattoriin katetriiliitinjohdon kautta. Johdon suurin salittu pituus on 3 metriä. Tarkat tiedot BMC-radiotaajuuspunktiogeneraattorista on annettu erillisessä käytööppaassa, joka toimitetaan generaattorin mukana ("BMC-radiotaajuuspunktiogeneraattorin käytööhjeet"). Nykanen-radiotaajuusjohitimen kanssa yhteensopivia BMC-generaattoreita ovat RFP-100 ja RFP-100A. Nykanen-radiotaajuusjohitimen kriittiset mitat on ilmoitettu sen merkinnöissä. Johtimen rungon telfoniriste helpottaa etenemistä ohjainkatetrien läpi, ja ulokalkaisija on riittävästi pieni tarjoamaan riittävästi tilaa kontrastiliukosin injektiointiin ohjainkatetrin läpi. Nykanen-radiotaajuusjohitimen distaaloisa on joustava, ja aktiivikärki on muotoiltu ei-traumatiiseksi sydänkudokselle, eli RF-energiaa käytetään.

II. KÄYTÖÄVÄIKSIT

Yhdysvaltai: Nykanen-radiotaajuusjohdin on tarkoitettu pehmytkudosten leikkaamiseen ja/tai koagulointiin.

Kanada: Nykanen-radiotaajuusjohdin on tarkoitettu käytettäväksi aukon muodostamiseen sydämen eteisväliseinään.

Euroopan unioni (EU): Nykanen-radiotaajuusjohdin on tarkoitettu käytettäväksi aukon muodostamiseen sydämen eteisväliseinään. Lisäksi Nykanen-radiotaajuusjohdin on tarkoitettu käytettäväksi kontrolloidun perforaation luomiseen sydänkudokseen.

III. VASTA-AIHEET

Yhdysvaltai: Nykanen-radiotaajuusjohitimen käyttöä ei suositella, kun pehmytkudosten leikkaamista tai koagulointia ei vaadita.

Kanada: Nykanen-radiotaajuusjohitimen käyttöä ei suositella, kun sydämen eteisväliseinään ei tarvitse luoda aukkoja.

EU: Nykanen-radiotaajuusjohitimen käyttöä ei suositella, kun sydämen eteisväliseinään ei tarvitse luoda aukkoja eikä sydänkudoksen kontrolloitua perforatiota vaadita.

IV. VAROITUKSET

- Nykanen-radiotaajuusjohdin toimittetaan etyleenioksidiprosessin avulla STERILOITUNA. Älä käytä tuotetta, jos pakaus on vaurioitunut.
- Laboratoriokilpkaudna jolla pitolaitat voivat altistua huomattavalle röntgensäteilymäärellä radiotaajuuspunktiotimenpiteiden aikana fluoreskooppisen kuvantamisen jatkuvan käytön vuoksi. Tämä altistus voi aiheuttaa akutteja säteilyvammoja sekä somaattisten ja geneettisten vaikutusten lisääntymisen riskin. Siksi on noudatettava riittävästi toimia tämän altistuksen minimiointimiseksi.
- Nykanen-radiotaajuusjohdin on tarkoitettu vain potilaskohtaiseen kertakäytöön. Älä yritys steriloida johdintai käyttää sitä udelleen. Uudelleenkäytö voi johtaa potilasvammoihin ja/tai tartuntatautien levämiseen potilaalta toiselle. Tämän tekemättä jätto voi johtaa potilaan komplikaatioihin.
- Älä yritys käytää Nykanen-radiotaajuusjohdinta sähköpolttolaitteiden kanssa.
- Nykanen-radiotaajuusjohdinta tulee käyttää katetriiliitinjohdon ja BMC-radiotaajuuspunktiogeneraattorin kanssa. Jos sitä yritytää käyttää muiden RF-generaattoreiden ja liitinjohtojen kanssa, seurauskaa voi olla potilaaseen ja/tai käytäjän kohdista tappava sähköisku.
- Nykanen-radiotaajuusjohitimen aktiivikärki on helposti rikkoutuva. Varo vahingoittamasta kärkeä, kun käsittelet johdinta. Jos kärki vahingoittuu, hävitä johdin välittömästi.

- Jos johtimen aktiivikärki taittuu käytön aikana, hävitä johdin välittömästi. Älä yritä suoristaa aktiivikärkeä.
- RFP-100: Älä yritä punktoida yli 10 watin alkutehoasetuksella. Toimenpiteen alkusestuksesta pitää olla 10 wattia. Seuraavilla yrityskerroilla tehoasetusta voi lisätä tarvittaessa.
- Radiotaajausvirran (RF) syöttö saattaa vaikuttaa implantoihin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin. Ammatitaitoista neuvoontaa tulee pyytää tarvittaessa, jotta implantoidun laitteen toimintahäiriöstä aiheutuvan vammautumisen vaara minimoitaa.
- Nykanen-radiotaajausjohdinta ei ole tarkoitettu käyttötäväksi vastasyntyneillä (alle yhden kuukauden ikäisillä). Älä yritä käyttää johdinta vastasyntyneillä potilailla.
- Yksittäisen potilaan anatomia ja lääkärin tekniikka saattavat edellyttää menetelytalojen vaihtelua.
- Tahaton elektrodiin aktivoointi tai aktivoiun elektrodiin liikkuminen näkökentän ulkopuolelle voi johtaa potilaan vammautumiseen.

V. VAROTOIMET

- Älä yritä käyttää Nykanen-radiotaajausjohdinta tai apulaitteita ennen kuin olet lukenut mukana toimitetut käyttöohjeet perusteellisesti.
- Radiotaajauspunktioimenpiteitä saavat suorittaa vain lääkärit, joilla on perusteellinen koulutus radiotaajausvirralla suorittavien punktiotekniikoihin täysin varustetussa katetrointilaboratoriossa.
- Sterili pakaus on tarkastettava visuaalisesti ennen käyttöä mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi. Varmista, ettei pakaus ole vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos pakaus on vahingoittunut.
- Tarkista Nykanen-radiotaajausjohdin visuaalisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei eristysmateriaali ole halkeillut tai vaurioitunut. Älä käytä johdinta, jos siinä on vaurioita. Älä käytä Nykanen-radiotaajausjohdinta etikettiin merkityn "Käyt. viim." -päivämääräin jälkeen.
- Nykanen-radiotaajausjohdin on tarkoitettu käyttötäväksi vain kohdassa VIII "Vaatitut laitteet" lueteltujen laitteiden kanssa.
- Lue kertakäytöisen neutraalin (dispersiivinen) tarraelektrodiin (DIP) valmistajan käyttöohjeet ja noudata niitä. Käytä aina DIP-elektrodeja, jotka täytyvät tai liittävät IEC 60601-2-2:2017 -standardin vaatimukset.
- Jos dispersiivinen elektrodi sijoitetaan reiteen, impedanssi voi olla tavallista suurempi. Varmista, ettei huoneessa ole tulenarkoja materiaaleja RF-virran käytön aikana sytytymisvaaran välttämiseksi.
- Noudata varotoimia niiden vaikutusten rajoittamiseksi, joita generaattorin aihettamaan sähkömagneettisilla hiarilliä (EMI) voi olla muiden laitteiden toimintaan. Tarkista generaattorin lisäksi myös muiden potilaalle käytettävien, toisinaan yhdistettävien fysiologisten valvontalaiteiden ja sähköalaitteiden yhteensopivuus ja turvalisuus.
- Pinta-elekrokardiogrammin (EKG) jatkuvan valvonnan mahdollistamiseksi radiotaajausvirran käytön aikana on käytettävä riittävä suodatusta.
- Johdinta on käsiteltävä varoen sydänavarioiden tai tamponaation välttämiseksi. Johdinta tulee vedä edemmas fluoroskooppisen ohjauskiven avulla. Jos havaitset vastusta, ÄLÄ käytä liiallista voimaa johtimen edemmäs vientiin tai pois vetämiseen.
- Älä yritä punktoida ennen kuin on saavutettu aktiivikärjen tukeva asento eteisväliseenä vasten.
- Älä aktivoi RF-virtaa kärjen ollessa kolmannen osapuolen sisäänvientivälineen, laajentimen tai katetrien sisällä.
- On suositeltavaa olla ylittämättä viiden (5) radiotaajausvirraren syöttökerran rajaa yhtä Nykanen-radiotaajausjohdinta kohden.
- Älä taivuta Nykanen-radiotaajausjohdinta. Johtimen varren liiallinen taivuttaminen tai kiertäminen voi vahingoittaa johdinta ja johtaa potilasvammoihin. Johdinta on käsiteltävä varovasti.
- RF-generaattori pystyy tuottamaan merkittävän sähkövirran. Johtimen ja DIP-elektrodin epäasiainmukaan käsitteiltä voi johtaa potilaan tai käyttäjän vammautumiseen erityisesti laitteen käytön aikana.
- Virransyötön aikana potilas ei saa joutua kosketuksiin maadoitettujen metallipintojen kanssa.
- Havaittava alhainen sähköteho tai laitteen epäasiainmukaista toiminta normaalilla asetuksilla voi olla merkki DIP-elektrodin virheellisestä käytöstä, sähköjohdon viasta tai aktiivikärjen puutteellisesta kudoskontaktista. Tarkista, onko havaittavissa selvä laitekoja tai käytövirheitä. Yritä asettaa Nykanen-radiotaajausjohdinten kärki paremmin eteisväliseenä vasten. Lisää tehoa vain, jos alhainen tehon syöttö jatkuu.
- Tarkista ja testaa uudelleenkäytettävät johdot ja lisätarvikkeet säännöllisesti.
- Baylis Medical Technologies luottaa siihen, että lääkäri määrittelee ja arvioi kaikki Baylis Medical radiotaajauspunktiotöitä johdeltamalla odottavissa olevat riskit ja kertoa ne kullekin yksittäiselle potilaalle.
- Älä yritä asettaa ja käyttää Nykanen-radiotaajausjohdinten proksimalipäätä aktiivikärkenä.
- Nykanen-radiotaajausjohdinten ja katetriiliitinjohdon nimellinen enimmäisjänne on 400 rms.

VI. HAITTATAPAHTUMAT

Baylis Medical -radiotaajauspunktiotöitäjästelmän käytön aikana voi ilmetä muun muassa seuraavia haittataapautumia:

Eteisvärinä (AF)	Kammiotakykardia (VT)
Eteislepatus	Suonikouristus
Eteistakykardia	Perforaatio ja/tai tamponaatio
Jatkuva rytmihäiriö	Sepsis/infektiot/tulehdus
Embolinien tapahtuma	Sydänpuissiv/keuhkopussin effusio
Suonen dissektio/punktio	Kipu ja aristavuus
Hemorragia	Johtoran/sydänkatkos
Hematooma	Sydänpuissintulehdus
Sydänkammioväriinä (VF)	Kuolema
Aivoinfarkti	Sydäninfarkti
Kudospalovammat	

VII. KÄYTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS

Kuten kaikki muutkin toimenpiteessä käytettävät laitteet, ennen käytöä on tarkistettava huolellisesti, onko Baylis Medical -radiotaajauspunktiotöitäjästelmän yksittäisissä komponenteissa, kuten BMC-radiotaajauspunktiogeneraattoreissa, Nykanen-radiotaajausjohdimeissa ja katetriiliitinjohdossa vaurioita tai puutteita. Tarkasta ja varmista, ettei laitteen rungossa eikä proksimalipään ja painonapliittimen välillä näy metallia. Tarkasta kaikki liitännät ennen käytöä. Älä käytä viallisia laitteita. Älä käytä Nykanen-radiotaajausjohdinta uudelleen.

VIII. VAADITTAVAT LAITTEET

Intrakardiaaliset punktiointimenpiteet on suoritettava erikoistuneissa kliinisyissä olosuhteissa, joiden laitteistoon kuuluvat fluoroskopiaiskkó, röntgenpöytä, fysiologinen tallennin, hätälaitteet ja välineistö verisuonitoimenpiteisiin. Sydänpunktioon tarvittavia täydentäviä laitteita:

- BMC-radiotaajauspunktiogeneraattori
- Katetriiliitinjohdo (RFP-101-malli käytöön RFP-100-generaattorin kanssa tai RFX-BAY-OTW-10-SU käytöön RFP-100A-generaattorin kanssa)

- Kertakäytöinen neutraali (dispersiivinen) tarraelektrodi (DIP), joka täyttää tai ylittää sähkökirurgisia elektrodeja, kuten Valley Labs Polyhesive Electrode E7506 -elektrodeja, koskevat IEC 60601-2-2 -standardin vaatimukset.
- Nykanen-radiotaajausjohdinta suosittelulla käytettäväksi Baylis Medical ProTrack™ -mikrokateretrin (malli CIC 38-145) kanssa.

IX. JÄRJESTELMÄN KÄYTÖÖNOTTO

- Katsa BMC-radiotaajauspunktiogeneraattorin käyttöohjeet. Käytööohjeissa kuvataan järjestelmän liittämisessä, parametrien asettamisessa ja radiotaajausvirran syöttämisessä noudatettavat kovalevat.
- Kaiikki vaadittavia laitteita koskevat ohjeet tulee lukea huolellisesti, ymmärtää ja niitä tulee noudattaa. Ohjeiden noudattamatta jätetään johtaa komplikaatioihin.

X. NEUTRAALIN ELEKTRODIN KIINNITTÄMINEN


- Ota kertakäytöinen neutraali (dispersiivinen) tarraelektrodi (DIP) pakkauksestaan ja irrota sähköä johtavan geelipinnan suojaripperi. Varmista, että tyyny on kostea ja tahmea kosketettavissa, ennen kuin asetat sen potilaaseen. Kuivan elektrodiin maadoitusteho on rajallinen.
- Aseta DIP-elektrodi hyvin vaskularisoituun kuperaan ihon pintaan lähelle sydäntä. Älä sijoita tätä elektrodia reiteen, sillä tässä sijainnissa impedanssi voi olla suurempi (katso kohta V "Varotoimet"). Vältä arpikudos, kehön prominenssi, rasvakudos ja alueita, joille voi kertyä nestettä. Poista kiinnitysalueen karvoitus ja puhdista ja kuivaa alue tarpeen mukaan.
- Varmista, että kontakti on erinomainen koko DIP-elektrodin kiinnitysalueella. Seurauskena voi olla palavammoja, jos RF-virtaa syötetään DIP-elektrodiin, jonka kontakti on puutteellinen.
- Liitä DIP-elektrodiin liitin BMC RF -punktiogeneraattoriin asianmukaiseen porttiin generaattorin käyttööhjeiden mukaisesti. Varmista, että DIP-elektrodiin liitin on painettu tiukasti pistorasiaan.

XI. EHDOITETUT KÄYTÖÖHJEET

Nykanen-radiotaajausjohdin työnnetään yleensä reisilaskimoon ja asetetaan sitten asianmukaiseen sydänkamppioon fluoroskooppisen ohjauskiven avulla. Kun asianmukainen sijainti on saavutettu, radiotaajausvirras syötetään BMC RF -punktiogeneraattorin kautta. Tämän tuloksena on kohteenan olevan sydänkudoksen punktio.

- Laitteen valmistelu**
 - Nykanen-radiotaajausjohdin toimitetaan steriliinä. Noudata aseptista tekniikkaa, kun avaat pakkauksen ja käsitletetet tuoteta steriliillä alueella.
 - Sydämen katetroinrin edellyttää tavanomaisen esilääkityksen vaaditaan ennen Nykanen-radiotaajausjohdinten asettamista.
 - Toimenpide voidaan suorittaa perkuutaniesti reisilaskimon kautta.
 - Kun toimenpide suoritetaan perkuutanien tekniikan mukaisesti, Nykanen-radiotaajausjohdin viedään sydämen punktiokohtaan ohjainkatetrin avulla.
 - Ennen punktiointimenipidettä sekä vasemman että oikean eteisen painee tulee kirjata ja systeeminen saturaatio määritää.
 - Nykanen-radiotaajausjohdin viedään oikeaan eteiseen, ja johtimen kärjen sijainti varmistetaan fluoroskooppisen tarkastuksen avulla.
- Johdantien liittäminen**
 - Liitä Nykanen-radiotaajausjohdin katetriiliitinjohtoon varmistaen, että Nykanen-radiotaajausjohdin on työnnetty asianmukaisesti painonapillitimen. Varmista, että liitinjohto on liitetty asianmukaisesti BMC RF -punktiogeneraattorin porttiin. Varmista, että noudatetaan generaattorin käyttööhjeen huolellisesti ennen generaattorin käytöä.
- Johdinten sijoittaminen**
 - Työnnä Nykanen-radiotaajausjohdin siten, että aktiivikärki ulottuu katetrin kärkeä ulommas ja koskee kohdekudukoseen.
 - Kun asianmukainen sijainti on saavutettu, RF-virtaa voidaan syöttää BMC RF -punktiogeneraattorin kautta aktiivikärkeen. Tämän tuloksena on kohteenan olevan sydänkudoksen punktio.
 - Lue generaattorin käyttöohjeet ennen generaattorin käytöä.
 - HUOMAUTUS: Jos Nykanen-radiotaajausjohdinten aktiivikärki taittuu käytön aikana, hävitä johdin välittömästi. Älä yritä suoristaa aktiivikärkeä.**
- RF-virran syöttö**
 - HUOMAUTUS: On suositeltavaa käyttää pienin mahdollinen määrä energiaa halutun punktion saavuttamiseen.**
 - RFP-100: Onnistuneeseen punktioon riittäväksi virta-asetukseksi on kokeellisesti määritetty 10 wattia. Älä käytä yli 10 watin alkutehoasetusta.
 - RFP-100A: Yhden (1) sekunnin alkusetusta "PULSE" (PULSSI) -tilassa suositellaan. Seuraavilla punktiokerroilla tila- ja aika-asetuksia voidaan säätää tarvittaessa lääkärin harkinnan mukaan. Älä yritä punktoida yli yhden (1) sekunnin alkusetuksella "PULSE" (PULSSI) -tilassa.
 - Nykanen-radiotaajausjohdinta tulee painaa napakasti toimenpiteen aikana, jotta se se saadaan työnnettyä kudokseen läpi.
 - RF-virran syöttö voidaan katkista painamalla generaattorin RF ON/OFF -painiketta, jos ajastimen aika ei ole kulunut loppuun.
 - Jos väliiseinän punktio ei onnistu viiden (5) RF-virransyöttökkerran jälkeen, on suositeltavaa käyttää toimenpiteen suorittamiseen vahiohjeista menetelmää.
 - Kun alkupunkti on suoritettu onnistuneesti, Nykanen-radiotaajausjohdinta tulee viedä edemmäs mekaanisesti ilman radiotaajausvirtaa.
 - Sisäänväistä vasempaan eteiseen voidaan varmistaa seuraamalla Nykanen-radiotaajausjohdinta fluoroskopian avulla. Kun ohjainkatetri on vietty Nykanen-radiotaajausjohdrien päälle, pieni varjoaineinjektiomin avulla voidaan havaita, että ohjainkatetri on nyt vasemmassa eteisessä.
 - Nykanen-radiotaajausjohdin voidaan nyt poistaa potilaasta. Punktioita on sitten laajennettava asianmukaisella, hyväksyttyllä laajennusmenetelmällä. Eri laitteiden mukana toimitettuja käyttööhjeita tulee noudattaa.

Liittävä



XII. PUHDISTUS- JA STERILOINTIOHJEET

Nykanen-radioitaajuusjohdin se on kertakäytöinen, ja se toimitetaan steriliinä. Älä puhdista laitteita tai sterilo sitä uudelleen. Laitteet voidaan katsoa steriileksi vain, jos pakkausta ei ole avattu eikä se ole vahingoittunut ennen käyttöä.

XIII. JÄTTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Käsittele käytettyä Nykanen-radioitaajuusjohdinta biologisesti vaarallisena jätteenä ja hävitä se sairaalan tavanomaisen menettelyjen mukaisesti.

XIV. ASIAKASPALVELU JA TUOTTEEN PALAUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT

Jos sinulla on ongelmia tai kysytään Baylis Medicalin laitteista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

HUOMAUTUKSET:

1. Ennen tuotteiden lähetämistä takaisin Baylis Medical Technologiesille sinun on hankittava palautusnumero. Tuotteen palautushoito annetaan tässä vaiheessa.
2. Varmista, että mikä tahansa Baylis Medical Technologieslle palautettava tuote on puhdistettu, dekontaminoitu ja/tai steriloitu tuotteen palautusohjeiden mukaisesti ennen sen palauttamista takuuhuoltoon. Baylis Medical ei otta vastaan mitään käytettyä laitetta, jota ei ole puhdistettu tai dekontaminoitu asianmukaisesti tuotteen palautusohjeiden mukaisesti.

XV. MERKINTÄT JA SYMBOLIT

	Valmistaja
	Steriloitu etyleenioksidilla
	Käyt. viim.
	Huomio
	Noudata käytöohjeita
	Mallin numero
Rx ONLY	Huomio: Liitovallion (USA) laki rajoittaa tämän laitteen myynnin tapahtuvaksi lääkärin toimesta tai määräyksestä.
	Kertakäytöön – Ei saa käyttää uudelleen
	Ei saa steriloida uudelleen
	Eränumero
	Ei saa käyttää, jos pakaus on vahingoittunut
	Pidä poissa auringonvalosta
	Ei-pyrogeeninen
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	Käytö vain BMC RFP -generaattoreiden kanssa
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Enintään viisi (5) RF-virransyöttökertaa

rajoitetulla takuulla taataan, että jos jossakin takuun piiriin kuuluvassa tuotteessa todetaan materiaali- tai valmistusvirhe, BMT korvaa tai korjae ehdottoman ja yksinomaisen harkintansa mukaan tällaisen tuotteen, pois lukien mahdolliset tuotteen tarkastamiseen, poistamiseen tai täydentämiseen liittyvät BMT:lle koituvat kuljetus- ja työkulut. Takuun kesto: (i) Kertakäytötörvikkeilla takuun kesto on tuotteen säilyvyysaika ja (ii) lisätarvikkeilla 90 päivää lähetyspäivästä laskettuna. Tämä rajoitettu takuu koskee vain uusia alkuperäisiä tehtaalta toimitettuja tuotteita, joita on käytetty niiden normaalina ja suunniteltuna käytötarkoitukseen. BMT:n rajoitettu takuu ei kata BMT:n tuotteita, joita on uudelleensterilointi, korjattu, muunnettu tai muokattu jollain tavalla, eikä se koske BMT:n tuotteita, joita on säilytetty epäasianganmukaisesti tai puhdistettu, asennettu, käytetty tai holutteli BMT: ohjeiden vastaisesti.

VASTUUVAAPUSAUSEKE JA MUIDENTAKUUN POISSULKEMINEN

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) tarjoaa kertakäytötörvikkeilleen ja lisätarvikkeilleen takuun materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan. BMT takaa, että steriliit tuotteet pysyvät sterileinä etiketissä ilmoitetun ajan edellyttäen, että alkuperäinen pakaus pysyy ehjänä. Tällä rajoitetulla takuulla taataan, että jos jossakin takuun piiriin kuuluvassa tuotteessa todetaan materiaali- tai valmistusvirhe, BMT korvaa tai korjae ehdottoman ja yksinomaisen harkintansa mukaan tällaisen tuotteen, pois lukien mahdolliset tuotteen tarkastamiseen, poistamiseen tai täydentämiseen liittyvät BMT:lle koituvat kuljetus- ja työkulut. Takuun kesto: (i) Kertakäytötörvikkeilla takuun kesto on tuotteen säilyvyysaika ja (ii) lisätarvikkeilla 90 päivää lähetyspäivästä laskettuna. Tämä rajoitettu takuu koskee vain uusia alkuperäisiä tehtaalta toimitettuja tuotteita, joita on käytetty niiden normaalina ja suunniteltuna käytötarkoitukseen. BMT:n rajoitettu takuu ei kata BMT:n tuotteita, joita on uudelleensterilointi, korjattu, muunnettu tai muokattu jollain tavalla, eikä se koske BMT: tuotteita, joita on säilytetty epäasianganmukaisesti tai puhdistettu, asennettu, käytetty tai holutteli BMT: ohjeiden vastaisesti.

VAHINGONKORVAUSVASTUU RAJOITTAMINEN

EDELLÄ OLEVA RAJOITETTU TAKUU ON AINOAA MYYJÄN TARJOAMA TAKUU. MYYJÄ KIELTÄÄ KAikki MUUT TAKUUT, JOKO NIMENOMAISESTI TAI EPÄSUORASTI, MUKAAN LUKUUN TAKUU MYYNTIKELPOSUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTÖÖN TAI TARKOITUKSEEN.

Tässä kuvattu korjaustoimenpide on yksinomainen korjaustoimenpide mille tahansa takuuvaateelle, eikä lisäkorvauskiin, mukaan lukien korvauskiin epäsuorista vahingoista TAI LIKETOIMINNAN KESKEYTYSISTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI VOITON, MYYNTITULOJEN, MATERIAALIEN, ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN, DATAN, SOPIMUKSEN, LEIRIKARVON TAI VASTAAVAN MENETYKSISTÄ (OLIVATPA NE LUONTEELTAAN SUORIA TAI EPÄSUORIA) TAI MISTÄÄN VÄILLISISTÄ VAHINGOISTA, ole saatavilla. MYYJÄN KUMULATIIVINEN ENIMMÄISKORVAUSVASTUU SUHTEESSA KAIKKIIN MUUIHIN VAATIMUKSIIN JA VASTUUIHIN, MUKAAN LUKIEN MIHN TAHANSA KORVAUSVASTUUSIIN LIITTYVÄT VELVOITTEET, OLIPA VAKUUTUSTA TAI EI, EI YLTÄ VAATEEN TAI VASTUUN AIHEUTTAVAN TUOTTEEN HINTAA. MYJÄ KIELTÄÄ KAikki KORVAUSVASTUU, JOTKA LIITTYVÄT ILMAISEEN TIETOON TAI APUUN, JOTA MYYJÄ ON ANTANUT MUTTA JOTA EIOLE TÄLTÄ VAADITTU. MIKÄ TAHANSA KANNE MYYJÄÄ VASTAAN ON NOSTETTAVA KAHDEKSANTOISTA (18) KUUKAUDEN KULUESSA PÄIVÄSTÄ, JONA KANNE AIHEUTTI. NÄMÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKEET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA HUOLIMATTAA MISTÄ TAHANSA MUISTA PÄINVASTAISISTA MÄÄRÄYKSISTÄ JA HUOLIMATTAA KANTEEN MUODOSTA, PERUSTUVAAN SEKOITUKSEEN, VAHINGONKORVAUSOIKEUTEEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI JA ANKARA VASTUU) TAI MUUHUN PERUSTEESEEEN, JA LISÄKSI NE ULOTTUVAT KOSKEMAAN MYYJÄN TOIMITAJIA, VALTUUTETTUJA JAKELIJAITA JA MUITA VALTUUTETTUJA JÄÄLLEENMYJÄÄ ULKOPOULISINA EDUNSAAJINA. JOKAINEN TÄSSÄ ANNETTU MÄÄRÄYS, JOSSA SÄÄDETÄÄN VASTUUNRAJOITUKSESTA, TAKUUNRAJOITUKSESTA, VAHINGONKORVAUSEHDOSTA TAI VAHINGONKORVAUSTEN POISSULKEMISESTA, ON EROTETTAVISSA JA RIIPPUMATON MISTÄ TAHANSA MUISTA MÄÄRÄYKSISTÄ, JA SE ON PANTAVA TOIMEEN SELLAISENA.

KAICKISSA VAHINGONKORVAUSVATIIMUKSISSA TAI RIITA-ASIOISSA, JOTKA JOHTUVAT VÄITETYSTÄ TAKUUN RIKKOMISESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ, TUOTEVASTUUSTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA OIKEUDELLISESTA TAI OIKEUDENMUKAISESTA TEORIASTA, OSTAJA HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI, ETTÄ BMT EIOLE KORVAUSVASTUUVA VAHINGOISTA TAI VOITON MENETYKSISTÄ, OLIVATPA NE OSTAJAN TAI OSTAJAN ASIKAIDEN. BMT:N KORVAUSVASTUU RAJOITUU NIIDEN BMT:N OSTAJALLE MYYMIEN MÄÄRÄITYJEN TAVAROIDEN OSTOHINTAAN, JOISTA VAHINGONKORVAUSVASTUU AIHEUTUU.

Kenelläkään Baylis Medicalin asiamaisehillä, työntekijällä tai edustajalla ei ole valtuus sítia yritystä miinhkään muuhun tuotetta koskevaan takuuun, vakuutukseen, vakuutukseen tai edustukseen. Tämä takuu on voimassa vain Baylis Medicalin tuotteiden alkuperäiselle ostajalle, joka on ostanut tuotteen suoraan Baylis Medicalin valtuutetuista edustajista. Alkuperäinen ostaja ei voi siirtää takuita.

Minkä tahansa BMT:n tuotteen käyttö katsotaan näiden ehtojen hyväksymiseksi.

Baylis Medicalin tuotteiden takuujaksot:

Kertakäytötuooteet	Tuotteen säilyvyysaika
Lisätarvikkeet	90 päivää lähetyspäivästä laskettuna

Norsk

Les gjennom alle instruksjonene nøyne før bruk. Følg alle advarsler og forsiktigheitsregler som er nevnt i denne bruksanvisningen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til komplikasjoner for pasienten.

Baylis Medical Technologies er avhengig av at legen bestemmer, vurderer og kommuniserer til hver enkelt pasient alle forutsigbare risikoer ved prosedyren.

I. ENHETSBEKRÆFTELSE

Nykanen Radiofrequency Wire leverer radiofrekvenskraft (RF) i en monopolær modus mellom den distale elektroden og en kommersiell tilgjengelig ekstern referanseelektrode, som er i samsvar med IEC 60601-2-2017 .2017. Nykanen Wire er koblet til BMC RF-punkteringsgeneratoren via kabelen for katetertilkobling. Kabelen har en maksimal tillatt lengde på 3 meter. Detaljert informasjon om BMC RF-punkteringsgeneratoren finnes i en egen håndbok som følger med generatoren (med tittelen «Bruksanvisning for RF-punkteringsgenerator»), BMC-generatorer som er kompatible med Nykanen Radiofrequency Wire inkluderer RFP-100 eller RFP-100A.

De kritiske dimensjonene til Nykanen Radiofrequency Wire finner du på enhetsetiketten. Teflonolsasjonen på wireren kropp muliggjør jevn fremføring gjennom ledekateretere, mens den ytre diametern er liten nok til å gi tilstrekkelig avstand for injeksjon av kontrastlösningen gjennom ledekateretet. Den distale delen av Nykanen Radiofrequency Wire er fleksibel og den aktive tuppen er formet til å være atraumatisk for hjertevevet med mindre RF-energi påføres.

II. INDIKASJONER FOR BRUK

U.S.A.: Nykanen Radiofrequency Wire er ment å kutte og/eller koagulere bløtvev.

Canada: Nykanen Radiofrequency Wire er ment å skape en atriel septumdefekt i hjertet.

III. KONTRAINDIKASJONER

U.S.A.: Nykanen Radiofrequency Wire anbefales ikke til bruk under forhold som ikke krever kutting eller koagulering av bløtvev.

Canada: Nykanen Radiofrequency Wire anbefales ikke til bruk under forhold som ikke krever dannelse av atriel septumdefekt.

IV. ADVARSLER

- Nykanen Radiofrequency Wire leveres STERIL ved bruk av en etylenoksidprosess. Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet.

XVI. RAJOITETUT TAKUUT
Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) tarjoaa kertakäytötörvikkeilleen ja lisätarvikkeilleen takuun materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan. BMT takaa, että steriliit tuotteet pysyvät sterileinä etiketissä ilmoitetun ajan edellyttäen, että alkuperäinen pakaus pysyy ehjänä. Tällä

- Laboratoriepersonell og pasienter kan gjennomgå betydelig røntgeneksponering under radiofrekvente punkteringsprosedyrer på grunn av kontinuerlig bruk av fluoroskopisk bildebehandling. Denne eksponeringen kan resultere i en økt strålingsskade samt økt risiko for somatiske og genetiske effekter. Derfor må det flettes tilstrekkelige tiltak for å minimere denne eksponeringen.
 - Nykanen Radiofrequency Wire er kun beregnet til bruk på én pasient. Ikke prøv å sterilisere og bruke tråden på nytt. Gjenbruk kan forårsake pasientskade og/eller overføring av smittsomme sykdommer fra en pasient til en annen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til komplikasjoner for pasienten.
 - Ikke prøv å bruke Nykanen Radiofrequency Wire med elektrokauteriseringsutstyr.
 - Nykanen Radiofrequency Wire må brukes med kateterkontakkabelen og BMC RF-punkteringsgeneratoren. Forsøk på å bruke den med andre RF-generatorer og kontakttråder kan føre til elektrosjokk hos pasienten og/eller operatører.
 - Den aktive tuppen av Nykanen Radiofrequency Wire er skjørt. Vær forsiktig så du ikke skader tuppen mens du håndterer tråden. Hvis tuppen blir skadet, kast tråden umiddelbart.
 - Hvis den aktive tuppen av tråden blir bøyd når som helst under bruk, må du kaste den umiddelbart. Ikke prøv å rette ut den aktive tuppen.
 - For RFP-100: Ikke prøv å punktere med en innledende effektinstilling på mer enn 10 watt. Det første forsøket skal gjøres med en innstilling på 10 watt. I påfølgende forsøk kan strøminnlastingene økes, om nødvendig.
 - Under RF-effekt kan implanterte enheter slik som pacemakere bli påvirket. Kvalifiserte råd bør innhentes etter behov for å minimere risikoen for personskade på grunn av funksjonsfeil på implanterte enheter.
 - Nykanen Radiofrequency Wire er ikke beregnet for bruk hos nyfødte pasienter (under en måneds alder). Ikke prøv å behandle nyfødte pasienter med tråden.
 - Individuell pasients anatomi og lege teknikk kan kreve prosessuelle variasjoner.
 - Utiløst aktivering eller bevegelse av den aktiverede elektroden utenfor synsfeltet kan føre til skade på pasienten.
- V. FORHOLDSREGLER**
- Ikke prøv å bruke Nykanen Radiofrequency Wire eller tilleggsutstyret før du har lest den medfølgende bruksanvisningen grundig.
 - Radiofrekvenspunkteringen skal bare utføres av leger som er grundig opplært i teknikker for radiofrekvensdrevet punktering i et fullt utstyr kateteriseringslaboratorium.
 - Den sterile emballasjen skal inspiseres for mulige kompromitteringer før bruk. Forsikre deg om at emballasjen ikke er skadet. Ikke bruk utstyret hvis emballasjen er kompromittert.
 - Inspiser Nykanen Radiofrequency Wire før bruk for å sikre at det ikke er sprekker eller skader på isolasjonsmaterialet. Ikke bruk tråden hvis det er skade.
 - Ikke bruk Nykanen Radiofrequency Wire etter «Use By»-datoen (Brukes innen) som er angitt på etiketten.
 - Nykanen Radiofrequency Wire er kun ment for bruk med enhetene som er oppført i avsnitt VII, «Nødvendig utstyr».
 - Les og følg produsentens instruksjoner for bruk av referanseelektroden. Bruk alltid referanseelektroder som oppfyller eller overgår kravene i IEC 60601-2-2:2017.
 - Plassering av den disperptive elektroden på låret kan være forbundet med høyere impedans.
 - For å hindre tennfare må du forsikre deg om at det ikke er brennbart materiale i rommet under påføring av RF-strøm.
 - Ta forholdsregler for å begrense effekten som den elektromagnetiske forstyrrelsen (EMI), som produseres av generatorene, kan ha på ytelsen til annet utstyr. Kontroller kompatibiliteten og sikkerheten til kombinasjonen av andre fysiologiske overvåkings- og elektriske apparater som skal brukes på pasienten i tillegg til generatorene.
 - Tilstrekkelig filtrering må brukes for å muliggjøre kontinuerlig overvåking av overflateelektrokardiogrammet (EKG) under bruk av radiofrekvent kraft.
 - Forsiktig trådmanipulering må utføres for å unngå hjerteskader eller tamponade. Fremføring av tråd skal gjøres under fluoroskopisk veileding. Hvis det oppstår motstand, IKKE bruk overdrive kraft til å trekke tråden frem eller ut.
 - Ikke prøv å punktere før en fast posisjon av den aktive tuppen er oppnådd mot atrialseptumet.
 - Ikke aktiver RF mens tuppen befinner seg i et/en tredjeparts innføringssett, dilatator eller kateter.
 - Det anbefales ikke å overstige fem (5) påføringer av RF-kraft per Nykanen Radiofrequency Wire.
 - Ikke bøy Nykanen Radiofrequency Wire. Overdreven bøyning eller knekking av trådskaftet kan skade integriteten til tråden og kan forårsake pasientskade. Vær forsiktig når du håndterer tråden.
 - RF-generatorene er i stand til å levere betydelig elektrisk kraft. Pasient- eller operatørskafe kan skyldes feil håndtering av tråden og referanseelektroden, særlig når du bruker enheten.
 - Under strømtilførselen skal pasienten ikke få komme i kontakt med jordede metaloverflater.
 - Tilsynelatende lav effekt eller at utstyret ikke fungerer som det skal ved normale innstillingene, kan indikere feil påføring av referanseelektroden, svikt i en elektrisk ledning eller dårlig vevkontakt ved den aktive tuppen. Sjekk for åpenbare utstyrssdefekter eller feil påføring. Forsøk på å plassere tuppen av Nykanen Radiofrequency Wire bedre mot atrialseptumet. Øk bare kraften hvis det er liten utgangseffekt.
 - Inspiser og test regelmessig kabler og tilbehør som kan brukes.
 - Baylis Medical Technologies er avhengig av at legen bestemmer, vurderer og kommuniserer til hver enkelt pasient alle forutsigbare risikoer ved Baylis Medical RF-punkteringssystemet.
 - Ikke prøv å sette inn og bruke den proksimale enden av Nykanen Radiofrequency Wire som den aktive tuppen.
 - Nykanen Radiofrequency Wire og BMT kateterkontakkabelen har en nominell maksimal spenning på 400 rms.
- VI. UGUNSTIGE HENDELSER**
- Bivirkninger som kan oppstå når du bruker Baylis Medical RF-punkteringssystemet inkluderer:
- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Atrialflimmer (AF) | Ventralkalear takykardi (VT) |
| Forkammerflimmer | Karspasme |
| Atrial takykardi | Perforering og/eller hjertetamponade |
| Vedvarende arytmia | Sepsis / infeksjon / betennelse |
| Embolisk hendelse | Perikardell/pleural effusjon |
| Kardissesjon/-punktering | Smerter og ømhet |
| Bleddring | Leidning/hjerteblokk |
| Hematom | Perikarditt |
| Ventralkibrillering (VF) | Død |
| Hjernesinfarkt | Myokardinfarkt |
| Vevsforbrenning | |

Undersøk og forsikre deg om at det ikke er eksponert metall langs enhetens kropp og mellom den proksimale enden og trykknappkontakten til kateterkontakkabelen. Undersøk alle tilkoblinger før bruk. Defekt utstyr må ikke brukes. Ikke bruk Nykanen Radiofrequency Wire.

VIII. NØDVENDIG UTSTYR

- Intrakardiale punkteringsprosedyrer skal utføres i en spesialisert klinisk setting utstyr med en/et fluoroskopienhet, røntgenbord, fysiologisk oppaker, nødutstyr og instrumenter for å få vaskuler tilgang. Hjelpmateriell som kreves til å utføre hjertepunktering, inkluderer:
- BMC RF-punkteringsgenerator
 - Kateterkontakkabel (modell RFP-101 for bruk med RFP-100-generator eller RFX-BAY-OTW-10-SU for bruk med RFP-100A-generator)
 - Referanseelektrode som oppfyller eller overgår kravene i IEC 60601-2-2:2017 til elektrokirurgiske elektroder, for eksempel Valley Labs Polyhesive elektrode nr. E7506.
 - Det anbefales å bruke Nykanen Radiofrequency Wire med Baylis Medical ProTrack™ mikrokateter (modell CIC 38-145).

IX. SETTE OPP SYSTEMET

- Se bruksanvisningen for BMC RF-punkteringsgeneratoren. Bruksanvisningen beskriver trinnene for å koble til systemet, angi parametere og levere radiofrekvenskraft.
- Alle instruksjoner for nødvendig utstyr skal leses nøyde, forstås og følges. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til komplikasjoner.

X. FESTE REFERANSEELEKTRODEN

- Fjern referanseelektroden fra emballasjen og trekk av baksiden for å eksponere den ledende geloverflaten. Kontroller at elektroden er fuktig og klebrig å ta på før du legger den på pasienten. En tørr elektrode vil ha begrenset jordingsevne.
- Plasser referanseelektroden på en godt vaskularisert konveks hudoverflate som er i nærheten av hjertet. Ikke plasser denne elektroden på låret, siden dette stedet er forbundet med høyere impedans (se avsnitt V, «Forholdsregler»). Unngå arreve, benet fremspring, fettvev og områder der væske kan samle seg. Barber, rengjør og tørk påføringsstedet etter behov.
- Kontroller at det er oppnådd utmerket kontakt over hele området av referanseelektroden. Forbranning kan oppstå når RF-strøm leveres til en referanseelektrode med dårlig kontakt.
- Koble referanseelektrodekontakten til riktig port på BMC RF-punkteringsgeneratoren i henhold til generatorens bruksanvisning. Forsikre deg om at referanseelektrodekontakten er presset godt inn i stikkontakten.

XI. FORESLÅTT BRUKSANVISNING

Nykanen Radiofrequency Wire settes vanligvis inn i femoralvenen og deretter plasseres i riktig hjertekammer under fluoroskopisk veileding. Når riktig posisjonering er oppnådd, leveres radiofrekvenskraft via BMC RF-punkteringsgeneratoren. Dette resulterer i punktering av det bestrålte hjertevevet.

A. For å klargjøre enheter

- Nykanen Radiofrequency Wire leveres steril. Bruk aseptisk teknikk når du åpner pakken og håndterer produktet i det sterile feltet.
- Før innsettingen av Nykanen Radiofrequency Wire er vanlig premedisining for hjertekateterisering nødvendig.
- Prosedyren kan gjøres perkutant via femoralvenen.
- Når prosedyren utføres med perkutan teknikken, brukes et ledekateter til å føre Nykanen Radiofrequency Wire inn i hjertet til punkteringsstedet.
- Før punkteringsprosedyren skal både venstre og høyre atrieltrykk registreres og systemisk metning bestemmes.
- Nykanen Radiofrequency Wire føres inn i høyre atrium, og wiretuppens plassering bekreftes ved fluoroskopisk undersøkelse.

B. For å koble til kabelen og tråden

- Koble Nykanen Radiofrequency Wire til kateterkontakkabelen, og forsikre deg om at Nykanen Radiofrequency Wire er satt riktig inn i trykknappkontakten. Forsikre deg om at tilkoblingskabelen er koblet til riktig port på BMC RF-punkteringsgeneratoren. Sørg for å følge generatorens bruksanvisning nøyde før du bruker generatoren.

C. Til posisjon-tråd

- Før Nykanen Radiofrequency Wire frem slik at den aktive tuppen strekkes utover katetertrappen og griper inn i målevetet.
- Når riktig posisjonering er oppnådd, kan RF-kraft leveres via BMC RF-punkteringsgeneratoren til den aktive tuppen. Dette resulterer i punktering av det bestrålte hjertevevet.
- Se generatorens bruksanvisning før du bruker generatoren.
- MERK: Hvis den aktive tuppen av Nykanen Radiofrequency Wire blir bøyd når som helst under bruk, må du kaste den umiddelbart. Ikke prøv å rette ut den aktive tuppen.**


D. For å levere RF-kraft

- MERK: Det anbefales at brukeren bruker minst mulig energi for å oppnå ønsket punktering.**
- For RFP-100: En effektinstilling på 10 watt har blitt fastslått å være tilstrekkelig for vellykket punktering basert på eksperimenter. Ikke bruk en innledende effektinstilling som er større enn 10 watt.
- For RFP-100A: En innledende innstilling på ett (1) sekund i «PULSE»-modus anbefales. Ved påfølgende punkteringer kan modus- og tidsinstillingene justeres om nødvendig basert på legens skjønn. Ikke prøv å punktere med en innledende innstilling på mer enn ett (1) sekund i «PULSE»-modus.
- Det må påføres et fast trykk på Nykanen Radiofrequency Wire under prosedyren for å kunne føre den gjennom vevet.
- Levering av RF-kraft kan avsluttes ved å trykke på RF PÅ/AV-knappen på generatoren hvis tidsuret ikke er utløpt.
- Hvis septalpunksjon ikke lykkes etter fem (5) påføringer av RF-kraft, anbefales det at brukeren fortsetter med en alternativ metode for prosedyren.
- Når den innledende punkteringen er fullført, skal Nykanen Radiofrequency Wire føres fremover mekanisk uten radiofrekvensstyrke.
- Innføring i venstre atrium kan bekreftes ved å overvake Nykanen Radiofrequency Wire under fluoroskop. Når ledekateteren har blitt ført over Nykanen Radiofrequency Wire, vil en liten injeksjon av kontrastmiddele indikere at ledekateteret nå er i venstre atrium.
- Nykanen Radiofrequency Wire kan nå fjernes fra pasienten. Punktering bør deretter forstørres med passende, godkjente utvidelsesmetoder. Riktige brukerinstruksjoner som følger med disse forskjellige enhetene, skal følges.

VII. INSPISER FØR BRUK

Før bruk av Baylis Medical RF-punkteringssystemet skal de enkelte komponentene, inkludert BMC RF-punkteringssystemet, Nykanen Radiofrequency Wire, og BMT-kateterkontakkabelen undersøkes nøyde for skader eller mangler, i likhet med alt utstyr som brukes i prosedyren.

Koblinger



XII. RENGJØRINGS- OG STERILISERINGSINSTRUKSJONER

Nykanen Radiofrequency Wire er et engangsutstyr og leveres steril. Ikke rengjør eller sterilisere enheten. Enheten kan bare betraktes som steril hvis pakken ikke åpnes eller blir skadet før bruk.

XIII. AVHENDING AV AVFALL

Behandle brukt Nykanen Radiofrequency Wire som en mikrobiologisk risk og kast den i samsvar med standard sykehussprosedyrer.

XIV. KUNDESERVICE- OG PRODUKTRETURINFORMASJON

Hvis du har problemer med eller spørsmål om utstyr fra Baylis Medical, kan du kontakte vårt tekniske støttepersonell.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

NOTATER:

- For å returnere produkter må du ha et autorisasjonsnummer for retur før du sender produktene tilbake til Baylis Medical Technologies. Instruksjoner om produktretur vil bli gitt på dette tidspunktet.
- Forsikre deg om at ethvert produkt som returneres til Baylis Medical er rengjort, dekontaminert og/eller sterilisert som angitt i produktreturinstruksjonen før du returnerer det for garantier service. Baylis Medical godtar ikke noe brukt utstyr som ikke er blitt rengjort eller dekontaminert i henhold til produktreturinstruksjonene.

XV. MERKING OG SYMBOLER

	Produsent
	Steriliser med etylenoksid
	Bruk innen
	Forsiktighet
	Følg bruksanvisningen
	Modellnummer
Rx ONLY	Advarsel: I henhold til føderal lovgivning i USA kan dette produktet kun selges av eller foreskrives av en lege.
	Engangsbruk – ikke for gjenbruk
	Ikke resteriliser
	Lotnummer
	Ikke bruk hvis emballasjen er skadet
	Hold unna sollys
	Ikke-pyrogen
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	Skal kun brukes med BMC RFP-generatorer
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Maksimalt fem (5) påføringer av RF-kraft

XVI. BEGRENSEDE GARANTIER

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garanterer at dets engangsprodukter og tilbehør vil være uten defekter i materialer og utførelse. BMT garanterer at sterile produkter vil forblи sterile perioden vist på etiketten så lenge originalemballasjen forblir intakt. Under denne begrensede

garantien, hvis noe dekket produkt viser seg å ha mangler i materialer eller utførelse, vil BMT erstatte eller reparere, etter eget skjønn, ethvert slike produkt, minus eventuelle gebyrer til BMT for transport- og arbeidskostnader i forbindelse med inspeksjon, fjerning eller utnyttelse av produkt. Garantis varighet er: (i) for engangsprodukten, holdbarheten til produktet, og (ii) for tilbehørsprodukten, 90 dager fra leveringsdato. Denne begrensede garantien gjelder bare for nye, opprinnelige fabrikkleverte produkter som har blitt brukt til normal og tiltenkt bruk. BMTs begrensede garanti gjelder ikke for BMT-produkter som er resterilisert, reparert, endret eller modifisert på noen måte, og gjelder ikke BMT-produkter som er blitt lagret, rengjort eller installert feil, eller betjent eller vedlikeholdt feil og i strid med BMTs instruksjoner.

FRASKRIVELSE OG UTELUKKELSE AV ANDRE GARANTIER

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garanterer at dets engangsprodukter og tilbehør vil være uten defekter i materialer og utførelse. BMT garanterer at sterile produkter vil forblи sterile perioden vist på etiketten så lenge originalemballasjen forblir intakt. Under denne begrensede garantien, hvis noe dekket produkt viser seg å ha mangler i materialer eller utførelse, vil BMT erstatte eller reparere, etter eget skjønn, ethvert slike produkt, minus eventuelle gebyrer til BMT for transport- og arbeidskostnader i forbindelse med inspeksjon, fjerning eller utnyttelse av produkt. Garantis varighet er: (i) for engangsprodukten, holdbarheten til produktet, og (ii) for tilbehørsprodukten, 90 dager fra leveringsdato. Denne begrensede garantien gjelder bare for nye, opprinnelige fabrikkleverte produkter som har blitt brukt til normal og tiltenkt bruk. BMTs begrensede garanti gjelder ikke for BMT-produkter som er resterilisert, reparert, endret eller modifisert på noen måte, og gjelder ikke BMT-produkter som er blitt lagret, rengjort eller installert feil, eller betjent eller vedlikeholdt feil og i strid med BMTs instruksjoner.

BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER

DEN BEGRENSEDE GARANTIEN OVENFOR ER DEN ENESTE GARANTIEN SOM SELGEREN GIR. SELGEREN FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL EN/ET BESTEMT BRU刹 ELLER FORMÅL.

RETTSMIDDELET SOM ER ANGITT HER, SKAL VÆRE DET ENSTE RETTSMIDDELET FOR ETHVERT GARANTIKRAV, OG YTTERLIGERE SKADER, INKLUDERT FØLGESKADER ELLER SKADER FOR DRIFTSSTANS ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, MATERIALER, FORVENTET SPARING, DATA, KONTRAKT, GOODWILL ELLER LIGNENDE (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER FOR ALLE ANDRE FORMER FOR TILFELDIGE, ELLER INDIREKTE SKADER AV NOE SOM HELST SLAG, SKAL IKKE VÆRE TILGJENGELIG. SELGERS MAKSIMALE KUMULATIVE ANSVAR RELATIVT TIL ALLE ANDRE KRAV OG FORPLIKTELSER, INKLUDERT FORPLIKTELSEN UNDER ENHVER SKADELØSHOLDELSE, ENTEN FORSIKRET ELLER IKKE, SKAL IKKE OVERSKRIDE KOSTNADEN FOR PRODUKTET/PRODUKTENE SOM KRAVET ELLER FORPLIKTELSEN ER BASET PÅ. SELGEREN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR RELATERT TIL VERDERLAGSFRI INFORMASJON ELLER ASSISTANSE SOM ER GITT, MEN SOM IKKE KREVES AV SELGER HERUNDER. ALLE SØKSMÅL MÅ SELGER MÅ BRINGES INN ATTEN (18) MÅNEDER EFTER ÅRSAKEN TIL SØKSMÅLET TILFALLER. DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER AV ANSVAR GJELDER UAVHENGIG AV EVENTUELLE ANDRE MOSTRIDENDE BESTEMMELSER HERUNDER OG UAVHENGIG AV TYPEN SØKSMÅL, ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSGRUNNLAG (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSMOHET) ELLER PA ANNEN MÅTE, OG VIL VIDERE UTVIDE TIL FORDEL FOR SELGERENS LEVERANDØRER, UTNEVNT DISTRIBUTØRER OG ANDRE AUTORISERTE FORHANDLERE SOM TREDEJEPARTSMOTTAKERE. HVER BESTEMMELSE HERUNDER SOM GIR BEGRENSNING AV ANSVAR, ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER BETINGELSELLER UTELUKKELSE AV SKADER, KAN UTSKILLES FRA AVTALEN OG ER UAVHENGIG AV ANDRE BESTEMMELSER OG SKAL HÅNDHEVES SOM SÅDAN.

I ETHVERT KRAV ELLER SØKSMÅL OM SKADER SOM SKYLDES PÅSTÅTT BRUDD PÅ GARANTIEN, KONTRAKTSBRUDD, UAKTSMOHET, PRODUKTANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI ELLER PRINSIPPER OM RETTFERDIGHET, SAMTYKKER KJØPEREN I AT BMT IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, ENTEN FRA KJØPER ELLER KJØPERS KUNDER. BMTS ANSVAR SKAL VÆRE BEGRENSET TIL KJØPSKOSTNAD FOR KJØPEREN AV DE SPESIFISERTE VARENE SOLGT AV BMT TIL KJØPEREN SOM GIR ANLEDNING TIL ANSVARSKRAVET.

Ingen agent, ansatt eller representant for Baylis Medical har fullmakt til å binde selskapet til noen annen garanti, bekrftelse eller framstilling angående produktet.

Denne garantien er kun gyldig for den opprinnelige kjøperen av Baylis Medical-produkter direkte fra en Baylis Medical-autorisert agent. Den opprinnelige kjøperen kan ikke overføre garantien.

Bruk av BMT-produkter skal anses som aksept av vilkårene og betingelsene her.

Garantiperiode for Baylis Medical-produkter er som følger:

Engangsprodukter	Holdbarhetsiden til produktet
Tilbehørsprodukter	90 dager fra leveringsdatoen

Svenska

Läs alla anvisningar noggrant före användning. Iaktta alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i den här bruksanvisningen. Annars kan patientkomplikationer inträffa.

Baylis Medical Technologies förlitar sig på att läkaren avgör, bedömer och kommunicerar till varje enskild patient alla förutsäbara risker med proceduren.

I. ENHETSBEKRIVNING

Nykanen-radiofrekvensledaren tillför radiofrekvensenergi i ett monopolar läge mellan dess distala elektrode och en kommersiellt tillgänglig extern DIP-elektrode (Disposable Indifferent (Dispersive) Patch) som överensstämmer med IEC 60601-2-2: 2017. Nykanen-ledaren ansluts till BMC-radiofrekvenspunktsgeneratorn via kateterkontaktkabeln. Kabeln tillåter en längd på 3 meter. Detaljerad information om BMC-radiofrekvenspunktsgeneratorn finns i en separat handbok som medföljer generatorn (bruksanvisningen till BMC-radiofrekvenspunktsgeneratorn). BMC-generatorn som är kompatibla med Nykanen-radiofrekvensledaren innehåller RFP-100 eller RFP-100A.

Viktiga mått på Nykanen-radiofrekvensledaren finns på enhetsetiketten. Teflonisoleringen på ledarhölet underlättar jämna förflyttningar genom ledarkatetrar, medan den yttre diamentern är tillräckligt liten för att ge tillräckligt avstånd för injektion av kontrastlösning genom ledarkatetrar. Den distala delen av Nykanen-radiofrekvensledaren är flexibel och den aktiva spetsen är formad för att vara atraumatisk för hjärtvänden såväl inom RF-energi appliceras.

II. INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

USA: Nykanen-radiofrekvensledaren är avsedd att skära och koagulera mjukvävnad. Kanada: Nykanen-radiofrekvensledaren är avsedd att skapa en förmaksseptumdefekt i hjärtat.

III. KONTRAINDIKATIONER

USA: Det rekommenderas inte att Nykanen-radiofrekvensledaren används när det inte krävs skärning eller koagulering av mjukvävnad.

Kanada: Det rekommenderas inte att Nykanen-radiofrekvensledaren används när det inte behöver skapas en förmaksseptumdefekt.

IV. VARNINGAR

- Nykanen-radiofrekvensledaren levereras STERIL, den har steriliseras med etylenoxid. Använd inte produkten om förpackningen är skadad.
- Laboratoriepersonal och patienter kan utsättas för betydande röntgenexponering under radiofrekvenspunktionsprocedurer på grund av kontinuerlig användning av genomsynsing. Sådan exponering kan leda till akut strålskada och ökad risk för somatiska och genetiska effekter. Lämpliga åtgärder måste därför vidtas för att minimera denna exponering.

• Nykanen-radiofrekvensledaren är endast avsedd för enpatientsbruk. Försök inte att sterilisera och återanvända ledaren. Återanvändning kan leda till patientskador eller överförande av smittsamma sjukdomar från en patient till en annan. Annars kan patientkomplikationer inträffa.

• Försök inte att använda Nykanen-radiofrekvensledaren med elektrokoaguleringsenheter. Nykanen-radiofrekvensledaren måste användas med kateterkontaktkabeln och BMC-radiofrekvenspunktionsgeneratorn. Försök att använda den med andra RF-generatorer eller anslutningsledare kan resultera i att patienten eller operatören får elektriska stötar. Den aktiva spetsen på Nykanen-radiofrekvensledaren är ömtälig. Var försiktig så att inte spetsen skadas när du hanterar ledaren. Kassera ledaren omedelbart om spetsen skadas.

• Om den aktiva spetsen böjs när ledaren används ska ledaren kasseras omedelbart. Försök inte att räta ut den aktiva spetsen.

• För RFP-100: Försök inte att punktera med en inledande effektinställning på mer än 10 watt. Det inledande försöket ska göras med en inställning på 10 watt. Vid efterföljande försök kan effektinställningen ökas.

• När radiofrekvens tillförs kan implanterade enheter, t.ex. pacemakrar, påverkas. Konsultera en kvalificerad person vid behov för att minimera risken för skador på grund av att implanterade enheter felfungerar.

• Nykanen-radiofrekvensledaren är inte avsedd att användas på neonatalpatienter (yngre än en månad). Försök inte att behandla neonatalpatienter med ledaren.

• Enskild patientanatomi och läkar teknik kan kräva procedurvariationer.

• Oavsettlig aktivering eller rörelse av den aktiverade elektroden utanför synfältet kan leda till skada på patienten.

V. FÖRSIKTIGHETSÄTGÄRDER

• Försök inte att använda Nykanen-radiofrekvensledaren eller tillhörande utrustning förrän du har läst de medföljande bruksanvisningarna noggrant.

• Radiofrekvenspunktionsprocedurer ska endast utföras av läkare som är välutbildade i teknikerna för punktion med radiofrekvenseffekt i ett fullt utrustat kateteriseringslaboratorium.

• Okulärbesiktninga den sterila förpackningen före användning för att upptäcka eventuella felaktigheter. Kontrollera att förpackningen är oskadad. Använd inte utrustningen om förpackningen har äventyrats.

• Inspektera Nykanen-radiofrekvensledaren visuellt för att säkerställa att det inte finns några sprickor eller skador på isoleringsmaterialet. Använd inte ledaren om det finns skador.

• Använd inte Nykanen-radiofrekvensledaren efter det utgångsdatum som står på etiketten.

• Nykanen-radiofrekvensledaren är endast avsedd att användas med de enheter som anges i avsnitt VIII, Utrustning som behövs.

• Läs och följ tillverkarens anvisningar för användning av DIP-elektroden (Disposable Indifferent (Dispersive) Patch). Använd alltid DIP-elektroder som uppfyller eller överskrider kraven i IEC 60601-2-2: 2017.

• Att placera den dispersiva elektroden på läret kan vara förknippat med högre impedans.

• Förhindra risken för antändning genom att se till att det inte finns brännbart material i rummet under applikationer med RF-effekt.

• Vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa effekterna som den elektromagnetiska störningen (EMI) som genereras av generatorn kan ha på annan utrustnings prestanda. Kontrollera kompatibiliteten och säkerheten för kombinationer av andra fysiologiska övervakningsapparater och elektrisk utrustning än generatorn som ska användas på patienten.

• Tillräcklig filtrering måste användas för att möjliggöra kontinuerlig övervakning av ytelektrokardiogrammet (EKG) under applikationer med radiofrekvenseffekt.

• Manipuleringen av ledaren måste ske noggrant för att undvika hjärtaskador och -tamponad. Ledaravancemang ska göras under genomlysning. Om motstånd uppstår får du INTE använda överdriven kraft för att föra fram eller dra tillbaka ledaren.

• Försök inte att punktera förrän en ständig kontakt mellan den aktiva spetsen och förmaksseptum har uppnåtts.

• Aktivera inte RF när spetsen ligger i en tredjepartsintroducer, -dilatator eller -kateter.

• Vi rekommenderar att du inte överskider fem (5) radiofrekvenseffektkapplikationer per Nykanen-radiofrekvensledare.

• Böj inte Nykanen-radiofrekvensledaren. Överdriven böjning eller kinkning av ledarskaftet kan skada ledarens integritet och orsaka patientskador. Ledaren måste hanteras med försiktighet.

• RF-generatorn kan tillföra avsevärd elektrisk kraft. Skada på patienten eller operatören kan uppstå vid felaktig hantering av ledaren och DIP-elektroden, i synnerhet när enheten används.

• Patienten får inte komma i kontakt med slipade metallytor under effekttillförseln.

• Uppenbart låg effektförslag eller utrustningsfel vid normala inställningar kan indikera felaktig applikation av DIP-elektroden, fel på en elektrisk avleddning eller dålig vävnadskontakt vid den aktiva spetsen. Kontrollera om det föreligger uppenbar utrustningsdefekt eller felapplicering. Försök att bättre placera spetsen på Nykanen-radiofrekvensledaren mot förmaksseptum. Öka bara effekten om den låga effektförslingen fortsätter.

• Inspektera och testa återanvändbara kablar och tillbehör regelbundet.

• Baylis Medical Technologies förlitar sig på att läkaren avgör, bedömer och kommunicerar till varje enskild patient alla förutsebara risker med Baylis Medicals radiofrekvenspunktionsystem.

• Försök inte att föra in och använda den proximala änden av Nykanen-radiofrekvensledaren som aktiv spets.

• Nykanen-radiofrekvensledaren och kateterkontaktkabeln har en högsta märkspänning på 400 rms.

VI. BIVERKNINGAR

Biverknningar som kan uppstå när Baylis Medical-radiofrekvenspunktionsystemet används innefattar:

Förmäksflimmer Kammartakyardi
Förmäksfladdrar Kärlspasm

Förmäksstaktykardi Perforation och/eller hjärtatamponad

Ihållande arytmier Sepsis/infektion/inflammation

Embolisk biverkning Perikardial effusion/vätskeutgjutning i lungsäcken

Kärldissektion/punktion Smärta och örhet

Blödning Retnednings-/hjärtblock

Hematom Hjärtsäcksinflammation

Kammarflimmer Dödsfall

Cerebral infarkt Hjärtinfarkt

Vävnadsbrännskador

tryckknappa kontakten på kateterkontaktkabeln. Inspektera alla anslutningar före användning. Använd inte skadad utrustning. Återanvänd inte Nykanen-radiofrekvensledaren.

VIII. UTRUSTNING SOM BEHÖVS

Intrakardiella punktionsprocedurer ska utföras i en specialiserad klinisk miljö som är utrustad med en genomlysningssenheter, ett röntgenbord, en registreringsenheter för fysiologiska parametrar, nödutrustning och instrument för att få kärlaccess. Hjälpmedel som krävs för att utföra hjärtläppning innehåller:

- BMC-radiofrekvenspunktionsgenerator
- Kateterkontaktkabel (modell RFP-101 med RFP-100-generator och RFX-BAY-OTW-10-SU med RFP-100A-generator)
- DIP-elektro (Disposable Indifferent (Dispersive) Patch) som uppfyller eller överstiger kraven i IEC 60601-2-2: 2017 för elektrokirurgiska elektroder, såsom Valley Labs Polyhesive-elektro nr E7506.
- Det rekommenderas att använda Nykanen-radiofrekvensledaren med Baylis Medical ProTrack™-mikrokateter (modell CIC 38-145).

IX. STÄLLA IN SYSTEMET

• Se bruksanvisningen till BMC-radiofrekvenspunktionsgeneratorn. I bruksanvisningen beskrivs stegen som ska följas för att ansluta systemet, ställa in parametrar och tillföra radiofrekvenseffekten.

• Alla anvisningar gällande utrustning som behövs ska läsas noggrant, förstås och följas.

X. FÄSTA DEN INDIFFERENTA ELEKTRODEN

- Ta ut DIP-elektroden (Disposable Indifferent (Dispersive) Patch) ur förpackningen och dra bort baksidan så att den ledande gelytan exponeras. Kontrollera att elektroden är fuktig och vidhäftande innan du placarer den på patienten. En torr elektro har begränsad jordningsförmåga.
- Placera DIP-elektroden på en väl vaskulariserad konvex hudtyta i närbheten av hjärtat. Elektroden får inte placeras på läret eftersom den platsen är förknippad med högre impedans (se avsnitt V, Försiktighetsåtgärder). Undvik ärrvävnad, utskjutande kroppsdelar, fettvävnad och områden där vätska kan ansamlas. Raka, tvätta och torka appliceringsstället efter behov.
- Kontrollera att utmärkt kontakt har uppnåtts över hela DIP-elektrodens område. Brännskador kan uppstå vid RF-effekt tillförs till en DIP-elektro med dålig kontakt.
- Anslut DIP-elektrodkontakten till lämplig port på BMC RF-punktionsgeneratorn enligt bruksanvisningen till generatorn. Kontrollera att DIP-elektrodkontakten sitter fast ordentligt i uttaget.

XI. REKOMMENDERAD BRUKSANVISNING

Nykanen-radiofrekvensledaren förs vanligtvis in i lärbensvenen och placeras sedan i lämplig hjärtkammera under genomlysning. När lämplig positionering har uppnåtts tillförs radiofrekvenseffekten via BMC RF-punktionsgeneratorn. Detta resulterar i punktion av den avsedda hjärtvävnaden.

• Så här förbereder du enheterna

- Nykanen-radiofrekvensledaren levereras steril. Använd aseptisk teknik när du öppnar förpackningen och hanterar produkten i det sterila fältet.
- Innan Nykanen-radiofrekvensledaren förs in är normal premedicinering för hjärtkaterisering nödvändigt.
- Proceduren kan göras perkutan via lärbensvenen.
- När proceduren utförs med den perkutana tekniken används en ledarkateter för att föra in Nykanen-radiofrekvensledaren i hjärtat till punktionsstället.
- Före punktionsproceduren ska både vänster och höger förmaks tryck registreras och den systemiska saturationen fastställas.
- Nykanen-radiofrekvensledaren förs in i höger förmak medan ledarspetsens placering bekräftas under genomlysning.

• Så här ansluter du kabeln och ledaren

- Anslut Nykanen-radiofrekvensledaren till kateterkontaktkabeln och se till att Nykanen-radiofrekvensledaren sitter ordentligt i tryckknappa kontakten. Kontrollera att anslutningskabeln är ansluten till lämplig port på BMC RF-punktionsgeneratorn. Se bruksanvisningen till generatorn innan du använder generatorn, och följ anvisningarna i den.

• Så här positionerar du kabeln

- För fram Nykanen-radiofrekvensledaren så att den aktiva spetsen sträcker sig bortom kateterns spets och griper in i målvävnaden.
- När lämplig positionering har uppnåtts kan RF-effekt tillförs via BMC RF-punktionsgeneratorn till den aktiva spetsen. Detta resulterar i punktion av den avsedda hjärtvävnaden.
- Se bruksanvisningen till generatorn innan du använder generatorn.

• OBS! Om den aktiva spetsen böjs när Nykanen-radiofrekvensledaren används ska ledaren kasseras omedelbart. Försök inte att räta ut den aktiva spetsen.

• Så här tillför du radiofrekvensenergi

- OBS! Det rekommenderas att användaren använder minsta möjliga energi för att uppnå önskad punktion.
- För RFP-100: En effektinställning på 10 watt har experimentellt fastställts vara tillräcklig för lyckad punktion. Använd inte en inledande effektinställning större än 10 watt.
- För RFP-100A: En inledande inställning på en (1) sekund i läget PULSE (puls) rekommenderas. Vid efterföljande punktioner kan läges- och tidsinställningarna justeras efter läkarens godfinnande. Försök inte att punktera med en inledande inställning större än en (1) sekund i läget PULSE (puls).

• Ett fast tryck måste appliceras på Nykanen-radiofrekvensledaren under proceduren för att framgångsrikt föra fram den genombrottnade vävnaden.

- Du kan stänga av RF-effekttillförseln genom att trycka på knappen för radiofrekvensenergi på av generatorn om inte tidsgränsen har passerats.
- Om inte septal punktion har lyckats efter fem (5) RF-effektkapplikationer rekommenderas det att användaren går vidare med en alternativ procedurmетод.

• När den inledande punktionen har genomförts ska Nykanen-radiofrekvensledaren föras fram mekaniskt utan radiofrekvenseffekten.

- Inträde i det vänstra förmaket kan bekräftas genom att övervaka Nykanen-radiofrekvensledaren under genomlysning. När ledarkataterna väl har flyttats fram över Nykanen-radiofrekvensledaren anger en liten injektion av kontrastmedel att ledarkataterna nu befinner sig i det vänstra förmaket.

• Nykanen-radiofrekvensledaren kan nu tas bort från patienten. Punktionen ska sedan förstoras genom lämpliga, godkända utvidgningsmetoder. Lämpliga användaranvisningar som medföljer dessa olika enheter ska följas.

Biverknningar som kan uppstå när Baylis Medical-radiofrekvenspunktionsystemet används innefattar:

Förmäksflimmer Kammartakyardi

Förmäksfladdrar Kärlspasm

Förmäksstaktykardi Perforation och/eller hjärtatamponad

Ihållande arytmier Sepsis/infektion/inflammation

Embolisk biverkning Perikardial effusion/vätskeutgjutning i lungsäcken

Kärldissektion/punktion Smärta och örhet

Blödning Retnednings-/hjärtblock


Hematom Hjärtsäcksinflammation

Kammarflimmer Dödsfall

Cerebral infarkt Hjärtinfarkt

Vävnadsbrännskador

Anslutningar



XII. ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING OCH STERILISERING

Nykanen-radiofrekvensledaren är för engångsbruk och levereras steril. Enheten får inte rengöras eller resteriliseras. Enheterna kan bara anses vara sterila om förpackningarna inte har öppnats eller skadats före användning.

XIII. KASSERING AV AVFALL

Hantera den använda Nykanen-radiofrekvensledaren som biologiskt avfall och kassera den i enlighet med sjukhusets standardrutiner.

XIV. KUNDTJÄNST OCH INFORMATION OM PRODUKTRETUR

Kontakta teknisk support om du har problem med eller frågor om Baylis Medical-ultrusnring.

BAYLIS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

2645 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, Canada L4W 5S4
+1 (905) 948-5800
www.baylismedtech.com

ANMÄRKNINGAR:

1. Du måste ha ett returnummer innan du skickar tillbaka produkter till Baylis Medical Technologies. Produktretursanvisningar ges till dig vid detta tillfälle.
2. Alla produkter som returneras till Baylis Medical för garantiservice ska ha rengjorts, dekontaminerats och steriliseras enligt produktretursanvisningarna. Baylis Medical godtar inte begagnad utrustning som inte har rengjorts eller dekontaminerats ordentligt enligt produktretursanvisningarna.

XV. MÄRKNING OCH SYMBOLER

	Tillverkare
	Steril med etylenoxid
	Utgångsdatum
	Försiktighet
	Följ bruksanvisningen
	Modellnummer
Rx ONLY	Försiktighet! Enligt federal amerikansk lagstiftning får den här enheten endast säljas av eller på order av en läkare.
	Engångsbruk – får inte återanvändas
	Får inte resteriliseras
	Lotnummer
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad
	Skydda produkten mot solljus
	Icke-pyrogen
USE WITH: BMC RFP GENERATORS ONLY	Använd endast med BMC RFP-generatorer
POWER APPLICATIONS x5 MAX	Högst fem (5) RF-energiapplikationer

XVI. BEGRÄNSADE GARANTIER

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garanterar att dess förbrukningsartiklar och tillbehörsprodukter är fria från defekter i material och utförande. BMT garanterar att sterila produkter förblir sterila under den tidsperiod som visas på etiketten så länge originalförpackningen förblir intakt. Enligt denna begränsade garanti ska BMT, om någon produkt som omfattas vara defekt i material eller utförande, ersättta eller reparera, efter

absolut och eget gottfinnande, den produkten, minus BMT:s eventuella frakt- och arbetskostnader i samband med inspektion, borttagning eller påfyllning av produkten. Garantiperiodens längd är: (i) produkternas hållbarhetstid när det gäller förbrukningsartiklar och (ii) 90 dagar från leveransdatumet när det gäller tillbehörsprodukter. Denna begränsade garanti gäller endast nya fabrikslevererade originalprodukter som har använts enligt normalt och avsett bruk. BMT:s begränsade garanti ska inte gälla BMT-produkter som har resteriliseras, repareras, ändrats eller modifierats på något sätt och ska inte gälla BMT-produkter som har förvarats, rengjorts, installeras, använts eller underhållits på ett felaktigt sätt som strider mot BMT:s anvisningar.

ANSVARSRISKRIVNING OCH UNDANTAG FRÅN ANDRA GARANTIER

Baylis Medical Technologies Inc. (BMT) garanterar att dess förbrukningsartiklar och tillbehörsprodukter är fria från defekter i material och utförande. BMT garanterar att sterila produkter förblir sterila under den tidsperiod som visas på etiketten så länge originalförpackningen förblir intakt. Enligt denna begränsade garanti ska BMT, om någon produkt som omfattas finns vara defekt i material eller utförande, ersättta eller reparera, efter absolut och eget gottfinnande, den produkten, minus BMT:s eventuella frakt- och arbetskostnader i samband med inspektion, borttagning eller påfyllning av produkten. Garantiperiodens längd är: (i) produkternas hållbarhetstid när det gäller förbrukningsartiklar och (ii) 90 dagar från leveransdatumet när det gäller tillbehörsprodukter. Denna begränsade garanti gäller endast nya fabrikslevererade originalprodukter som har använts enligt normalt och avsett bruk. BMT:s begränsade garanti ska inte gälla BMT-produkter som har resteriliseras, repareras, ändrats eller modifierats på något sätt och ska inte gälla BMT-produkter som har förvarats, rengjorts, installeras, använts eller underhållits på ett felaktigt sätt som strider mot BMT:s anvisningar.

ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR SKADOR

DEN BEGRÄNSADE GARANTIN Ovan är den enda garantin som ges av Säljaren. Säljaren friskriver sig från alla andra garantier, uttryckliga såväl som underförstådda, inklusive garantier för Säljaren eller lämplighet för ett visst ändamål eller syfte.

DET RÄTTSMEDDEL SOM ANGES HÄRI SKA VARA DET ENDA RÄTTSMEDLET FÖR ALLA TYPER AV GARANTINSPRÅK, OCH YTTERLIGARE SKADOR, INKLUSIVE FÖLJSKADOR ELLER SKADOR PGA. VERKSAMHETSAVROTT ELLER FÖRLUST AV INKOMST, VINST, MATERIAL, FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, DATA, AVTAL, GOODWILL ELLER LIKNANDE (BADE DIREKTA OCH INDIREKTA SÄDAN) ELLER FÖR NÅGON ANNAN TYP AV OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, SKA INTE VARA TILLGÄNGLIGA. SÄLJARENS HÖGSTA KUMULATIVA SKADESTÄNDANSVAR FÖR ALLA ÖVRIGA ANSPRÅK OCH SKADESTÄNDANSVAR, INKLUSIVE PLIKTER ENLIGT NÄGOT UTOMOBILATORISKT SKADESTÄNDANSVAR, OAVSETT HURUVIDA FÖRSÄKRING FINNS ELLER INTE, SKA INTE ÖVERSKRIDA KOSTNADEN FÖR DE PRODUKTEN SOM GER UPPHOV TILL ANSPRÅKET ELLER SKADESTÄNDANSVAR. SÄLJAREN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT SKADESTÄNDANSVAR SOM RÖR OGRUNDAD INFORMATION ELLER HJÄLP SOM TILLHANDAHÄLLS AV, MEN INTE KRÄVS AV, SÄLJAREN. TALAN MOT SÄLJAREN MÄSTE VÄCKAS INOM ARTON (18) MÅNADER EFTER ATT GRUNDEN FÖR TALAN HAR UPPKOMMIT. DESSA ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR TILLÄMPAS OBEROENDE AV MOTSÄGANDE BESTÄMMELSER OCH OBEROENDE AV TYP AV TALAN, AVTALSINNEHÅLL, RÄTTSTSTRIDIG HANDLING (DÄRIBLAND FÖRSUMMELSE OCH STRIKT ANSPRÅK) ELLER ANNAT, OCH OMFATTAR SÄLJARENS ÅTERFÖRSÄLJARE, UTSEDDA DISTRIBUTÖRER OCH ANDRA AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE SOM TREDJEDEPARTSMOTTAGARE. VARJE BESTÄMMELSE SOM TILLGODOSER EN BEGRÄNSNING AV ANSPRÅK, ANSVARSFRISKRIVNING FRÅN GARANTI ELLER VILLKOR ELLER UNDANTAG FRÅN SKADOR ÄR AVSKILJBAR OCH FRISTÄENDE FRÅN ÖVRIGA BESTÄMMELSER OCH SKA VERKSTÄLLAS SOM SÄDAN. VID ALLA ANSPRÅK ELLER STÄMMINGAR OM SKADESTÄND SOM UPPTÄRS PÅ GRUND AV PÄSTÄDDA GARANTIBrott, AVTALSBrott, FÖRSUMMELSER, PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN ALLMÄN ELLER SKÄLIG RÄTTSLÄRA MEDGER KÖPAREN SPECIFIKT ATT BMT INTE SKA HÄLLAS ANSPARIGT FÖR SKADOR ELLER FÖR FÖRLUST AV VINST, VARE SIG DET GÄLLER KÖPAREN ELLER KÖPARENS KUNDER. BMT:S ANSPRÅK SKA BEGRÄNSAS TILL KÖPARENS INKÖPSKOSTNAD FÖR DE ANGIVNA VARORNA SOM BMT SÄLJER TILL KÖPAREN OCH SOM GER UPPHOV TILL SKADESTÄNDANSPRÅKET.

Inga Baylis Medical-ombud, -anställda eller -representanter har befogenhet att binda företaget till någon annan garanti, försäkran eller utfästelse angående produkten.

Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen av Baylis Medical-produkter som köps direkt från ett auktoriserat Baylis Medical-ombud. Den ursprungliga köparen kan inte överläta garantin.

Användning av en BMT-produkt ska anses utgöra ett godkännande av villkoren häri.

Garantiperioderna för Baylis Medical-produkter är enligt följande:

Förbrukningsartiklar	Produktens hållbarhet
Tillbehörsprodukter	90 dagar från leveransdatumet